2012年3月15日

充電池 機種別対応表

充電器機種別対応一覧表

特長＼品番	BQ-CC08	BQ-CC02	BQ-CC12	BQ-CC15	BQ-CC20	BQ-324 在庫限定	BQ-CC10	BQ-560 在庫限定	BQ-396 在庫限定	BQ-391 在庫限定	BQ-321 在庫限定	BQ-CC05 在庫限定
電池使用サイズ（充電可能本数）	単3形(1～4本)・単4形(1～4本)	単3形(1～4本)・単4形(1～2本)	単3形(1～2本)・単4形(1～2本)	単1形～単4形(各1～4本)・6P形(1～2本) ※3	単3形(1～2本)	単3形(1～2本)・単4形(1～2本)	単3形(1～2本)・単4形(1～2本)	単1形～単4形(2本または4本)・6P形(1本)	単3形(1～4本)・単4形(1～2本)	単3形(1～4本)・単4形(1～2本)	単3形(1～2本)・単4形(1～2本)	単3形(1～2本)・単4形(1～2本)
同時充電本数	単3形(4本)または単4形(4本)	単3形(4本)または単4形(2本)	単3形(2本)または単4形(2本)	一組の充電ボックス内で単1形～単4形(1～2本)6P形(1本) ※4	単3形(2本)	単3形(2本)または単4形(2本)	単3形(2本)または単4形(2本)	単1形～単4形(4本)または6P形(1本)	単3形(4本)または単4形(2本)	単3形(4本)または単4形(2本)	単3形(1本)または単4形(2本)	単3形(2本)または単4形(2本)
充電制御	● 充電モード自動選択	●	●	● 6P形は除く	●	●	–	–	●	● 充電モード自動選択	●	–
安全保護タイマー	●	●	●	● 6P形は除く	●	●	●	●	●	●	●	●
独立充電表示	●	–	●	× 充電ボックスごとに表示	–	–	–	–	● ステップ表示	●	–	–
つぎ足し充電対応	● 使った分だけすばやく完了	●	● 使った分だけすばやく完了	● 6P形は除く	●	●	–	–	●	● 使った分だけすばやく完了	●	–
乾電池誤充電防止機能	● 約2秒で検出＆表示	●	● 約2秒で検出＆表示	● 6P形は除く	●	●	●	–	●	● 約2秒で検出＆表示	●	●
電池の逆挿入防止構造	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全&保護カバー	●	●	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–
海外電圧対応（AC100-240V） ※1	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
充電完了時間の目安（HHR-3MVS×2本の場合）	約2時間	約4時間	約4時間	約6時間 6P形は除く	約5時間	約4時間20分	約10時間※2	約7時間	約1時間30分	約2時間	約4時間	約20時間

※1 但し､海外でご使用になるときは､別途プラグアダプターが必要な場合があります。
※2 BQ-CC10は1回の充電（約10時間）でHHR-3MVSをフル充電できません。約10時間は充電式EVOLTA ℮(HHR-3LWS,HHR-4LWS,HHR-3LVS）の充電時間です。
※3 一組の充電ボックス内で異なる品番の電池を充電しないこと。　※4 充電ボックスは二組あります。

充電器別適合電池一覧表

充電器（電池セット品番）＼充電式電池品番	ニッケル水素電池(HHR-)																									ニカド電池(P-)					
	単1形	単2形	単3形													単4形									6P形	単1形	単2形	単3形		単4形	単6P形
	1NPS (2800)	2NPS (2800)	3MWS (1900)	3MVS (1950) 在庫限定	3MRS (2000) 在庫限定	3LVS (1000) 在庫限定	3LWS (1000)	3MPS (2000) 生産終了	3XPS (2400)	3SPS (2230) 生産終了	3PPS (2000) 生産終了	3EPS (1900) 生産終了	3GPS (1650) 生産終了	3UPS (1550) 生産終了	3HPS (1450) 生産終了	4MWS (750)	4MVS (750) 在庫限定	4LWS (650)	4MRS (750) 在庫限定	4MPS (750) 生産終了	4SPS (750) 生産終了	4GPS (700) 生産終了	4UPS (650) 生産終了	4HPS (550) 生産終了	9NPS (170)	1NPS (2200) 生産終了	2NPS (1400) 生産終了	3SPS スーパーニカド (1000) 生産終了	3NPS (700) 生産終了	4NPS (250) 生産終了	9NPS (110) 生産終了
BQ-CC02 (K-KJQ02S22B、K-KJQ02M40W (K-KJQ02M40V・42V) 在庫限定			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BQ-CC05 (BK-KJQ05L20) 在庫限定			●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●											
BQ-CC08 (K-KJQ08M04V・40V)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BQ-CC10 (BK-KJQ10L20 BK-KJQ10L02) ※1			▲	▲	▲	●	●	▲								▲	▲	●	▲	▲											
BQ-CC12 (K-KJQ12M20W K-KJQ12M02W)			●	●												●	●														
BQ-CC15	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●					●						
BQ-CC20 (K-KJQ20M20W)			●	●	●			●	●	●	●	●	●				●														
BQ-310 (K-KJP5HC) 生産終了				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●													
BQ-320 (K-KJP3SC・3XC) 生産終了				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BQ-321 (K-KJQ21M32C ・42C) 生産終了 (K-KJQ21S22A,K-KJQ21M32R・42R) 在庫限定			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	
BQ-324 (K-KJP3DB) 生産終了 (K-KJQ24M34B・32B・42B) 生産終了 (K-KJQ24M34R・32R・42R) 在庫限定 (K-KJQ24M20V・40V・02V) 在庫限定			●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	
BQ-330 (K-KJP3TB) ※2 生産終了				●																											
BQ-340 (K-KJP5B) 生産終了				●																								●	●	●	
BQ-360 (K-KJP3MH) ※3 生産終了				▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●		▲		▲	▲	▲	●	●	●				●	●	●	
BQ-370 (K-KJP5MB) ※3 生産終了				▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●		▲		▲	▲	▲	●	●	●				●	●	●	
BQ-375 (K-KJP5KB) ※3 生産終了				▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●													●	●		
BQ-390 (K-KJP5SB・5SC・5XB・5MC) 生産終了 (K-KJP5XC) 在庫限定 (K-KJQ90M34C) 生産終了			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	
BQ-391 (K-KJQ91M34C) 生産終了 (K-KJQ91M34R) 在庫限定			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BQ-396 (K-KJQ96M32C) 生産終了 (K-KJQ96M32R) 在庫限定			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
BQ-550 生産終了																										●	●	●	●	●	●
BQ-560 在庫限定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲充電可能ですが､大幅に高容量化しているため、電池の状態や周囲温度によって1回の充電では満充電できない場合があります。
※1 BQ-CC10の推奨電池は充電EVOLTA ℮(HHR-3LWS,HHR-4LWS,HHR-3LVS)です。
これ以外の電池は1回の充電(約10時間)ではフル充電できません。
電池の容量に応じて複数回充電すればフル充電できます。
【充電時間の目安】
・HHR-3MVS,HHR-3MRS,HHR-3MPS：2回充電(合計約20時間)
・HHR-3XPS：3回充電(合計約24時間)
・HHR-4MVS,HHR-4MRS,HHR-4MPS：2回充電(合計約12時間)
※2 充電器BQ-330は保護タイマーの関係で、使い切った電池は1回の充電(約15時間)では満充電できません。2回(約2～3時間)充電すれば充電できます。
(トータル約17～18時間)
※3 急速充電器BQ-360,370,375は安全保護タイマーの設定時間の関係上､1回の充電では満充電されない場合があります。使い切った電池は､2回充電すれば､満充電できます。
*電池品番の下の(　)内は､min.(最少容量)です。