（写真、イラストはすべてイメージです）

くり返し使うライフスタイルへ。パナソニックの充電器

入力電源	AC						USB		
充電速度	急速充電		通常充電			タイマー充電	急速充電	通常充電	タイマー充電
充電器品番	BQ-CCA3	BQ-CC85	BQ-CC63	BQ-CC83	BQ-CC25	BQ-CC52	BQ-CC87	BQ-CC91	BQ-CC61
機器にご使用の際は、劣化防止のため同時充電した同一品番の電池をご使用ください。 eneloop 充電式EVOLTA 両対応充電器	高機能 8本急速充電モデル	当社NO.1の充電スピード （2本充電時）	一度にたくさん 充電される方へ	はじめて使う方へ ベーシックモデル	単1形から単4形、 6P形※7まで対応 ※7 当社6P形は生産中止品です。	お手軽な エントリーモデル	1台3役の高機能 急速充電モデル	1台3役の高機能 通常充電モデル	オフィスや出張に最適
センシング機能									
予備充電機能※1	●	●	—	●	—	—	●	●	—
残量チェック機能※2	●	●	—	—	—	—	●	—	—
買い替え目安診断機能※3	●	●	—	—	—	—	●	—	—
スマートチャージ機能※4	●	●	—	●	—	—	●	—	—
クイック自動診断機能	●	●	●	●	—	—	●	●	●
つぎ足し充電機能	●	●	●	●	●（6P形電池除く）	—	●	●	—
乾電池充電防止機能※5	●	●	●	●	●（6P形電池除く）	●	●	●	●
USB出力機能									
モバイルバッテリー機能	●※8	—	—	—	—	—	●※9	●※9	—
USB-ACアダプター機能	●	—	—	—	—	—	—	—	—
LEDライト機能	—	—	—	—	—	—	●※9	●※9	—
仕様									
独立充電表示（LED搭載個数・色）	●（8個・3色）	●（4個・3色）	●（8個・1色）	●（4個・1色）	—（2個・1色）	●（2個・1色）	●（4個・3色）	●（4個・1色）	—（2個・1色）
入力電源	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	DC5V1A（USB-A - microB）	DC5V1A（USB-A - microB）	DC5V（USB-A - microB）
海外電圧対応※6	●	●	●	●	●	●	—	—	—
充電器サイズ	約150×32×132mm（約330g）	約68×28×120mm（約120g）	約147×28×119mm（約240g）	約68×28×120mm（約110g）	約235×67×110mm（約410g）	約50×27×120mm（約80g）	約66×28.5×85mm（約85g）	約66×28.5×85mm（約90g）	約66×28×85mm（約65g）
充電可能本数	単3形1～8本 / 単4形1～8本 合わせて8本まで	単3形1～4本 / 単4形1～4本 合わせて4本まで	単3形1～8本 / 単4形1～8本 合わせて8本まで	単3形1～4本 / 単4形1～4本 合わせて4本まで	単1形から単4形1～4 本 または6P形2本まで	単3形1～2本 / 単4形1～2本 合わせて2本まで	単3形1～4本 / 単4形1～4本 合わせて4本まで	単3形1～4本 / 単4形1～4本 合わせて4本まで	単3形2本または4本 / 単4形2本 または4本、合わせて4本※10
付属品	電源コード	—	電源コード	—	電源コード	—	USBコード / LEDライトアタッチメント	USBコード	USBコード
充電時間									
充電本数	1～4本	5～8本	1～2本	3～4本	1～8本	1～2本	3～4本	1～2本	3～4本	1～2本	3～4本	1～2本	3～4本	2本または4本※10
単3形 エネループ プロ BK-3HCD	約3時間	約6時間	約2時間	約4時間	約6時間	約4時間30分	約9時間	約8時間	約8時間	約6時間×2回※12	約3時間※13	約6時間※13	約4時間30分※13	約9時間※13	約10時間×2回※14
単3形 エネループ 充電式エボルタ BK-3MCD BK-3MLE 在庫僅少品	約2時間30分	約5時間	約1時間30分	約3時間	約5時間	約3時間30分	約7時間	約6時間	約6時間	約6時間×2回※12	約2時間15分※13	約4時間30分※13	約3時間30分※13	約7時間※13	約10時間×1回
単3形 エネループ ライト 充電式エボルタe BK-3LCD BK-3LLB 在庫僅少品	約1時間15分	約2時間30分	約45分	約1時間30分	約2時間30分	約1時間45分	約3時間30分	約3時間	約3時間	約6時間×1回	約1時間15分※13	約2時間30分※13	約1時間45分※13	約3時間30分※13	約10時間×1回
単4形 エネループ プロ BK-4HCD	約1時間45分	約3時間30分	約2時間	約4時間	約3時間30分	約2時間15分	約4時間30分	約7時間30分	約7時間30分	約6時間×2回※12	約2時間15分※13	約4時間30分※13	約3時間45分※13	約7時間30分※13	約10時間×2回※14
単4形 エネループ 充電式エボルタ BK-4MCD BK-4MLE 在庫僅少品	約1時間30分	約3時間	約1時間30分	約3時間	約3時間	約2時間	約4時間	約6時間	約6時間	約6時間×2回※12	約2時間※13	約4時間※13	約3時間※13	約6時間※13	約10時間×1回
単4形 エネループ ライト 充電式エボルタe BK-4LCD BK-4LLB 在庫僅少品	約1時間15分	約2時間30分	約1時間15分	約2時間30分	約2時間30分	約1時間45分	約3時間30分	約5時間	約5時間	約6時間×1回	約1時間30分※13	約3時間※13	約2時間30分※13	約5時間※13	約10時間×1回
単1形 BK-1MCD	単1形、単2形、6P形は充電できません。							約12時間30分	約12時間30分	単1形、単2形、6P形は充電できません。					
単2形 BK-2MCD								約6時間30分	約6時間30分						
6P形（9V角形） HHR-9NPS 生産中止品								約16時間※11	—						

●急速充電器：充電器本体に充電可能本数の電池（単3スタンダードモデル2000mAhクラス）を全て装填して満充電となる時間が5時間以内のもの、加えて充電本数が5本以上の場合には倍速モード付のものを「急速」とします。●上記の充電時間は使い切った電池を満充電する場合の目安です。電池の残量や周囲温度によって充電時間は異なります。●電池容量は、JIS C8708 2019（7.3.2）の充放電条件に基づく最小容量（min.）を表記しています。●充電池：くり返し使え、経済的な電池です。【お願い】貴重な資源を守るために家庭ゴミとして捨てずにリサイクルにご協力ください。電池本体および包装台紙の「 危険」⚠ 警告」⚠記載の内容を必ずお守りください。※1 電池の状態、使用環境、周囲温度によっては、電池の状態を改善できない場合があります。※2 充電進行状態（電池残量）のLED色変化は目安であり、電池の状態、充電環境によって、LED表示色の切り替わりタイミングが前後することがあります。※3 使用環境、周囲温度によっては、正しく診断できない場合があります。※4 使用環境、周囲温度によって充電時間は異なります。電池の状態によってはスマートチャージ機能が働かない場合があります。※5 電池の状態、周囲温度によっては、検出できない場合があります。※6 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※8 BQ-CCA3をモバイルバッテリーとしてご使用いただく場合に限り、個別制御機能（電池の状態を個別に判別・制御する機能）が搭載されていますので、乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使用できます。他の機器でご使用いただく場合、電池の混合使用はお控えください。充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。モバイルバッテリーとしてのご使用は、単3形電池4本以上を装填時のみ、使用可能です。※9 BQ-CC87、BQ-CC91をモバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用いただく場合に限り、個別制御機能（電池の状態を個別に判別・制御する機能）が搭載されていますので、乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使用できます。他の機器でご使用いただく場合、電池の混合使用はお控えください。充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。モバイルバッテリー・LEDライトとしてのご使用は、単3形電池4本を装填時のみ、使用可能です。※10 2本または4本での充電が可能です。（1本または3本での充電はできません）※11 6P形を充電する場合、充電は自動で完了しません。充電時間が経過したら電源プラグをコンセントから抜いて充電を終了してください。※12 エネループ（ライトモデル）、充電式エボルタeより大きな容量の電池を充電する場合は2回充電が必要です。※13 入力電流が1Aに満たない場合、充電時間が長くなったり充電できない場合があります。※14 エネループ（スタンダードモデル）、充電式エボルタより大きな容量の電池を充電する場合は2回充電が必要です。