

くり返し使うライフスタイルへ。パナソニックの充電器、ラインアップ。

■充電器仕様一覧表 ●機器にご使用の際は、性能の劣化を小さくするために同一品番でお使いください。

		急速充電				通常充電											
充電器品番		BQ-CC57		BQ-CC55		BQ-CC23		BQ-CC53		BQ-CC52		BQ-CC25					
 「エネルーブ」、 「充電式エボルタ」 両電池に対応		NEW 2015年 10月発売  USB出力ポート付き高性能モデル		NEW 2015年 10月発売  より速い、急速充電モデル		 コンパクトモデル		NEW 2015年 10月発売  ベーシックモデル		 お手軽なエントリーモデル		 単1形から単4形、6P形まで 充電可能なモデル					
機能	USB出力ポート(DC5V/1A)	○(1ポート)		—		—		—		—		—					
	残量チェック機能※1	○		○		—		—		—		—					
	買い替え目安診断機能※2	○		○		—		—		—		—					
	スマートチャージ機能※3	○		○		○		○		—		—					
	クイック自動診断機能	○		○		○		○		—		—					
	充電制御(電池1本ずつの充電状況を検知)	○		○		○		○		— [6時間タイマー]		○ (6P形電池除く)					
	独立充電表示(LED搭載個数・色)	○(4個・3色)		○(4個・3色)		○(2個・1色)		○(4個・1色)		○(2個・1色)		— (2個・1色)					
	つぎ足し充電対応(使った分だけすばやく充電)	○		○		○		○		—		○ (6P形電池除く)					
	乾電池充電防止機能※4	○		○		○		○		○		○ (6P形電池除く)					
	海外電圧対応(AC100-240V)※5	○		○		○		○		○		○					
充電器サイズ	約72×138×30mm (約190g)		約68×120×28mm (約120g)		約52×127.5×25.5mm (約85g)		約68×120×28mm (約110g)		約50×120×27mm (約80g)		約110×235×67mm (約410g)						
充電本数		1~2本		3~4本		1~2本		1~2本		1~2本		1~2本		1~2本		3~4本	
充電時間	標準モデル	eneloop BK-3MCC (min.1,900mAh)	約2時間	約4時間	約1時間30分	約3時間	約4時間	約3時間30分	約7時間	— ※6	約6時間	約6時間					
		充電式-EVOLTA BK-3MLE (min.1,950mAh)															
	ハイエンドモデル	eneloop pro BK-3HCD (min.2,500mAh)	約2時間30分	約5時間	約2時間	約4時間	約5時間	約4時間30分	約9時間	— ※6	約8時間	約8時間					
		充電式-EVOLTA BK-3HLD (min.2,550mAh)															
	お手軽モデル	eneloop lite BK-3LCC (min.950mAh)	約1時間	約2時間	約45分	約1時間30分	約2時間	約1時間45分	約3時間30分	約6時間	約3時間	約3時間					
		充電式-EVOLTA e BK-3LLB (min.1,000mAh)															
標準モデル	eneloop BK-4MCC (min.750mAh)	約1時間30分	約3時間	約1時間30分	約3時間	約1時間30分	約2時間	約4時間	— ※6	約6時間	約6時間						
	充電式-EVOLTA BK-4MLE (min.780mAh)																
	eneloop pro BK-4HCD (min.930mAh)	約2時間	約4時間	約2時間	約4時間	約2時間	約2時間15分	約4時間30分	— ※6	約7時間30分	約7時間30分						
ハイエンドモデル	充電式-EVOLTA BK-4HLD (min.950mAh)																
	eneloop lite BK-4LCC (min.550mAh)	約1時間15分	約2時間30分	約1時間15分	約2時間30分	約1時間15分	約1時間45分	約3時間30分	約6時間	約5時間	約5時間						
充電式-EVOLTA e BK-4LLB (min.650mAh)																	
単1形	BK-1MGC (min.5,700mAh)	単1形、単2形、6P形は充電できません。										約12時間30分	約12時間30分				
単2形	BK-2MGC (min.3,000mAh)											約6時間30分	約6時間30分				
6P形	HHR-9NPS (min.170mAh)											約16時間 ※7	—				
充電可能本数		単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで		単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで		単3形1~2本、単4形1~2本、合わせて2本まで		単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで		単3形1~2本、単4形1~2本、合わせて2本まで		単1形から単4形1~4本または6P形1~2本					



「エネルーブ」、「充電式エボルタ」両電池に対応した充電器ラインアップ

従来品全てを含む「エネルーブ」「充電式エボルタ」両シリーズの充電が可能な充電器をラインアップ。BQ-CC57ならUSB出力ポート付きでモバイルバッテリー※8やACアダプターとしても使える1台3役の急速充電器。しかも、4本充電でも電気代わずか約1円※9(1本あたり約0.189円※10)と経済的です。

●急速充電器:充電器本体に充電可能本数の電池を全て装着して満充電となる時間が5時間以内のものを「急速」とします。●上記の充電時間は使い切った電池を満充電する場合の目安です。電池の残量や周囲温度によって充電時間は異なります。※1 充電進行状態(電池残量)のLED色変化は目安であり、電池の状態・充電環境によって、LED表示色の切り替わりタイミングが前後することがあります。※2 使用環境・周囲温度によっては、正しく診断できない場合があります。※3 電池の電圧温度を検知し、充電しすぎのムダを省く機能。但し、使用環境や周囲温度によって充電時間は異なります。電池の状態によってはスマートチャージ機能が働かない場合があります。※4 乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な乾電池を入れた場合にも同様に検出します。※5 海外でご使用の場合は国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※6 充電は可能ですが、1回の充電で満充電できません。複数回の充電(6時間タイマーのため)が必要となるため、おすすめしません。※7 6P形を充電の場合は自動で充電を完了しません。充電時間が経過したら電源プラグをコンセントから抜いて充電を終了してください。※8 単3形充電電池4本を装着時のみ出力可能です。ただし、十分に充電できていない電池や容量の小さい電池がある場合など、実際の使用状況により充電時間・出力容量は異なります。※9 BK-3MCCまたはBK-3MLEを充電器BQ-CC57で4本充電したときの電気料(当社計算値)。充電器の消費電力:7W(0.007kW)。充電時間:4時間(4h)。新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算。電気料金:0.007kW×4h×27円/kWh=0.756円(756円)の小数点第一位を四捨五入し約1円と表示しています。(2015年10月1日現在)※10 BK-3MCCまたはBK-3MLEを充電器BQ-CC57で4本充電したときの1本あたりの電気料(当社計算値)。充電器の消費電力:7W(0.007kW)。充電時間:4時間(4h)。新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算。電気料金:0.007kW×4h×27円/kWh=4本=0.189円/2015年10月1日現在) ●電池容量は、JIS C8708 2013(3.2)の放電条件に基づき最小容量(min)を表記しています。 ●充電電池:くり返し使え、経済的な電池です。【お願い】貴重な資源を守るために家庭ゴミとして捨てずにリサイクルにご協力ください。電池本体および包装紙の【危険】、【警告】に記載の内容を必ずお守りください。

■ エネループ / 充電式エボルタ ラインアップ一覧表

		2本入		4本入		8本入	
スタンダード モデル	eneloop	単3形	BK-3MCC/2	BK-3MCC/4	BK-3MCC/8		
		単4形	BK-4MCC/2	BK-4MCC/4	BK-4MCC/8		
	充電式エボルタ	単3形	BK-3MLE/2B	BK-3MLE/4B	BK-3MLE/8B		
		単4形	BK-4MLE/2B	BK-4MLE/4B	BK-4MLE/8B		
ハイエンド モデル	eneloop pro	単3形	BK-3HCD/2	BK-3HCD/4	BK-3HCD/8		
		単4形	BK-4HCD/2	BK-4HCD/4	—		
	充電式エボルタ	単3形	BK-3HLD/2B	BK-3HLD/4B	—		
		単4形	BK-4HLD/2B	BK-4HLD/4B	—		
お手軽モデル	eneloop lite	単3形	BK-3LCC/2	—	—		
		単4形	BK-4LCC/2	—	—		
	充電式エボルタe	単3形	BK-3LLB/2B	BK-3LLB/4B	—		
		単4形	BK-4LLB/2B	BK-4LLB/4B	—		

■ 充電器セット / 充電器単品ラインアップ一覧表

			BQ-CC57シリーズ	BQ-CC55シリーズ	BQ-CC23シリーズ	BQ-CC53シリーズ	BQ-CC52シリーズ	BQ-CC25シリーズ
スタンダード モデル	eneloop	単3形	4本	K-KJ57MCC40	K-KJ55MCC40	—	K-KJ53MCC40	—
			2本	—	—	K-KJ23MCC20	—	—
		ファミリーセット*1	—	—	—	K-KJ53MCC42S*1	—	
	充電式エボルタ	単4形	4本	—	K-KJ55MCC04	—	K-KJ53MCC04	—
			2本	—	—	K-KJ23MCC02	—	—
		ファミリーセット*2	—	—	—	K-KJ53MCC42S*2	—	
ハイエンド モデル	eneloop pro	単3形	4本	K-KJ57MLE40	K-KJ55MLE40	—	K-KJ53MLE40	—
	充電式エボルタ	単4形	4本	—	K-KJ55MLE04	—	K-KJ53MLE04	—
お手軽モデル	eneloop	単3形	2本	—	—	—	K-KJ52LCC20	—
		単4形	2本	—	—	—	K-KJ52LCC02	—
	充電式エボルタe	単3形	2本	—	—	—	K-KJ52LLB20	—
		単4形	2本	—	—	—	K-KJ52LLB02	—
充電器単品			BQ-CC57	BQ-CC55	BQ-CC23	—	—	BQ-CC25

*1 スタンダードモデル単3形4本・スタンダードモデル単4形2本・サイズ変換スぺーサー単1サイズ2本・サイズ変換スぺーサー単2サイズ2本 ※2 スタンダードモデル単3形4本・スタンダードモデル単4形4本

充電器 在庫限定品	単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット K-KJ11MCC40 オープン価格*	単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット K-KJ11MLE40 オープン価格*	単3形・単4形ニッケル水素電池専用急速充電器 BQ-CC11 オープン価格*
<p>単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット K-KJ21MCC40 オープン価格*</p> <p>【セット内容】急速充電器(BQ-CC21) エネループ スタンダードモデル 単3形4本(BK-3MCC)</p> <p>●充電器サイズ: 約72×122×29.5mm (約125g) ●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。 POSコード/4902704 332660 標準箱入数/10</p>	<p>単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット K-KJ21MLE40 オープン価格*</p> <p>【セット内容】急速充電器(BQ-CC21) 充電式エボルタ スタンダードモデル 単3形4本(BK-3MLE)</p> <p>●充電器サイズ: 約72×122×29.5mm (約125g) ●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。 POSコード/4902704 227959 標準箱入数/10</p>	<p>単4形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット K-KJ21MCC04 オープン価格*</p> <p>【セット内容】急速充電器(BQ-CC21) エネループ スタンダードモデル 単4形4本(BK-4MCC)</p> <p>●充電器サイズ: 約72×120.5×28.5mm (約125g) ●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。 POSコード/4902704 332684 標準箱入数/10</p>	<p>単4形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット K-KJ21MLE04 オープン価格*</p> <p>【セット内容】急速充電器(BQ-CC21) 充電式エボルタ スタンダードモデル 単4形4本(BK-4MLE)</p> <p>●充電器サイズ: 約72×120.5×28.5mm (約125g) ●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。 POSコード/4902704 227966 標準箱入数/10</p>
<p>単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット K-KJ21HCC40 オープン価格*</p> <p>【セット内容】急速充電器(BQ-CC21) エネループ プロ ハイエンドモデル 単3形4本(BK-3HCC)</p> <p>●充電器サイズ: 約72×120.5×28.5mm (約125g) ●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。 POSコード/4902704 332691 標準箱入数/10</p>	<p>単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット K-KJ21HLC40 オープン価格*</p> <p>【セット内容】急速充電器(BQ-CC21) 充電式エボルタ ハイエンドモデル 単3形4本(BK-3HLC)</p> <p>●充電器サイズ: 約72×120.5×28.5mm (約125g) ●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。 POSコード/4902704 342287 標準箱入数/10</p>	<p>単3形・単4形ニッケル水素電池専用急速充電器 BQ-CC21 オープン価格*</p> <p>●充電器サイズ: 約72×120.5×28.5mm (約125g) ●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。 POSコード/4902704 227942 標準箱入数/10</p>	<p>単3形ニッケル水素電池4本付充電器セット K-KJ22MCC40 オープン価格*</p> <p>【セット内容】充電器(BQ-CC22) エネループ スタンダードモデル 単3形4本(BK-3MCC)</p> <p>●充電器サイズ: 約73×121×28mm (約114g) ●単3形または単4形ニッケル水素電池を同時に充電できます。 POSコード/4902704 227928 標準箱入数/10</p>
<p>単3形ニッケル水素電池4本付充電器セット K-KJ22MLE40 オープン価格*</p> <p>【セット内容】充電器(BQ-CC22) 充電式エボルタ スタンダードモデル 単3形4本(BK-3MLE)</p> <p>●充電器サイズ: 約73×121×28mm (約114g) ●単3形または単4形ニッケル水素電池を同時に充電できます。 POSコード/4902704 227928 標準箱入数/10</p>	<p>単3形・単4形ニッケル水素電池各2本付充電器セット K-KJ22MCC22 オープン価格*</p> <p>【セット内容】充電器(BQ-CC22) エネループ スタンダードモデル 単3形・単4形 各2本(BK-3MCC)(BK-4MCC)</p> <p>●充電器サイズ: 約73×121×28mm (約114g) ●単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に充電できます。 POSコード/4902704 332721 標準箱入数/10</p>	<p>エネループファミリーセット K-KJ22MCC42S 【セット内容】充電器(BQ-CC22) オープン価格*</p> <p>エネループ スタンダードモデル単3形4本(BK-3MCC) エネループ スタンダードモデル単4形2本(BK-4MCC) サイズ変換スぺーサー単1サイズ2本(BQ-BS1) サイズ変換スぺーサー単2サイズ2本(BQ-BS2)</p> <p>●充電器サイズ: 約73×121×28mm (約114g) ●単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に充電できます。 POSコード/4902704 332738 標準箱入数/5</p>	<p>充電式エボルタファミリーセット K-KJ22MLE42S 【セット内容】充電器(BQ-CC22) オープン価格*</p> <p>充電式エボルタ スタンダードモデル単3形4本(BK-3MLE) 充電式エボルタ スタンダードモデル単4形2本(BK-4MLE) サイズ変換スぺーサー単1サイズ2本(BQ-BS1) サイズ変換スぺーサー単2サイズ2本(BQ-BS2)</p> <p>●充電器サイズ: 約73×121×28mm (約114g) ●単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に充電できます。 POSコード/4902704 227935 標準箱入数/5</p>

●電池容量は、JIS C8708 201(7.3.2)の充放電条件に基づき最小容量(min)を表記しています。 ●充電池:くり返し使用、経済的な電池です。
【お願い】貴重な資源を守るために家庭ゴミとして捨てずにリサイクルにご協力ください。電池本体および包装紙の「△危険」、「△警告」に記載の内容を必ずお守りください。
○充電時間などの詳細はP43-44の充電器仕様一覧表をご覧ください。