容量やサイズでライフス タイルに合わせて選べます。

■モバイルバッテリー搭載AC充電器・USB出力ACアダプター仕様一覧表

ラインアップ	モバイルバッテリー搭載AC充電器						USB出力ACアダプター	
	複数のモバイル機器※1をハードに使うビジネスパーソンに。	スマートフォン※1を2台同時に充電したい人に※15	タブレットPC※1もスピーディに充電したい人に。	スタンダードなハイブリッドモデルを求める人に。	薄型コンパクトで持ち歩きやすいタイプがいい人に。		2台同時充電できる※16 出力2.1Aタイプ	出力1.8Aタイプ
	スマートフォンへの充電回数 約3※1※2回	スマートフォンへの充電回数 約2※1※2回	スマートフォンへの充電回数 約1.4※1※2回	スマートフォンへの充電回数 約1※1※2回	スマートフォンへの充電回数 約70※1※2%		NEW新色 NEW新色	
	NEW2015年12月発売予定		NEW新色 NEW新色					
	QE-AL301	QE-AL201	QE-AL 202	QE-AL101	QE-AL102		QE-AP109	QE-AP108
モバイル機器への充電回数(目安)※1 AC充電器として	スマートフォン※2 iPhone 6s / 6※3（iPhone用ケーブルは別途ご用意ください。） タブレットPC※4	◎ 内蔵のバッテリーを介さず直接充電！電池容量の大きなスマートフォンや【パススルー方式】タブレットPCも満充電OK※1！					○	
モバイルバッテリーとして	スマートフォン※2	約3回	約2回	約1.4 回	約1回	約70%	–	–
	iPhone 6s / 6※3（iPhone用ケーブルは別途ご用意ください。）	約2.5回	約1.6回	約1 回	約80%	約50%	–	–
	タブレットPC※4	約70%	約40%	約30 %	約20%	–	–	–
モバイルバッテリーとして	内蔵バッテリー容量※5	7,500mAh(3.7V)	5,000mAh(3.7V)	3,760mAh (3.7V)	2,500mAh(3.7V)	1,880mAh(3.7V)	–	–
	くり返し使用回数※6	約2,500回	約2,500回	約1,600 回	約2,000回	約1,600回	–	–
	※7 ハイブリッドシステムプラス※8	○（機器出力要求が1A以下の場合）	–	–	–	–	–	–
	※7 ハイブリッドシステム	○	○	○	○	○	–	–
	パススルー方式	○	○	○	○	○	–	–
	USB出力ポート数	2	2	1	1	1	2	1
	急速充電※9	○	○	○	○	○	○	○
	出力(DC5V) ACコンセント接続時	2ポート合計 1.8A※15	2ポート合計 1.8A※15	1.8A	1.5A	1A	2ポート合計 2.1A※16	1.8A
	出力(DC5V) モバイルバッテリー時	2ポート合計 1.8A※15	2ポート合計 1.8A※15	2A	1A	1A	–	–
	入力(AC) ※10	AC100～240V 50～60Hz、25～35VA（自動電圧切替）	AC100～240V 50～60Hz、25～35VA（自動電圧切替）	AC100～ 50～60 24～32（自動電圧	240V Hz、 VA 切替）	AC100～240V 50～60Hz、18～28VA（自動電圧切替）	AC100～240V 50～60Hz、13～19VA（自動電圧切替）	AC100～240V 50～60Hz、25～33VA（自動電圧切替）	AC100～240V 50～60Hz、20～30VA（自動電圧切替）
	本体内蔵バッテリーへの充電時間※11※12	約6時間	約4時間	約3.5	時間	約3.5時間	約4時間	–	–
本体サイズ	高さ×幅×奥行mm	約24×約78×約114	約24×約78×約93	約20×約125	×約66	約24×約75×約64	約19×約57×約98	約26×約42×約42（電源プラグ含まず）	約26×約42×約33（電源プラグ含まず）
	質 量	約250g	約195g	約175	g	約125g	約112g	約43g	約40g
付属品	USBコード※13※14	○（過熱センサー内蔵）	○（過熱センサー内蔵）	○（過熱セン	サー内蔵）	○（過熱センサー内蔵）	○（過熱センサー内蔵）	–	–
	充電可能なモバイル機器(例)※1	スマートフォン iPhone タブレットPC 携帯音楽プレーヤー 携帯ゲーム機 etc.							

●上記記載の内蔵バッテリー容量はモバイルバッテリーで使用している電池の容量であり、実際にモバイル機器に充電できる容量ではありません。※1 各モバイル機器へ充電するためのUSBコードは携帯電話会社や各機器により異なりますので、お確かめのうえ、別途お求めください。また、入力電圧や出力プラグの形状、その他の理由でモバイル機器によっては充電できない場合があります。※2 スマートフォン(約1,400mAhの内蔵バッテリーを有する)を使い切った状態から満充電した場合の目安。実際の充電時間や充電回数は電池の使用状況や環境温度、スマートフォンの作動状態、その他の要因により異なります。※3 iPhone 6s/6を使い切った状態から満充電した場合の目安。実際の充電時間や充電回数は電池の使用状況や環境温度、iPhone 6s/6の作動状態、その他の要因により異なります。※4 タブレットPC(約6,500mAhの内蔵バッテリーを有する)を使い切った状態から満充電した場合の目安。実際の充電時間や充電回数は電池の使用状況や環境温度、タブレットPCの作動状態、その他の要因により異なります。※5 本製品の内蔵バッテリー容量を示すものです。変換ロスが発生するため、同じ容量を充電できるわけではありません。※6 JIS C8711 7.6に基づいたモバイルバッテリーと制御するパナソニックの技術名称です。※7 Battery and AC charger Hybrid SystemはAC充電器とモバイルバッテリーを一体化し、充電です。なお、同時充電機能は、モバイル機器の出力要求電流が1A以下の場合のみ可能です。※8 スマートフォンと本体内蔵バッテリーを同時充電する機能。実際の充電状況は使用状況や環境温度、スマートフォンの作動状態、その他の要因により異なりますならない場合があります。※9 出力1A以上(1ポート時)。但し、充電する機器の充電制御や充電状況、環境、その他の要因により急速充電にときの目安(モバイル機器未接続状態)。※10 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※11 使い切った本製品の内蔵バッテリーを家庭用コンセントで満充電する※12 パソコンなどのUSBポートから本体へ充電はできません。※13 USB A/USB micro-B ※14 過熱センサーを内蔵した専用USBコードとAC充電器を組み合わせて使用することで、給電中に異物付着や接触不安定などの原因によりUSB micro-Bプラグの異常な発熱を検知した場合に、安全のために自動で給電を停止する機能です(専用USBコード以外の合わせやケーブルとの組み合わせでは過熱防止機能は働きません)。※15 出力電流の合計が1.8Aを超える場合は2台同時に充電することはできません。※16 出力電流の合計が2.1Aを超える場合は2台同時充電することはできません。

モバイルバッテリー搭載AC充電器、USB出力ACアダプターの対応機器はこちらからご確認いただけます。

バナソニック　モバイルバッテリー適合　検索

●使用可能機器は、事前にご確認ください。