

取扱説明書

SANYO

保証書付

ポータブルラジオレコーダー 品番 ICR-XRS120MF


ICR-XRS120MF は、ポータブルラジオレコーダー本体 (ICR-XRS120M) とマルチクレードル (ASX-SP120R) の組み合わせ品番です。

お買い上げいただきましてありがとうございました。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、
後々のために大切に保管してください。

- この取扱説明書は「保証書付」です。「お買い上げ
日」「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店より
受け取りください。

取扱説明書には色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している品番の（ ）内の記号が
色記号です。

本機のご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、ご使用に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。



micro
SD
HC

ご愛用者登録について

ご愛用者登録およびアンケートのご記入を御願いいたします。

<http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html>

INDEX

目次

安全上の注意

必ずお読みください

お使いになる前に

準備する

表示

ラジオを使う

録音する

再生する

編集する

タイマー機能を使う

消去する

メニューについて

パソコンでお使いになる前に

ファイルの管理

その他の活用方法

トラブルシューティング

資料

■ 本機だけで操作する項目です。

■ パソコンを使用する項目です。

■ 本機、パソコン共通の項目です。

目次

安全上のご注意	8
必ずお読みください	20
商標および登録商標 についての注意	20
お使いになる前に 22	
本書の見方	22
付属品を確認する	24
各部のなまえとはたらき	25
本体	25
操作ボタン	27
液晶パネル	30
動作モードについて	32
ファイル / フォルダについて	33
録音用フォルダについて	34
録音したファイルの名前について	35
MUSIC フォルダ（音楽フォルダ）について	36
その他のフォルダについて	37
フォルダを切り換える	38
SD モード画面からフォルダを切り換える	38
リスト画面の操作	39
リスト表示する	39
リスト画面で操作する	40
準備する 41	
電池を入れる	41
電源を入れる / 切る	42
電池の残量について	43
レジューム機能について	44
リチウムイオン充電池を充電する	44
AC 動作モードで使用する (マルチクレードル)	45
AC 動作モードで使用する (USB 電源)	46
誤動作を防止する (ホールド機能)	47
microSD カードを取り付ける / 取り外す	48
本機で使用可能な microSD カード	49
本機の使用場所について	51
マルチクレードルを使う	52
マルチクレードルを設置する	52
AM ループアンテナの使いかた	53
FM アンテナの使いかた	54
ポータブルラジオレコーダー本体を マルチクレードルにセットする	54
マルチクレードルで充電する	55
マルチクレードルを使って外部機器から 録音する	56
外部機器の音声をマルチクレードルで鳴らす	56
マルチクレードルをポータブルラジオ レコーダー本体の電池で使う	56
カレンダー（日時）を設定する	57
表示 59	
表示情報を切り換える	59
ラジオを使う 60	
ラジオの基本操作	60
お使いになる地域を設定する	61
ラジオを聞く	63
ラジオ放送の選局について	65
登録されている放送局から選局する (プリセット選局)	66
周波数を切り換えて選局する (周波数選局)	67
放送局を登録 / 削除する	68

放送局を登録する	68	早聞き / 遅聞き機能	99
放送局を削除する	70	A-B リピート (部分リピート) 再生を行う	100
プリセットを初期化する	71	センテンス再生を行う	101
ラジオ放送を録音する	73	時間指定サーチを行う	102
ラジオ録音時の録音モードについて	74	MUSIC (M) フォルダの再生について	103
楽曲セレクト機能について	75	フォルダスキップ機能	105
録音する	76	編集する	106
録音の基本操作	76	インデックスを付ける / 消去する	106
録音について知っておきたいこと	77	インデックスを付ける	106
風切り音について	77	インデックス送り / インデックス戻しをするには	106
録音可能時間について	77	インデックスを消去する	107
外部録音 (外部入力) 設定について	78	録音したファイルを分割する	109
録音シーンセレクト機能について	79	プレイリスト機能	
録音シーンを選択する	81	(MUSIC フォルダのみ)	112
録音する	82	プレイリスト (MYLIST) にファイルや	
録音 EQ を設定する	86	フォルダを登録する	112
プリセット録音 EQ について	86	プレイリスト (MYLIST) の再生順を	
プリセット録音 EQ 設定のしかた	87	変更する	113
録音 EQ をお好みの音質に設定する		プレイリスト (MYLIST) のファイルを	
(USER 選択時のみ)	89	1件消去する	114
外部機器から録音する	91	プレイリスト (MYLIST) のファイルを	
自動無音分割を設定する	93	全件消去する	115
再生する	95	本機でファイルの名前を変更する	117
再生の基本操作	95	ファイル名変更の手順	117
ファイルを再生する	96	文字入力のしかた	119
早送りをするには	97		
早戻しをするには	97		
ファイルの頭出し (ファイル送り / ファイル戻し) をするには	97		
タイムスキップ (送り / 戻し) をするには	97		
再生に関する機能と設定	98		
タイマー機能を使う	123		
タイマー予約の流れ	123		
タイマー予約に関する注意事項	124		
タイマー予約を設定する	126		

目次

step1 タイマー設定の準備をする	126
step2 タイマーの ON/OFF を設定する	127
step3 繰り返し方法を設定をする	128
step4 曜日、日付を設定をする	129
step5 開始時間を設定する	131
step6 終了時間を設定する	132
step7 動作を設定する	133
step8 再生先を設定する	134
step9 録音元を設定する	138
step10 録音音質を設定する	141
step11 録音先を設定する	142
step12 出力を設定する	143
step13 タイマー設定の完了	144
スリープタイマーを使う	145
消去する.....	147
ゴミ箱機能について	147
ゴミ箱機能設定時のゴミ箱フォルダの表示について	148
ゴミ箱に移動したファイルのファイル名について	148
ゴミ箱フォルダ内のファイルを元に戻す	149
ゴミ箱内のファイルを空にする	150
1件消去する（ファイル消去）	151
全件消去する（フォルダ消去）	153
microSD カードを初期化する（フォーマット）	154
メニューについて.....	156
メニュー操作のしかた	156
メニュー一覧	157
録音に関するメニュー設定 (録音設定)	163
録音モード	163
マイク感度	163
マイク ALC 設定	164
指向性切替	165
Low Cut フィルタ	166
録音ピークリミッター	166
セルフタイマー録音	166
VAS 設定	167
外部入力設定	168
再生に関するメニュー設定 (再生設定)	169
リピート設定	169
センテンス再生	170
タイムスキップ	170
サウンド EQ	171
録音シーンセレクトの設定内容を変更する	173
録音シーンの設定内容を変更する	174
録音シーンの設定内容を元に戻す	175
ラジオに関するメニュー設定 (ラジオ設定)	176
オートプリセット	176
出力設定	176
FM モード	177
楽曲セレクト	177
その他のメニュー設定 (共通設定)	182
BEEP 音設定	182
録音 LED	182
時報設定	183
オートパワーオフ	185
バックライト	185
コントラスト	186
ゴミ箱機能	186

メニュー初期化	186
バージョン	186
パソコンでお使いになる前に 187	
動作環境の確認	187
動作環境	187
Windows Media Player のバージョンを確認する	189
パソコンでできること	190
パソコンに接続する / 取り外す	191
パソコンに接続する	191
パソコンから取り外す	192
パソコンまたは USB 対応	
AC アダプターで充電する	193
充電する	193
パソコンで見る本機のフォルダ / ファイルについて	195
ファイルの管理 197	
録音した音声ファイルをパソコンに保存する	197
パソコンに保存した音声ファイルを本機に転送する	199
音声ファイルを CD-R/RW にコピーする	201
本機で音楽を聞く	205
音楽ファイルを作成する (CD リッピング)	206
その他の活用方法 208	
microSD カードリーダー / ライターとして使用する	208
パソコンのデータを本機にコピーする	208
トラブルシューティング 210	
本機が正常に認識されているか確認する	210
デバイスマネージャで正しく表示されなかつたら	211
資料 212	
エリアバンド一覧	212
関連商品について	216
エラーメッセージ	217
故障かな? と思ったら	224
よくあるご質問	230
お手入れについて	231
主な仕様	232
ポータブルラジオレコーダー本体の仕様	232
付属マルチクレードルの仕様	235
付属のリチウムイオン充電池の仕様	235
保証書とアフターサービス	236
お客様ご相談窓口	237
さくいん 242	
無料修理規定	244




安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。
- 「安全上のご注意」は、本体と付属品の注意書きです。お買い上げの製品によっては、本体の仕様や付属品が異なります。

安全のため必ずお守りください。

■警告表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



■絵表示の例



△の記号は、注意（警告を含む）をうながす事項を示しています。
△の中に、具体的な注意内容が描かれています。

（左の絵表示は、注意することを意味します。）



○の記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示しています。
○の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。

（左の絵表示は、分解禁止を意味します。）



●の記号は、しなければならない行為を示しています。



●の中に、具体的な指示内容が描かれています。

（左の絵表示は、電源プラグをコンセントから抜け、という指示です。）

本体と付属品に共通のご注意

△警告

■ 煙が出ている、変な音やにおいがあるときは使用を中止し、以下の処置を行う



- ・異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。
- ① 本機の電源を切る
- ② マルチケーブル使用時は電源プラグをコンセントから抜く
- ③ 電池を取りはずす
- ・上記の処置の後、煙が出なくなったことなどを確認してから、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。



■ 雷が鳴り出したら使わない



- ・雷が鳴り出したら機器に触れないでください。感電の原因となります。特に広い野原などの使用は危険ですので、速やかに落雷を回避できる場所へ避難してください。

■ 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しない



- ・電池や小さな部品を飲み込むなど、思わぬ事故の原因となります。
万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

■ 分解・改造しない



- ・内部に手を触ると危険なうえ、火災、感電の原因となります。
- ・点検・調整・修理は、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ・AC アダプターは直流電源器として使用しないでください。

本体のご注意

△警告

■ 運転中は使用しない



- ・自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見るることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
- ・運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。

■ 使用時は周囲の状況に注意する



- ・周囲の状況を把握しないまま使用すると、事故やけがなどの原因となります。
- ・歩きながら使用するときは、事故を防ぐため周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。
- ・航空機の中など、使用が制限または禁止されている場所では使用しないでください。事故の原因となることがあります。

安全上のご注意

■ ぬらさない



水ぬれ禁止



風呂、シャワー室での使用禁止

- ・機器は防水構造になっていませんので、ぬらすと火災、感電の原因となります。
- ・風呂、シャワー室では使用しないでください。
- ・万一内部に水などが入った場合は、電源を切り、速やかに電池を取りはずして、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

■ 不安定な場所に置かない



禁 止

- ・落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。
- ・万一落としたり破損した場合は、電源を切り、電池を取りはずして、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。

■ 大音量で長時間続けて聞くすぎない



禁 止

- ・ヘッドホンやイヤホンで聞くときに耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれるおそれがあります。また、始めから音量を上げ過ぎていると、突然大きな音が出て耳を傷めることができます。音量は少しづつ上げてご使用ください。

■ 爆発の危険があるところで使用しない



禁 止

- ・可燃性ガスおよび爆発性ガスが大気中に存在するおそれのある場所では、使用しないでください。引火、爆発の原因となります。

△注意

■ 長期間使用しない場合の注意



- ・安全のため電池を取りはずしてください。電池の発熱や液漏れなどにより、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となることがあります。

■ 置き場所に注意



禁 止

- ・湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。また、窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

■ 極端な温度条件のもとでは使用しない



禁 止

- ・結露などによる火災や感電の原因になります。
- ・温度が5°C未満、または35°Cを超える場所では使用しないでください。
- ・湿気の多い場所で使用しないでください。身に付けている場合は、汗による湿気で故障の原因となることがあります。
- ・水ぬれや湿気で故障と判明した場合は、保証の対象外となり無料修理はできません。

■ 熱くなる部分に長時間触れない



禁 止

- ・使用中は、本体表面が多少熱くなります。温度が高くなる部分に長時間触れていると、低温やけどの原因となることがあります。

■ 布や布団でおおったり、包んだりしない

- ・熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因になることがあります。



禁
止

■ズボンのポケットなどに入れない

- ・ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき等に力が加わり、壊れることがあります。



禁
止

マルチクレードルと ACアダプターのご注意

△危険

■ 指定されたリチウムイオン電池以外は充電しない

- ・付属のリチウムイオン電池以外の電池を充電すると、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こし、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となります。

■ 電源電圧 AC100V で使用する

- ・AC100V 以外の電圧で使用すると、火災、感電の原因となります。
- ・詳しくはお買い上げ販売店または、も よりの「お客様ご相談窓口」(取扱説明書に記載)にお問い合わせください。



■ ぬらさない



水ぬれ禁止



風呂、シャワー
室での使用禁止

- ・水につけたり、ぬらしたりしないでください。火災、感電の原因となります。

- ・万一内部に水などが入った場合は、コンセントから抜き、速やかに電池を取りはずして、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。

△警告

■ 電源プラグの注意



- ・電源プラグはコンセントへ根元まで確実に接続してください。不完全な接続のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ・電源プラグを根元まで接続してもゆるみがあるコンセントは、使用しないでください。発熱などにより、火災の原因となります。
- ・電源プラグが傷んでいるときは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- ・電源プラグやコンセント、それらの周辺にほこりなどを付着させないでください。ショートや発熱が起こり、火災の原因となります。付着したほこり・よごれなどは、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除いてください。
- ・電源プラグをコンセントから抜くときは、無理に引っ張らないでください。電源プラグが傷み、火災、感電の原因となります。

安全上のご注意

■電源コードを傷つけない



禁 止

- 電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具を近づけたりしないでください。また、コードを折り曲げたり、加工したり、ステープルなどで固定しないでください。電源コードが傷み、火災、感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだり、電源プラグに接触不良が生じた場合は、すぐにお買い上げ販売店にご連絡ください。

■電源コードの注意



禁 止

- 付属のACアダプターをコンセントに差し込んだまま、マルチクレードルから電源コードを抜いたままの状態にしないでください。ぬれた手で触れたり幼児が口に入れたりすると、感電の原因となります。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。発熱などにより、火災の原因となります。

■ぬれた手で電源プラグをさわらない



ぬれ手禁止

- 感電の原因となります。

△注意

■不安定な場所に置かない



禁 止

- 落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。
- 万一落としたり破損した場合は、本機を取りはずして、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。

■クレジットカードなどをスピーカーに近づけない



禁 止

- 付属のマルチクレードルは磁石を使用していますので、時計、クレジットカード、ビデオテープ、テレビやモニターなどは、マルチクレードルのそばに置かないでください。データが破損し使用できなくなる場合や、テレビ画面が変色するなどの悪影響があります。

■クレードル移動時の注意



- クレードルを移動する場合、FMアンテナは収納して移動してください。事故やけがの原因になります。

■クレードルFMアンテナ使用時の注意



- クレードルのFMアンテナを使用する場合、アンテナは根元までしっかり伸ばしてください。伸ばし方が不十分ですと、けがや破損のおそれがあります。

■使用上の注意



禁 止

- 付属のマルチクレードルおよびACアダプターを使用してください。



- 他のマルチクレードルおよび AC アダプターを使用すると、故障の原因となることがあります。また、火災や感電など思わぬ事故が起きる可能性があります。

付属のマルチクレードルおよび AC アダプターは、指定の機器にのみご使用ください。他の機器への接続は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

■ 使用・保管場所の注意



- ストーブの前など発熱体の近くや直射日光の当たるところなどでは使用しないでください。動作不良や故障の原因となることがあります。
- 結露などによる火災や感電の原因になります。
- 温度が 5°C未満、または 35°Cを超える場所では使用しないでください。
- 湿気の多い場所で使用しないでください。身に付けている場合は、汗による湿気で故障の原因となることがあります。
- 水ぬれや湿気で故障と判断した場合は、保証の対象外となり無料修理はできません。
- 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。

また、窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。



- 旅行などで長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。

microSD カードのご注意



■ microSD カードの注意



- 使用直後の microSD カードは高温になることがあります。microSD カードの取りはずしは、本体の電源を切り microSD カードの温度が下がるのを待ってから行ってください。
- 幼児やお子様の手の届くところに放置しないでください。誤って口に入れるなど、思わぬ事故の原因となることがあります。

■ microSD カードの取り扱い上のご注意



- microSD カードは精密部品です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。
- 極端に高温や低温になる場所、直射日光の当たる場所、しめきった車の中、暖房器具のそば、湿気やほこりの多い場所での使用や保管はさけてください。
- 強い静電気・電気的ノイズの発生しやすいところでのご使用・保管は避けてください。
- microSD カードの端子部に、ごみや異物を付着させないでください。汚れは乾いた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。

安全上のご注意



- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき等に力が加わり、壊れことがあります。
- 他の機器で使用していたり、未使用的 microSD カードは、必ず本機で初期化（フォーマット）をしてからご使用ください。初期化の方法については取扱説明書をお読みください。
- 市販品をご使用になる場合は、microSD カードに付属の取扱説明書をよくお読みください。
- microSD カードを取り出すとき、ばねの力で microSD カードが飛び出し、けがをしたり、microSD カードを紛失したりするおそれがあります。 microSD カードを指で押さえながらゆっくりと取り出してください。

電池についてのご注意

安全上のご注意	電池の種類と危険の度合い
(下の内容は、  の印がある電池に該当します)	充電式のリチウムイオン充電池
 <p>■ 当社製電池以外は使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定された電池以外は使用しないでください。安全のため、模造品は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こし、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となります。 	 危険
 <p>■ 液漏れ、変色、変形、外傷、変なにおいなどに気付いたときは、すぐに機器から取り出して使用を中止し、火気から遠ざける</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 異常状態のまま使用を続けると、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因となります。 ・ 液漏れしている場合は、火気に近づけると電池の電解液に引火し、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因となります。 	 危険
 <p>■ 変形・分解・改造しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 変形、分解、電池に直接半田付けするなどの改造をすると、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れの原因となります。 	 危険
 <p>■ プラス$+$とマイナス$-$を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ショート状態になり、過大な電流が流れ、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。また、針金やネックレスなどの金属が発熱する原因となります。 	 危険
 <p>■ 火中に投入したり、加熱しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や安全機構を損傷したり、電解液に引火したりするため、発火、破裂の原因となります。 	 危険

安全上のご注意

安全上のご注意	電池の種類と危険の度合い
(下の内容は、  の印がある電池に該当します)	充電式のリチウムイオン充電池
 禁 止 <ul style="list-style-type: none"> ■ 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない ・ 安全機構や保護装置が壊れて電池内で異常な化学反応が起こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 	 危険
 水ぬれ禁止 <ul style="list-style-type: none"> ■ 水や海水につけたり、端子部分をぬらさない ・ 腐食により安全機構や保護装置が壊れて電池内で異常な化学反応が起こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 	 危険
 禁 止 <ul style="list-style-type: none"> ■ 付属のマルチクレードルまたはパソコン、指定の USB 対応 AC アダプター以外では充電しない ・ 付属のマルチクレードルまたはパソコン、指定の USB 対応 AC アダプター以外の充電器で充電すると、過度あるいは異常な電流での充電状態となって電池内で異常な化学反応が起こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 	 危険
 禁 止 <ul style="list-style-type: none"> ■ 指定機器以外の用途に使用しない ・ 指定機器以外の用途に使用すると、異常な電流が流れ、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 	 危険
 禁 止 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電池の外装をはがしたり、傷つけたりしない ・ 外装をはがす、釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなどすると電池内部でショート状態となり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 	 危険
 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電池から漏れ出た液がついたときは、すぐに洗い流す ・ 万一液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。こすらずにきれいな水で洗った後、ただちに医師にご相談ください。液が皮膚や衣服についたときは、皮膚に障害をおこすおそれがあります。ただちにきれいな水でよく洗い流してください。 	 危険

安全上のご注意	電池の種類と危険の度合い
(下の内容は、△印がある電池に該当します)	充電式のリチウムイオン充電池
<p>■ 指示通りに入れる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 極性（プラス$+$とマイナス$-$）に注意し、表示通りに入れてください。 ・ 万一極性を逆に入れた場合、充電時には異常な化学反応が起つたり、使用時には異常な電流が流れたりして発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 	 危険
<p>■ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止める</p> <p> 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ そのまま続けて充電すると、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 	 警告
<p>■ 充電して使う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ お買い上げ後初めての使用や、長時間使用しなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。充電中に電池が温くなることがあります、異常ではありません。 	 注意
<p>■ 使用直後は高温になることがある</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 電池の取りはずしは、機器の電源を切り電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。 	 注意
<p>■ 廃棄とリサイクルについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。 ・ リチウムイオン電池は、環境保護と資源の有効利用をはかるため、ご使用済みの電池は放電状態にした後、プラス$+$端子とマイナス$-$端子にテープをはり、絶縁状態にしてから、リサイクルにご協力ください。 	 注意



リチウムイオン電池のリサイクルへ

安全上のご注意

■ 充電式のリチウムイオン電池の使用・保管場所の注意

- ・ 使用時：5°C～35°C、充電時温度：5°C～35°C
- ・ 火のそばや炎天下の車中など（60°C以上になるところ）で使用しないでください。
- ・ 電池ラベルをはがして使用すると、機器故障の原因となります。
- ・ 高温になると、電池内の安全機構や保護装置が壊れて、異常な化学反応が起こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。安全機構や保護装置が壊れると、電池は使用不可能になります。
- ・ 極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し、使用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。
- ・ 満充電に近い状態での保管は避けてください。ほぼ使い切った状態での保管をおすすめします。
- ・ 過放電状態になると、充電しても使えなくなることがありますので、半年に1回5分程度充電してください。
- ・ 保管時温度：5°C～35°C電池を使用しないときは、機器からははずし、5°C～35°Cで湿気のないすずしい場所で保管してください。
45°C以上になる場所で保管しないでください。
- ・ 湿度：10%～90%（非結露）
- ・ リチウムイオン電池は使用条件によって、寿命が近づくにつれて膨らむ場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上に問題はありません。

- ・ リチウムイオン電池は消耗品です。充電を繰り返す毎に一回で使用できる時間が次第に短くなってきます。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半分以下程度になつたら、電池パックの寿命が近づいていると言えます。早めに交換することをおすすめします。

正しくご使用いただくために 必ずお守りください

■ お手入れとご注意

● お手入れのしかた

- ① 電源を切って、電池を取りはずす
(ACアダプターなどは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く)
- ② 柔らかい布で汚れを軽くふき取る

● ご注意

- ・ お手入れの際、ベンジン・シンナーは使用しないでください。変質したり、塗料がはげることができます。また、化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・ 機器に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間、接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

■ お手入れとご注意

- 電池の端子部（接点）は、時々、乾いた布などで汚れをふき取ってください。電池の端子部を直接手で触ると、汚れが付着して酸化し、接触抵抗値の増加が発生することがあります。接触抵抗値が増加すると、電池の使用可能時間が短くなる原因となります。

■ 長期間使用しないときは

- 電池を取りはずしてください。ただし機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電池を入れて作動させてください。
- 機器の機構上、電源を切っても微少電流が流れています。充電式電池を長時間本機に入れたままにすると、過放電状態になると、充電しても使えなくなることがありますので、半年に一回は5分程度充電してください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

著作権について

放送やMD、CD、レコード、その他の録音物の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。

あなたが録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

実演や興行の中には、個人として楽しむ目的であっても録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としますが、この装置がラジオやテレビに近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

必ずお読みください

本機の使用中、万一何らかの不具合により、録音の失敗および録音内容（データ）の損失を防ぐために

1. 録音前には必ず試し録音をしてください。
2. 録音データを他の機器にバックアップしてください。
3. 電池の残量が充分にある電池をお使いください。

本機の不具合によるデータ損失や機会損失などの補償については、当社では責任を負いません。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても、補償については当社では責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本機およびパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、またはファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

商標および登録商標についての注意

- Microsoft、Windows Media™ および Windows® ロゴは米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
- Windows Media™ Player は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
- microSD ロゴ、および microSDHC ロゴは商標です。



その他、本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

お使いになる前に

本書の見方

- ・本書の中では、「microSD™ メモリーカード（付属）」、「microSDHC™ メモリーカード（別売）」を総称して「microSD カード」と表記しています。
- ・本書に掲載している画面は、microSD カードが本機に挿入されている場合の画面で説明しています。本機には microSD カード（2GB）を付属しています。
- ・本書の表記中の録音残時間や各種設定の表示は、録音状態によって異なることがあります。また、microSD カードの種類によって異なることがあります。

機能・操作の概要

本機で操作、設定できる機能の概要を説明しています。

また、他の機能と同時に設定できない条件などを説明しています。

操作手順

操作、設定の方法を順番に説明しています。

また操作、設定中に気をつけていただきたい内容についても説明しています。

[]は、画面内の選択項目を表します。

[]は、参考・補足する内容が記載されているページを表します。

カレンダー（日時）を設定する

日付と時刻を設定しておくと、録音した日と時刻の情報がファイルごとに自動で記録されます（タイムスタンプ機能）。また、ファイル名に録音日時の情報が入りますので、正確に日時設定をしておくことをおすすめします。

ここでは、カレンダーを「2010年4月20日 24H 18時30分」に設定する手順を説明します。

1 本機の電源を入れる

▶ 電源を入れる（42ページ）



2 メニューボタンを押す

設定メニュー画面が表示されます。



3 VOL (+ / -) ボタンを押して、[共通設定] を選択する

▶ ボタンを押す

共通設定画面が表示されます。



4 ▶ ボタンを押す

共通設定画面が表示されます。



5 VOL (+ / -) ボタンを押して、[カレンダー設定] を選択する

▶ ボタンを押す

カレンダー設定画面が表示されます。



- 本機は、各操作（一部を除く）を音声でご案内する「音声ガイド機能」を搭載しています。
☞ **BEEP 音設定（182 ページ）**

本機で操作するボタン/スイッチ

操作、設定時に使用する本機のボタンやスイッチを説明しています。
図の中にある番号は、操作手順の手順番号を表しています。

- 6** ▶ボタンを押す
カレンダー設定画面が表示されます。

- 7** カレンダー日時を設定する
 ①◀ / ▶ボタンを押して、西暦、月、日、
24H/12H (AM/PM)、時、分を選択する
 ②VOL (+, -) ボタンを押して、数値を
変更する

- 8** ▶ボタンを押す。
カレンダーが設定され、[◀ 共通設定] 画面に戻ります。

メニュー ボタンを押してメニューを終了する



画面表示

操作中や、操作後に画面に表示される内容です。

※この取扱説明書の画面表示は、操作説明のため実際の表示とは異なる場合があります。

知っておくと便利です

■時刻自動補正機能（時報設定）について
ラジオの時報情報を受信することにより、時刻を自動的に補正することができます。
☞ **時報設定（183 ページ）**

ご注意

・電池を取り外した状態で 5 分以上放置すると、カレンダー設定がクリアされることがあります。この場合は、再度、カレンダー設定を行なってください。





補足事項・注意事項

操作や設定の際に知っておくと便利な内容や、操作や設定の際に遵守していただきたい内容です。

注意事項を守らないと、正しく操作や設定がされなかつたり、本機の故障やデータの損失につながつたりするおそれがあります。

付属品を確認する

箱から出して、以下の付属品がそろっていることを確認してください。


ポータブルラジオレコーダー 本体		ステレオイヤホン * ¹ 	microUSB 接続ケーブル 
マルチクレードル用 ACアダプター		AM ループアンテナ 	
マルチクレードル (ASX-SP120R)		リチウムイオン充電池 	microSD カード (2G) 
	ステレオオーディオケーブル 	本書（保証書付）* ² かんたん操作ガイド	

*1 本機ではリモコン付きなどの4極プラグ端子ステレオヘッドホンは使用できません。

*2 本書の裏表紙が保証書になっておりますので、大切に保管してください。

各部のなまえとはたらき

本体



① ダイレクト選局ボタン（1～5）

SD モード中：

それぞれのボタンごとに異なるはたらきをします。

ラジオモード中：

あらかじめプリセッタしておいた放送局を呼び出します。また、お好みの放送局をプリセットすることもできます。

② LED ランプ

録音中は赤く点灯し、本機が録音中の状態であることをお知らせします。

また、充電中は赤く点灯し、充電が終わると消灯します。

③ 液晶パネル

本機の状態や様々な情報を表示します。

また、使用状況に応じて、パネルの明るさ（バックライト）やコントラストを調整することができます。

④ 操作ボタン

各種操作を行うときに使用します。

⑤ ヘッドホン端子

ヘッドホンで音を聞くときに使用するステレオヘッドホン端子です。

⑥ 電源 / ホールドスイッチ

電源の入 / 切をおこないます。

電源入のときは短押し（スライド）、電源切のときは長押し（スライド）します。

スイッチをホールド側にスライドさせるとホールド機能がはたらきます。

⑦ ストラップ穴

ストラップを取り付ける穴です。

⑧ スピーカー

再生中の音声が出力されます。

⑨ 電池カバー

付属のリチウムイオン充電池を入れる、または交換するときに開けるカバーです。

⑩ 内蔵ステレオマイク

本機内蔵のステレオマイクです。

⑪ microUSB/microSD カードスロットカバー

カバーを開けると、microUSB 端子と micro SD カードスロットがあります。

使用しないときは、カバーを閉じておいてください。

⑫ microSD カードスロット

録音や再生などで使用する microSD カードを挿し込みます。


⑬ microUSB 端子

パソコンや USB 対応 AC アダプターと接続する端子です。

⑭ 専用 I/O 端子

マルチクレードルに接続する端子です。

操作ボタン



■ダイレクト選局ボタン

① AB リピートボタン（選局ボタン 1）

SD モード再生中：

再生中のファイルの一部分を繰り返し再生（A-B リピート）します。

SD モード停止中：

T1 フォルダに切り替えます。

ラジオモード中：

選局ボタン 1 としてはたらきます。

② センテンスボタン（選局ボタン 2）

SD モード再生中：

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻つて再生（センテンス再生）します。

SD モード停止中：

T2 フォルダに切り替えます。

ラジオモード中：

選局ボタン 2 としてはたらきます。

③ インデックスボタン（選局ボタン 3）

SD モード録音、再生中：

録音中、または再生中に、聞きたい場所の頭出しに便利なインデックスを付けることができます。

SD モード停止中：

T3 フォルダに切り替えます。

ラジオモード中：

選局ボタン 3 としてはたらきます。

④ 再生スピード（-）ボタン（選局ボタン4）

SD モード再生中：

ボタンを押すごとに再生スピードが遅くなります。

SD モード停止中：

T4 フォルダに切り替えます。

ラジオモード中：

選局ボタン4としてはたらきます。

文字編集モード中：

一文字削除します。

⑤ 再生スピード（+）ボタン（選局ボタン5）

SD モード再生中：

ボタンを押すごとに再生スピードが早くなります。

SD モード停止中：

T5 フォルダに切り替えます。

ラジオモード中：

選局ボタン5としてはたらきます。

文字編集モード中：

一文字挿入します。

■操作ボタン（フロントパネル）

⑥ シーンボタン（♪♪）

録音シーン設定を呼び出します。

MUSIC (M) フォルダでファイルを再生中：
フォルダスキップモードになります。

⑦ メニューボタン

設定メニューを表示します。

再生中に押すと、再生メニューを表示します。

MUSIC (M) フォルダでリスト表示中に押すと、プレイリスト操作画面が表示されます。

⑧ ◀◀ / ▶▶（早戻し、早送り）ボタン

再生中に短押しすると、ファイルの頭出しをします。

再生中に長押しすると、再生中のファイルの早送り、早戻しをします。

停止中は、フォルダ内のファイルを選択します。

メニュー操作中やリスト画面操作中は一つ上（または下）の階層へ移動します。

ラジオモード中：

放送局を選局します。

⑨ 編集ボタン

ファイルの編集（ファイル分割など）やラジオのプリセットなどの編集メニューを呼び出します。

⑩ 予約ボタン

タイマー予約設定画面を表示します。

⑪ 録音ボタン (○)

録音を開始します。

録音中に押すと録音を一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除し、録音を再開します。

⑫ 停止ボタン (□)

ファイルの録音や再生を停止します。

メニュー操作中は、一つ前の画面に戻ります。

⑬ VOL (+ / -) ボタン

スピーカーやヘッドホンから出力される音量を調整します。

メニュー操作中やリスト画面操作中は、同じ階層内の項目やファイル（またはフォルダ）を選択します。

⑭ 消去ボタン

SD モード中：

消去メニューを表示します。

⑮ ▶ (再生 /OK) ボタン

ファイルを再生します。

メニュー操作中やリスト画面操作中は、選択した内容を決定して、次の画面に移ります。

ラジオモード中：

選局方法を切り替えます。

⑯ フォルダ選択ボタン

SD モード中：

フォルダ選択画面を表示します。

⑰ SD リストボタン

SD モード中：

リスト画面に切り換わります。

ラジオモード中：

SD モードに切り換わります。

⑱ AM/FM ボタン

SD モード中：

ラジオモードに切り換わります。


ラジオモード中：

AM 放送と FM 放送を切り替えます。


液晶パネル

■ 基本画面

● SD モード (M フォルダ以外)




● SD モード (M フォルダ)



- ① 電池残量
- ② サウンド EQ モード表示
- ③ リピートモード表示
- ④ タイムスキップ表示
- ⑤ スリーパータイマー表示
- ⑥ タイマー表示
- ⑦ 時報設定表示
- ⑧ 楽曲セレクト表示
- ⑨ フォルダ名


- ⑩ ファイル名
- ⑪ ファイル番号 / フォルダ内のファイル総数
- ⑫ 録音経過時間表示 (録音時)
再生経過時間表示 (再生時、停止時)
- ⑬ microSD 残量バー表示
(録音時、M フォルダ以外での停止時)
再生位置バー表示
(再生時、M フォルダでの停止時)
- ⑭ 本機の動作状態表示
 - ▶ 再生中
 - 録音中
- ⑮ **HD** 自動無音分割表示
- ⑯ **LC** Low Cut フィルタ表示
- ⑰ **R** 録音残時間 (録音時、停止時)
T ファイル再生総時間 (再生時)
- ⑱ 録音モード表示 (録音時、停止時)
再生中ファイルの録音モード表示 (再生時)
- ⑲ 録音シーン表示
- ⑳ 入力設定 (MIC/LINE)
- ㉑ マイク感度、マイク指向性表示
- ㉒ **0 ~ 30** 録音レベル表示 (ALC オフ時)
VAS VAS 表示 (ALC オンで VAS オン時)
- ㉓ **I** タイトル名
A アーティスト名
C アルバム名
- ㉔ モード表示
- ㉕ 再生経過時間
- ㉖ ファイル再生総時間

●ラジオモード



- ① 電池残量
- ② スピーカー固定表示
- ③ プリセットチャンネル表示
- ④ ⌂ スリープタイマー表示
- ⑤ ⏳ タイマー表示
- ⑥ ⏵ 時報設定表示
- ⑦ ⏴ 楽曲セレクト表示
- ⑧ 放送局表示
- ⑨ 周波数表示
- ⑩ 受信時：周波数バー表示
- ⑪ 本機の録音状態表示
- 録音中
- 録音一時停止中
- ⑫ ラジオ録音モード表示 (MP3 128k 固定)
- ⑬ FM 受信モード
(ST: ステレオ、MO: モノラル)


■リスト画面



- ① 電池残量
- ② サウンド EQ モード表示
- ③ リピートモード表示
- ④ ⏷ タイムスキップ表示
- ⑤ ⌂ スリープタイマー表示
- ⑥ ⏳ タイマー表示
- ⑦ ⏵ 時報設定表示
- ⑧ ⏴ 楽曲セレクト表示
- ⑨ 選択中のフォルダ
- ⑩ 選択中フォルダ内のファイル (フォルダ)
- ⑪ 操作ガイド表示
- ⑫ ファイル番号 / フォルダ内のファイル総数

動作モードについて


本機は、ラジオを聞くときの「ラジオモード」とボイスレコーダーやミュージックプレイヤーとして使うときの「SD モード」を切り換えて使用します。



ラジオモード

ラジオを聞いたり、録音したりするときのモードです。AM/FM ボタンを押すごとに AM ⇄ FM が切り換わります。

ラジオモードに切り換えると、画面に周波数が表示されます。



SD モード

microSD カード内のファイル再生、マイク録音、外部機器からの録音、MUSIC モードとして音楽などを本機に転送して、ミュージックプレイヤーとして使う時のモードです。


SD リストボタンを押すごとに SD モード画面 ⇄ リスト画面が切り換わります。

リスト画面の操作 (39 ページ)

SD モード画面




リスト画面



ファイル / フォルダについて

1回の録音データを「ファイル」、そのファイルを入れておく場所を「フォルダ」と呼びます。本機では複数のフォルダ（VOICE、LINEなど）が用意されており、ファイルはフォルダに収納されて microSD カードに保存されます。



知つておくと便利です

■ フォルダとメモリ（microSD カード）の使い方について

● ファイル

1回の録音操作（録音→停止）をするとごとに、1つのファイルが作成されます。何度も録音しても上書きはされず、消去動作を行なわない限り、各ファイルは消えません。

● フォルダ


ファイルを入れておく場所です。

● メモリ（microSD カード）

本機では、microSD カードを録音用メディアとして使用します。メモリ内をどう整理するか（どのフォルダを使うか、各フォルダにいくつファイルを入れるか）は、メモリの最大録音時間、最大ファイル数を超えない限り、自由にお使いいただけます。

録音用フォルダについて

本機には録音用フォルダとして、AM 放送を録音した音声が保存される AM フォルダ、FM 放送を録音した音声が保存される FM フォルダ、マイクで録音した音声が保存される V フォルダ、外部機器からライン録音した音声が保存される L フォルダ、タイマー録音した音声が保存されるタイマーフォルダ (T1 ~ T20)、があります。



□ : フォルダ □ : ファイル

- 拡張子が ".INX" のファイルはインデックス情報です。このファイルをパソコンで消去するとインデックス情報はなくなります。

録音したファイルの名前について

本機で録音したファイルは次の構成で自動的に名前がつきます。

001_100505A1200.MP3

ファイル形式 (MP3 : MP3 録音、WAV : PCM 録音)

録音時刻 (時、分)

種別

(F: FM フォルダ、A: AM フォルダ、
V: VOICE フォルダ、L: LINE フォルダ)


録音年月日 (年、月、日)

ファイル番号 (001 ~ 199)

- 本機ではファイル番号は表示されません。パソコンに接続した場合に確認できます。

MUSIC フォルダ（音楽フォルダ）について

MUSIC フォルダは、パソコンから MP3、WMA ファイルなどを転送して再生するフォルダです。お手持ちの音楽 CD などをパソコンに取り込み、MUSIC フォルダに転送することで、本機を音楽プレーヤーとして使用することができます。



▶ MUSIC (M) フォルダの再生について (103 ページ)

ご注意**■ MUSIC フォルダのファイル数の表示について**

MUSIC フォルダ内に 199 以上のファイルがある場合、ファイルを消去しても、ファイル数が 198 以下になるまでは、ファイル数の表示は 199 のままになります。

■ MUSIC フォルダの最大ファイル数について

MUSIC フォルダの最大ファイル数（199 ファイル）には、サブフォルダやプレイリストファイル（MYLIST1～5.M3U）も含まれます。

その他のフォルダについて**● RECYCLE フォルダ（廃）**

ゴミ箱フォルダです。ゴミ箱機能がオンの時、本機で消去したファイルがこのフォルダに移動されます。ゴミ箱フォルダ内のファイルは元に戻すことができますので、誤って消去した場合などでも安心です。

☞ ゴミ箱機能について（147 ページ）

● DATA フォルダ

本機からは見えません。本機をパソコンに接続したときに見ることができます。


ワードやエクセルなどのファイルを入れて、本機を microSD カードリーダー / ライター（リムーバブルディスク）として使うためのフォルダです。

☞ microSD カードリーダー / ライターとして使用する（208 ページ）

フォルダを切り換える

SD モード画面からフォルダを切り換える

1 本機の電源を入れる



2 SD モード画面を表示する

- SD リストボタンを押すとに、SD モード画面 ⇄ リスト画面が切り換わります。
- ラジオモードから切り換える場合は、SD リストボタンを押してから、SD モード画面 / リスト画面の切り換えを行なってください。

▶ 動作モードについて (32 ページ)



3 フォルダボタンを押す

フォルダ選択画面が表示されます。



4 VOL (+ / -) ボタン、◀ / ▶ ボタンを押して、切り換えたいたフォルダを選択する。



5 ▶OKボタンを押す。

選択したフォルダに切り換わり SD モード画面に戻ります。



- リスト画面からフォルダを切り換えることもできます。(▶ 39 ページ)

リスト画面の操作

リスト画面は、microSD カード内のフォルダやファイルをツリー型の一覧で表示します。目的のフォルダやファイルをすばやく簡単に選ぶことができます。

リスト表示する

SD モード画面で SD リストボタンを押すと、リスト画面に切り換わります。

リスト画面は、SD モード画面で選択していたファイルを最初に表示します。

SD モード画面（VOICE フォルダ）




リスト画面（VOICE フォルダ）



現在のフォルダ
フォルダ内のファイル

- 再生中や録音中は、リスト画面を表示できません。再生中に、SD リストボタンを押すと、再生を停止してからリスト画面に切り換わります。
- ファイル名が画面に収まらない場合、カーソルを合わせたまま、しばらく待っているとスクロール表示します。
- 録音したファイルの名前について（35 ページ）**
- もう一度 SD リストボタンを押すと、SD モード画面に戻ります。

■ リスト画面に表示されるアイコンについて




♪: ファイル

■: プレイリストファイル

□: フォルダ

選択したフォルダに
ファイルがない場合



上図は例です

リスト画面で操作する

ファイルとフォルダの切り替え選択は VOL (+ / -) ボタン、◀◀ / ▶▶ボタンだけで行うことができます。

■リスト表示中の各ボタンの機能

	VOL (+)	カーソルを上方向に移動します。
	VOL (-)	カーソルを下方向に移動します。
	◀◀	一つ上の階層に戻ります。
	▶▶	選択中のフォルダを開きます。
	▶ OK (決定)	選択中のフォルダを開きます。 ファイル選択時は、リスト画面を終了して SD モード画面を表示します。 選択中のフォルダまたはファイルの再生を開始します。 選択したフォルダにファイルがない場合は、「再生するファイルがありません」と表示してから SD モード画面に戻ります。
	フォルダ	リスト画面のままフォルダを切り替えます。
	録音 (○)	リスト画面を終了して録音を開始します。
	停止 (□)	リスト画面を終了して SD モード画面に戻ります。


準備する

電池を入れる

付属のリチウムイオン充電池を本機に入れます。


1 電池カバーをあける

電池カバーを矢印の方向に押しながらスライドさせてください。




2 リチウムイオン充電池を矢印の方向に入れて、電池カバーを閉める

- ・リチウムイオン充電池の挿入方向マーク（△）の向きに注意して入れてください。
- ・リチウムイオン充電池を取り外したまま5分以上放置すると、カレンダー設定がクリアされることがあります。この場合は、再度、カレンダー設定を行なってください。録音した内容やアラーム設定は消えません。



■電源を外す

本体のくぼみの部分に指を入れ、リチウムイオン充電池を矢印の方向に持ち上げて外してください。



電源を入れる / 切る

■電源を入れる

電源スイッチを矢印の方向にスライドさせる

- 電源が入り、「HELLO!」と画面に表示された後、レジューム機能により前回電源を切る前に選ばれた動作モードが表示されます。
- SD モードでは前回停止した位置から再生することができます。(再生レジューム機能)
- ラジオモードでは、ラジオ受信画面が表示されます。
- ファイル数や microSD カードの容量によって、起動に時間がかかる場合があります。



■電源を切る

電源スイッチを矢印の方向に 2 秒以上スライドさせる

- 「SEE YOU!」が表示された後、電源が切れます。



- 新しい microSD カードを挿入したときは、「カード情報更新中です」と表示されます。

知っておくと便利です

■初めて電源を入れたときは

初めて本機の電源を入れたときは、カレンダーやお使いの地域の設定を行ってください。

▶ カレンダー（日時）を設定する（57 ページ）

▶ お使いになる地域を設定する（61 ページ）

■オートパワーオフ機能について

オートパワーオフ機能の設定により、電源が入った状態で設定した時間放置すると自動的に電源が切れます。（お買い上げ時は「15分」に設定されています。）

▶ オートパワーオフ（185 ページ）

電池の残量について

電池の残量は、画面で確認することができます。

□が表示された場合は、早めに充電してください。

・電池が切れると、画面に「電池切れです。電池を充電してください。」と表示された後、画面が消灯します。

- ・設定メニューの【BEEP 音設定】が【音声ガイド】または【警告音】に設定されている場合は、電池切れの際に「BEEP 音」または「音声ガイド」が鳴ります。
- ・周囲の温度や使用状態などにより、電池の持続時間が変わるために、残量表示はおよその目安と考えてください。



ご注意

- ・電池の残量がほとんどない状態でも、一度電源を切った後に再び電源を入れると、実際の電池の残量よりも多い状態を表示することがあります。この時、録音や予約録音をすると、電池の残量不足のため途中で録音が終了され、電源が切れことがありますのでご注意下さい。
- ・ご不要になった電池は、各地方自治体の定める条例に従って廃棄してください。

レジューム機能について

電源が切れる前の本機の動作モード、ファイル、再生位置状態を記憶し、次回電源を入れたときに前回電源を切ったときの状態で起動する機能です。

ただし、以下のような場合には、レジューム機能ははたらきません。

- フォルダを切り換えたとき
- パソコンに接続したとき
- 電源オフ操作を行わずに、電池または microSD カードを抜いたとき
- 電源オン後に microSD カードを挿入したとき
- AC 動作モードで電源オフ操作を行わずに、本機と外部電源の接続をはずしたとき

リチウムイオン充電池を充電する

本機に付属のリチウムイオン充電池は、本機に入れた状態でパソコンやマルチクレードルで充電することができます。

➡ マルチクレードルで充電する（55 ページ）

➡ パソコンまたは USB 対応 AC アダプターで充電する（193 ページ）

AC 動作モードで使用する（マルチクレードル）

付属のクレードルに接続し、AC 動作モード（外部電源）で使用することができます。

1 本機の電源を切った状態で、本機をマルチクレードルに差し込む

▶「マルチクレードルを使う」(52 ページ)

- 充電が開始されます。

2 マルチクレードルの電源を入れる

- AC 動作モード時は、電池残量の表示が■に変わります。
- 本機でラジオ放送を受信したり、音声ファイルを再生したりすると、マルチクレードルのスピーカーから音声が出力されます。
- ヘッドホンを挿入した状態で、ラジオ設定メニューの「出力設定」を「自動切換」にしている場合は、スピーカーから音声は出力されません。



本マルチクレードルから本機を取り外すときは、マルチクレードルの電源ボタンを押して本機の電源を切ってから取り外してください。

AC 動作モードで使用する (USB 電源)

外部電源として、パソコンの USB 端子からの電源供給または USB 対応 AC アダプター(別売)がご利用可能です。

- ・外部ノイズの影響を受けやすいので、ラジオの受信・録音を行う場合は、電池またはマルチクレードルでお使いください。


1 付属の microUSB 接続ケーブルをパソコンの USB 端子、または USB 対応 AC アダプター(別売)に接続する

- ・USB 対応 AC アダプターは、コンセントに差し込んでください。


2 本機の電源を切った状態で、停止ボタン(□)を押しながら、microUSB 接続ケーブルのもう一方を本機に接続する

“HELLO!”と表示され、電源が入ります。

- ・AC 動作モード時は、電池切換の表示が■に変わります。
- ・電源オンの状態で接続した場合は、AC 動作モードになりません。



AC 動作モードを終了するときは、電源ボタンを 2 秒以上スライドさせ、本機の電源を切った後、本機を microUSB 接続ケーブルから取り外してください。



- ・必ず本機の電源を切ってから取り外してください。録音中や再生中など microSD カードへのアクセス中に、microUSB 接続ケーブルを抜いたり、パソコンの電源を切ったりしないでください。ファイルが壊れる場合があります。
- ・もう一度電源をオンにするときは、一度本機を USB 端子や USB 対応 AC アダプターから取り外し、再度手順②を行ってください。

ご注意**■ AC 動作モード（マルチクレードル、USB 電源）で使用時のご注意**



- ・AC 動作モードでの連続録音時間は 1 ファイルにつき最大 24 時間です。ただし、録音中のファイルサイズが 2GB を超える場合は、2GB で一旦録音を停止してファイルを作成し、引き続き新しいファイルで録音が再開されます。録音停止から録音再開までの間（2 秒程度）の内容は録音されません。
- ・本機の使用中及び、不適切な使用や停電などにより生じた損害、逸失した利益が発生しても、補償に関しましては、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ・マルチクレードル以外の AC 動作モード（パソコンの USB 端子や別売の USB 対応 AC アダプターを使用した場合）では、外部ノイズの影響を受けやすいので、ラジオの受信・録音を行う場合は、電池またはマルチクレードルでお使いください。

誤動作を防止する（ホールド機能）


本機をカバンやポケットに入れたときなどに、物と接触しておこるボタンやスイッチなどの誤動作や、誤動作による電池の消耗を防ぎます。本機をカバンやポケットに入れているときは、誤動作防止のためホールド設定をすることをおすすめします。

電源スイッチをホールド側にスライドする

“ホールド設定”が表示され、各ボタンが機能しなくなります。

**電源スイッチを戻すと、ホールド機能が解除されます。**

“ホールド解除”が表示され、各ボタンが機能します。




microSD カードを取り付ける / 取り外す

本機は、録音・再生に microSD カードを使用します。

- 1 本機の電源を切る
▶ 電源を切る (42 ページ)




- 2 microUSB/microSD カードスロットカバーを開ける



- 3 ●取り付けるとき
microSD カードスロットに、microSD カードを図の向きにまっすぐに差し込み、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

- microSD カードを差し込む前に差込口を確認してまっすぐ差し込んでください。
- microSD カードを取り付けても認識しない場合は、いったん microSD カードを抜き、再度挿入し直してください。




●取り外すとき

microSD カードを軽く押し込む

microSD カードが少し飛び出します。

ゆっくりと引き抜いてください。

- ・ばねの力で microSD カードが飛び出し、けがをしたり、microSD カードを紛失したりするおそれがあります。microSD カードを指で押さえながらゆっくりと取り出してください。



4 microUSB/microSD カードスロットカバーを閉じる

本機で使用可能な microSD カード

本機は 1GB ~ 2GB の microSD カード、および 4GB ~ 8GB の microSDHC カードに対応しております。(2010 年 3 月現在)

- ・ microSD カード、microSDHC カードの製造メーカーによっては本機で正しく動作しないものもあります。
- ・ 当社基準において動作確認済のカードについては、当社サポートホームページをご確認ください。

<http://jp.sanyo.com/icr/support/>

■ microSD カードの取り扱いについて



- ・ 本機で microSD カードを使うときは、microSD カードをフォーマットしてください。
フォーマットは必ず本機で行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットした microSD カードは、使用できないことがあります。
- ☞ **microSD カードを初期化する（フォーマット）（154 ページ）**
- ・ microSD カードは、本機に正しく取り付けてください。正しく取り付けてないと本機での録音／再生ができません。
- ・ microSD カードの取り付け／取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指をけがするおそれがあります。また、microSD カードおよび本機のカードスロットが破損するおそれがあります。
- ・ microSD カードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- ・ microSD カードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- ・ 当社基準において動作確認済の microSD カードをご使用ください。動作確認済以外の microSD カードを使用すると、データの消失や故障の原因となるおそれがあります。
- ・ 本機の電源を入れたまま、microSD カードの抜き差しをしないでください。microSD カード内のデータが破損するおそれがあります。
- ・ micro SD カードは、サイズが小さいため抜き差し時の取り扱いには、充分ご注意ください。
静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ・ microSD カードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データ消失の原因となります。
- ・ microSD カードを廃棄する場合、内部データが流出するおそれがありますので、内部データを消去するだけでなく物理的に microSD カードを破壊したうえで廃棄することをおすすめします。
- ・ 挿入方向や microSD カードの表裏を間違うと microSD カード、および microSD カードスロットが破損するおそれがあります。
- ・ microSD カードは、小さなお子様の手の届くところには絶対に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。
- ・ 電源オン時に microSD カードを認識しない場合、一度電源をオフにし、microSD カードを挿入し直してから、再度電源をオンにしてください。

本機の使用場所について

本機でラジオを受信する場合は、窓際などラジオの電波を受信しやすい場所でご使用してください。



- ・ 窓から遠い部屋の中や、ビルの中は電波が届きにくいため、本機のご使用は避けてください。



- ・ テレビやパソコンなどの家電製品の近くは、ノイズの影響を受けやすく電波を受信しにくいため、本機のご使用は避けてください。




マルチクレードルを使う

付属のマルチクレードルにポータブルラジオレコーダー本体をセットすると、ポータブルラジオレコーダー本体を充電したり、AC電源で動作させたりすることができます。また、ラジオ放送や音声ファイルの再生をマルチクレードルのスピーカーから出力することができます。

マルチクレードルを設置する

マルチクレードルにACアダプターを接続し、マルチクレードルを使用できる状態にします。

- ・マルチクレードルは、安定した水平な場所に設置してください。
- ・マルチクレードルにセットした状態でマイク録音した場合は、スピーカーからモニター音声は聞こえません。
- ・マルチクレードルはポータブルラジオレコーダー本体の電池でもご使用いただけます。
- ・AMループアンテナは、窓際などの電波の届きやすい場所に固定してください。



① FM アンテナ

FM 放送受信用のアンテナです。
引き出して使います。

② 電源ボタン

ポータブルラジオレコーダー本体の電源を
オン / オフします。

③ スピーカー

ポータブルラジオレコーダー本体の音声が
出力されます。

④ 専用 I/O 端子

ポータブルラジオレコーダー本体と接続す
る端子です。

⑤ AM ループアンテナ端子

付属の AM ループアンテナを接続する端子
です。
アンテナは、窓際などの電波の届きやすい
場所に固定してください。

⑥ 外部入力 (LINE IN) 端子

外部機器をこの端子に接続して、ポータブ
ルラジオレコーダー本体で録音するこ
とができます。

⑦ スタンド

引き出して使います。

⑧ AC アダプター接続端子


付属のマルチケーブル用 AC アダプター
を接続する端子です。

AM ループアンテナの使いかた**1 台座を倒す****2 台座を回転させる**

-
- 3** フレームの突起部を台座の溝にはめこむ




- 4** AM ループアンテナをマルチクレードルの
AM ループアンテナ端子に接続する
- AM ループアンテナは、窓際などの電波の届き
やすい場所に設置してください。



FM アンテナの使いかた


FM アンテナを使用するときは、アンテナを根元まで
しっかりと伸ばし、受信感度のいい方向に傾けて調整
してください。アンテナの伸ばし方が不十分な場合は
けがや破損につながるおそれがあります。



ポータブルラジオレコーダー本体をマルチクレードルにセットする

■マルチクレードルにセットする

- 1** ポータブルラジオレコーダー本体の電源を
切った状態で、本機をマルチクレードルに
差し込む
- 確実に差し込んでください。




- 2** マルチクレードルの電源ボタンを押す
ポータブルラジオレコーダー本体の電源が入り、
「HELLO!」と画面に表示されます。

■マルチクレードルから取り外す

- 1 マルチクレードルの電源ボタンを押す**
「SEE YOU!」が表示された後、ポータブルラジオレコーダー本体の電源が切れます。
 - ・マルチクレードルにACアダプターを接続している場合は、充電モードになります。

- 2 ポータブルラジオレコーダー本体をマルチクレードルから抜く**



マルチクレードルで充電する

ポータブルラジオレコーダー本体の電源を切った状態でマルチクレードルにセットする、またはポータブルラジオレコーダー本体をマルチクレードルにセットした状態で電源を切る

- ・LEDランプが点灯し、充電を開始します。
- ・充電が完了すると、LEDランプが消灯し、充電中表示が消えます。




マルチクレードルを使って外部機器から録音する

マルチクレードルの外部入力（LINE IN）端子に外部機器を接続し、録音することができます。

- ・ 録音中の音声は、マルチクレードルのスピーカーからモニターされます。

➡ 外部機器から録音する（91 ページ）



外部機器の音声をマルチクレードルで鳴らす

マルチクレードルの外部入力（LINE IN）端子に外部機器を接続し、録音スタンバイの状態にすることによって、マルチクレードルに接続した外部機器の音声を、マルチクレードルのスピーカーから鳴らすことができます。

➡ 外部機器から録音する（91 ページ）

マルチクレードルをポータブルラジオレコーダー本体の電池で使う

マルチクレードル用 AC アダプターをマルチクレードルから外した状態でポータブルラジオレコーダー本体をセットすると、マルチクレードルへの電源の供給はポータブルラジオレコーダー本体から行われます。

マルチクレードルを、ポータブルラジオレコーダー本体の外部スピーカーとして屋外などで使用するときに便利です。

- ・ AC アダプターをつながなかった場合、スピーカーの音声出力が下がります。また、ポータブルラジオレコーダー本体のリチウムイオン充電池を消費します。

➡ 電池持続時間（233 ページ）

カレンダー（日時）を設定する

日付と時刻を設定しておくと、録音した日と時刻の情報がファイルごとに自動で記録されます（タイムスタンプ機能）。また、ファイル名に録音日時の情報が入りますので、正確に日時設定をしておくことをおすすめします。

ここでは、カレンダーを「2010年4月20日24H18時30分」に設定する手順を説明します。


1 本機の電源を入れる

▶ 電源を入れる（42ページ）



2 メニューボタンを押す

設定メニュー画面が表示されます。




3 VOL (+ / -) ボタンを押して、[▶ 共通設定] を選択する



4 ▶ボタンを押す

共通設定画面が表示されます。




5 VOL (+ / -) ボタンを押して、[カレンダー設定] を選択する



6

▶ボタンを押す


カレンダー設定画面が表示されます。



7

カレンダー日時を設定する


- ①◀ / ▶ボタンを押して、西暦、月、日、24H/12H (AM/PM)、時、分を選択する
- ②VOL (+、-) ボタンを押して、数値を変更する



8

▶ボタンを押す。

カレンダーが設定され、[◀共通設定]画面に戻ります。



メニュー ボタンを押してメニューを終了する

知っておくと便利です

■時刻自動補正機能（時報設定）について

ラジオの時報情報を受信することにより、時刻を自動的に補正することができます。

▶時報設定（183 ページ）

ご注意


- ・電池を取り外した状態で5分以上放置すると、カレンダー設定がクリアされることがあります。この場合は、再度、カレンダー設定を行なってください。

表示


表示情報を切り換える

SD モードで停止中に、停止ボタン (□) を押すと、現時刻やファイルの情報が表示されます。もう一度押すと、元の画面に戻ります。

● MUSIC(M)フォルダ以外の場合




● MUSIC(M)フォルダの場合



※MUSIC (M) フォルダは、フォルダ内に再生対象ファイルがあっても「録音日時」は表示されません。また、録音残時間も表示されません。

ラジオを使う

ラジオの基本操作




お使いになる地域を設定する

お使いになる地域を設定することで、設定した地域の放送局が本機のプリセットチャンネルに登録されます。

▶ エリアバンド一覧 (212 ページ)


1 本機の電源を入れる

▶ 電源を入れる (42 ページ)




2 メニューボタンを押す

設定メニュー画面が表示されます。




3 VOL (+ / -) ボタンを押して、[ラジオ設定] を選択する




4 OK ボタンを押す

ラジオ設定画面が表示されます。



5 VOL (+ / -) ボタンを押して、[エリアバンド] を選択する



6 >OK ボタンを押す

- ・エリアバンド設定画面が表示されます。



■エリアバンド	
札幌	仙台
鹿児島	名古屋
東京	広島
大阪	福岡
福岡	ユーパー
心:選択	OK:決定

7 VOL (+ / -) ボタン、◀ / ▶ ボタンを押して、お使いになる地域を選択する

例: ここでは「大阪」を選択しています。

☞ エリアバンド一覧 (212 ページ)

- ・エリアバンドでない地域でご使用の場合、オートプリセットを使うと、ご使用になる地域の放送局を自動で登録することができます

☞ オートプリセット (176 ページ)



■エリアバンド	
札幌	仙台
東京	名古屋
鹿児島	広島
大阪	福岡
福岡	ユーパー
心:選択	OK:決定

8 OK ボタンを押す。

エリアバンドが設定され、「ラジオ設定」画面に戻ります。



■ラジオ設定	
■エリアバンド	■
オートプリセット	■
出力設定	■
FMモード	■
心:選択	OK:決定

メニュー ボタンを押してメニューを終了する

ラジオを聞く

本機で AM/FM 放送を受信します。

1 本機の電源を入れる

➡ 電源を入れる (42 ページ)



2 ヘッドホン端子にステレオイヤホンを接続する

3 AM/FM ボタンを押し、ラジオモード画面に切り換える

- ボタンを押すごとに、AM と FM が切り替わります。



4 ◀ / ▶ボタンを押して、聞きたい放送局を選択する

- 聞きたい放送局が登録されていない場合は、手動で放送局を選局してください。

➡ ラジオ放送の選局について (65 ページ)



■ラジオ音声の出力先を設定する

ラジオ放送の音声を、ヘッドホン接続時もスピーカーから出力することができます。

➡ 出力設定 (176 ページ)

■ラジオの受信について

● AM 放送

- ・AMアンテナは本機に内蔵されています。本機の向きによって受信状態が変わりますので、放送がもっともよく聞こえる向きに本機を向けてください。マルチクレードルにセットしてお使いの場合は、マルチクレードルのループアンテナの向きを、放送がもっともよく聞こえるように設置してください。
- ・AMステレオ放送には対応していません。
- ・設置している場所によって電波が弱い場合は、きれいに受信／録音できる場所へ移動してください。
- ・テレビの近くで聞いていると、テレビに色ずれが生じたり、本機にテレビの雑音が入ることがあります。本機をテレビから離してご使用ください。

● FM 放送

- ・ヘッドホンがアンテナの役目となりますので、必ず付属のステレオイヤホンを本機のヘッドホン端子に接続してください。また、ステレオイヤホンのコードはできるだけ長く伸ばした状態でお使いください。マルチクレードルをご使用の場合、ヘッドホンを接続する必要はありません。
 - ・テレビの近くで聞いていると、テレビに色ずれが生じたり、本機にテレビの雑音が入ることがあります。本機をテレビから離してご使用ください。
 - ・FM文字放送には対応していません。
 - ・FM放送受信時、受信状態によって雑音で聞こえにくい場合は、ラジオ設定メニューの「ステレオ／モノラル切替」の設定を「モノラル」に設定すると、受信状態に関わらず常にモノラル音声になるため、聞きやすくなる場合があります。
- ☞ FM モード (177 ページ)**
- ・本機をマルチクレードルにセットしてFM放送を受信するときは、FMアンテナを根元までしっかりと伸ばし、受信感度の良い方向に傾けて調整してください。

ラジオ放送の選局について

本機では、下記の方法で選局ができます。

● プリセット選局モード

あらかじめエリアバンド設定やオートプリセットなどを行なって登録した放送局を選局するときには使います。

- ◀ お使いになる地域を設定する（61 ページ）
- ◀ オートプリセットを使う（176 ページ）



● 周波数選局モード

周波数を切り換えるながら、受信したい放送局を選局するときに使います。電波の強い放送局を自動で探し出す自動選局（オートスキャン）、手動で周波数を切り換える手動選局（マニュアルチューニング）2通りの方法で選局することができます。



こんなこともできます

■ 受信可能な放送局を自動で登録する（オートプリセット）

現在、本機で聞くことのできる電波の強い放送局を、AM/FM それぞれ受信して、ラジオ設定メニュー「エリアバンド」の「ユーザー」にプリセットします。

- ◀ オートプリセットを使う（176 ページ）

登録されている放送局から選局する（プリセット選局）

1 本機の電源を入れる

▶ 電源を入れる（42 ページ）



2 AM/FM ボタンを押して、AM 放送または FM 放送を選ぶ

- ボタンを押すごとに、AM と FM が切り換わります。



3 ▶OKボタンを押して、プリセット選局モードに切り換える

- ボタンを押すごとに、プリセット選局モード ⇄ 周波数選局モードが切り換わります。
- プリセット選局モードに切り換えると画面にプリセットチャンネルが表示されます。



4 ▶◀ / ▶▶ボタンを押して、チャンネルを切り換える

- ボタンを押すごとに、現在登録されている放送局（最大 20 チャンネル）が、順に切り換わります。



知っておくと便利です


登録されている放送局のチャンネル 1～5 は、選局ボタン 1～5 でダイレクトに選局することができます。

周波数を切り換えて選局する（周波数選局）

聞きたい放送局が登録されていない場合など、周波数を切り換えて選局します。


1 本機の電源を入れる

▶ 電源を入れる（42 ページ）



2 AM/FM ボタンを押して、AM 放送または FM 放送を選ぶ

- ボタンを押すごとに、AM と FM が切り換わります。



3 ▶ボタンを押して、周波数選局モードに切り換える

- ボタンを押すごとに、プリセット選局モード ⇄ 周波数選局モードが切り換わります。
- 周波数選局モードに切り換えると画面のプリセットチャンネルが表示が消えます。



4 ◀ / ▶ボタンを押して周波数を選択する

●手動選局


AM 放送の場合は、ボタンを押すごとに 9kHz ステップで周波数が進み（戻り）ます。

FM 放送の場合は、ボタンを押すごとに 0.1MHz ステップで周波数が進み（戻り）ます。

●自動選局

2 秒以上押すと画面に「サーチ中…」と表示され、周波数が自動的に進み（戻り）、放送局を受信すると自動で停止します。

- 電波が弱く受信状態がよくない場合は、自動で停止しません。
- 周囲に妨害電波などがある場合は、妨害電波を受信して停止することができます。




放送局を登録 / 削除する

放送局を登録する

受信中の放送局をお好みのチャンネル（最大 20 チャンネル）に登録することができます。登録した放送局は、プリセット選局モードで選局することができます。


1 登録したい放送局を選局する

- ▶ 登録されている放送局から選局する（プリセット選局）（66 ページ）
- ▶ 周波数を切り換えて選局する（周波数選局）（67 ページ）




2 編集ボタンを押す

プリセット編集画面が表示されます。



3 VOL (+ / -) ボタンを押して、[登録] を選択する



4 ▶OKボタンを押す

[MEMORY] が点滅し、チャンネルが表示されます。




5 ◀◀ / ▶▶ボタンを押して、登録するチャンネル（1～20）を選択する

- 登録を途中でやめる場合は、停止ボタン（□）を押してください。



6 ▶OKボタンを押す

- チャンネルに放送局が登録されます。
- 以前にチャンネルに登録されていた放送局は、上書きされます。



知っておくと便利です

- 本機ではエリアバンドの設定地域（地域:7、ユーザー:1）ごとに、AM、FM それぞれ放送局を 20 局ずつ登録できます。
- 放送局をチャンネル 1～5 に登録する場合は、選局ボタンで登録することもできます。手順①の後、選局ボタン（1～5）のいずれかを 2 秒以上押してください。放送局が登録されます。



放送局を削除する


- 1 プリセット選局モードで、削除したい放送局を選局する

▶ 登録されている放送局から選局する（プリセット選局）（66 ページ）




- 2 編集ボタンを押す

プリセット編集画面が表示されます。



- 3 VOL (+ / -) ボタンを押して、[削除] を選択する



- 4 ▶ ok ボタンを押す

[DELETE] が点滅します。



- 5 ▶ ok ボタンを押す

選択した放送局が削除され、削除した次のチャンネルの放送局を受信します。（次の放送局がない場合は、チャンネル 1 に戻ります。）



プリセットを初期化する

変更や登録の追加、削除などを加えた「エリアバンド」の設定をもとの状態に戻します。


- AM または FM のみを初期化することはできません。プリセット初期化を実行すると、AM、FM ともにプリセットが初期化されます。

- 初期化したいエリアバンドを選択する。
▶ お使いになる地域を設定する（61 ページ）


- AM/FM ボタンを押して、ラジオモードに切り換える




- 編集ボタンを押す
プリセット編集画面が表示されます。




- VOL (+ / -) ボタンを押して [プリセット初期化] を選択する



- ▶ ボタンを押す
エリアバンド初期化画面が表示されます。
・ ここではエリアバンド [東京] を選択しています。



6 ◀◀ / ▶▶ボタンを押して【実行】を選択する



7 ▶▶OKボタンを押す
エリアバンドの設定が初期化され、チャンネル1
の放送局を受信します。



ご注意

- ・プリセットの初期化は、地域ごとに行ってください。全ての地域を一度に初期化することはできません。


▶▶ メニュー初期化 (186 ページ)

ラジオ放送を録音する

本機で受信したラジオ放送を、microSD カードに録音します。

1 本機の電源を入れる

➡ 電源を入れる（42 ページ）



2 録音したい放送局を選択する

➡ 登録されている放送局から選局する（プリセット選局）（66 ページ）

➡ 周波数を切り換えて選局する（周波数選局）（67 ページ）




3 録音ボタン（○）を押す

LED ランプが点灯し、受信中のラジオ音声の録音を開始します。

- ・録音中は、画面のバックライトが常時オフになります。
- ・AM 放送を録音すると TUNER_AM フォルダに、FM 放送を録音すると TUNER_FM フォルダに、録音ファイルが保存されます。
- ・録音中は放送局の変更はできません。
- ・録音中に録音ボタン（○）を押すと、録音を一時停止します。もう一度押すと、録音を再開します。
- ・録音中にインデックスボタンを押すと、インデックスをつけることができます。

➡ インデックスを付ける（106 ページ）




動作状態表示が■に変わり、録音経過時間表示が点滅します。

- ・ 設定メニューの「出力設定」の設定に合わせて、録音中にヘッドホンまたはスピーカーから、録音している音声をモニターすることができます。音量は VOL (+ / -) ボタンで調整できます。

➡ 出力設定 (176 ページ)

4 停止ボタン (□) を押す

LED ボタンが消灯し、録音を終了してラジオ放送受信画面に戻ります。



ラジオ録音時の録音モードについて

サンプリング周波数は、ノイズの影響を避けるため、放送局によって自動的に切り換わります (32/44.1/48kHz のいずれか)。ただし、ラジオ録音時の録音モードは、MP3:128 kbps に固定されています。

知っておくと便利です

- ・ FM 放送録音時にノイズが多いときは、FM モードを [モノラル] に切り換えてください。

ST : ステレオ MO : モノラル

受信環境によっては、録音中ラジオ放送にノイズが入る場合があります。また、電波の弱い場所では、耳でラジオ放送を聞いているときにはきれいに聞こえていても、録音するとノイズを拾ってしまうことがあるため、実際に試し録音を行い、もし電波が弱くノイズが入るようであれば、場所を移動するなどして、きれいに録音できる場所で録音してください。

➡ FM モード (177 ページ)

楽曲セレクト機能について

マルチクレードルをお使いいただくと、FM ラジオ放送を録音時に楽曲部分を抽出し、インデックスをつけたりファイル分割したりすることができます。


☞ 楽曲セレクト (177 ページ)

ご注意

- ・ 楽曲セレクトを実行する前に、microSD カードの空き容量を確認してください。
- ・ ラジオ設定メニューの「FM モード」を「ステレオ」に設定してください。モノラルでは楽曲を正しく抽出することができません。
- ・ 楽曲を最大 50 曲まで抽出することができます。
- ・ FM ラジオ録音中に抽出できる最大数（50 曲）を超えても録音は継続します。
- ・ 楽曲のジャンルによっては正しく抽出できない場合があります。
- ・ 受信状態によっては、正しく抽出できない場合があります。
- ・ AM ラジオ放送は楽曲セレクトできません。
- ・ クレードルに AC アダプタを接続し、AC 動作モードでのみ動作します。
- ・ 楽曲部分から DJ などの音声を完全に取り除くことは出来ません。
- ・ 楽曲によっては、曲中の一部を音声と判別してしまう場合があります。
- ・ 番組によっては楽曲を正しく抽出できない場合があります。
- ・ 楽曲セレクトの FM ラジオ録音中に microSD カードの空き容量が少なくなった場合は、ファイルは分割されずにインデックスがつきます。（楽曲抽出の設定で「分割」を選択している場合もインデックスがつきます。）
- ・ 楽曲セレクトで楽曲が抽出できない場合やファイルが正しく分割されない場合、以下の要因が考えられますのでご確認下さい。
 - microSD カードの空き容量がない、または不足している
 - 電池残量が不足している (☞ 43 ページ)
 - FM フォルダがいっぱいになっている、または分割後のファイル数がファイル数の制限 (199 ファイル) を超えている (☞ 34 ページ)
 - 放送局種別が正しく設定されていない
 - 「FM モード」が「モノラル」に設定されている (☞ 177 ページ)

録音する

録音の基本操作



- 本機をマルチクレードルにセットした状態、あるいはAC動作モードでの使用時で録音を開始した場合、本機をマルチクレードルから取り外したり、microUSB接続ケーブルを抜いたりしないでください。本機に電池がない状態や電池の残量が少ない状態でマルチクレードルやUSB対応ACアダプターから取り外すと、電源が切れmicroSDカード内のデータが壊れる可能性があります。

録音について知っておきたいこと

風切り音について

本機は高性能マイクを搭載しているため、マイクに直接息や風があたるような状況下では、風切り音が録音されます。

そのような場合は、設定メニューで「Low Cut フィルタ」(☞ 166 ページ) を「ON」に設定して録音することをおすすめします。

録音可能時間について

録音可能時間とは、お買い上げ時の何も録音データなどが入っていない状態で、途中で録音モードを変更せずに最初から最後まで録音した場合の最大合計時間です。

録音モードによって音質と録音可能時間が変わります。

工場出荷時は「MP3 192kbps」ですが、用途に応じて録音モードを変更してください。

また、録音可能時間は、SD/SDHC カードの製造メーカーや種類、カード内のデータの状況によって異なります。

☞ 録音モードと録音可能時間 (232 ページ)

☞ 録音モード (163 ページ)

- AC 動作モードでの連続録音時間は 1 ファイルにつき最大 24 時間です。ただし、録音中のファイルサイズが 2GB を超える場合は、2GB で一旦録音を停止してファイルを作成し、引き続き新しいファイルで録音が再開されます。録音停止から録音再開までの間（2 秒程度）の内容は録音されません。

外部録音（外部入力）設定について

マルチクレードルに本機を接続した場合、設定メニューの「外部入力設定」で「ヘッドホン出力」、「ライン出力：ポータブル」、「ライン出力：コンポ」に切り換えてオーディオなどの外部機器から録音することができます。

▶ 外部入力設定（168 ページ）

▶ 外部機器から録音する（91 ページ）

設定メニューの「外部入力設定」で接続する機器にあわせて「ヘッドホン出力 / ライン出力：ポータブル / ライン出力：コンポ」のいずれかに設定します。マルチクレードルの外部入力（LINE IN）端子に外部機器を接続すると、画面の表示が「LINE」に切り換わります。

ヘッドホン出力	ライン出力：ポータブル	ライン出力：コンポ
■ ■ ■	■ ■	—



- ・録音シーンセレクト機能を利用すると、より簡単に設定することができます。（▶ 79 ページ）
- ・録音したファイルは、自動的に LINE (L) フォルダに保存されます。

録音シーンセレクト機能について

録音したいシーンを選ぶだけで、シーンに適した各種の録音設定（録音モード・マイク感度など）を一括で設定する機能です。あらかじめプリセットされている3つのマイク録音用のシーン設定と、3つのライン録音（マルチクレードル接続時）用のシーン設定から選択することができます。各録音シーンの設定内容は以下の通りです。

■マイク録音用の設定

プリセット	口述	会議・講義	音楽
	 録音シーン ◀【口述】▶  編集:変更 OK:決定	 録音シーン ◀【会議・講義】▶  編集:変更 OK:決定	 録音シーン ◀【音楽】▶  編集:変更 OK:決定
インタビューや会話の録音などに最適な設定です。	会議など全方位からの音声を録音するのに最適な設定です。	楽器演奏や動物の声などを高音質で録音するのに最適な設定です。	
録音モード	MP3: 64kbps	MP3: 192kbps	PCM: 44.1kHz
マイク感度	低	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	OFF
指向性切替	ST (STEREO)	ST (STEREO)	ST (STEREO)
LowCut フィルタ	ON	ON	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF
外部入力設定 *1	HP	HP	HP
自動無音分割	OFF	OFF	OFF

*1 本設定表示の HP は「ヘッドホン出力」、PO は「ライン出力：ポータブル」、CO は「ライン出力：コンポ」です。

■ライン録音用の設定

プリセット	ヘッドホン	ポータブル	コンポ
	録音シーン 【ヘッドホン】 <input type="button" value="編集:変更"/> <input type="button" value="OK:決定"/>	録音シーン 【ポータブル】 <input type="button" value="編集:変更"/> <input type="button" value="OK:決定"/>	録音シーン 【コンポ】 <input type="button" value="編集:変更"/> <input type="button" value="OK:決定"/>
	ヘッドホン出力端子と接続して録音するときの設定です。	ポータブル機器のライン出力端子と接続して録音するときの設定です。	コンポ、AV アンプなどのライン出力端子と接続する場合の設定です。
録音モード	MP3: 192kbps	MP3: 192kbps	MP3: 192kbps
マイク感度	高	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	ON
指向性切替	ST (STEREO)	ST (STEREO)	ST (STEREO)
LowCut フィルタ	OFF	OFF	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF
外部入力設定 * ¹	HP	PO	CO
自動無音分割	OFF	OFF	OFF

*1 本設定表示の HP は「ヘッドホン出力」、PO は「ライン出力：ポータブル」、CO は「ライン出力：コンポ」です。

- ・ 録音モードやマイク感度など各種の録音設定は、設定メニューで個別に切り換えることもできます。(163 ページ)
- ・ 録音シーンを設定した後、設定メニューで個別に録音設定を変更した場合、変更した内容以外は、録音シーンの設定が保持されます。(たとえば、録音シーンセレクト「口述」設定後、メニューでマイク感度を「高」にした場合、マイク感度以外の設定は「口述」シーンのプリセットの内容のまま保持されます。)
- ・ 各プリセットの設定内容は、お好みに応じて変更し、登録することができます。(173 ページ)

録音シーンを選択する

1 本機の電源を入れる

➡ 電源を入れる (42 ページ)



2 SD モードに切り換える

➡ 動作モードについて (32 ページ)



3 シーンボタン (♪♪) を押す

現在、選択されている録音シーンが表示されます。

- お買い上げ時や録音シーンを設定していない場合は、初期値として「口述」が選択されています。



4 ◀ / ▶ボタンを押して、お好みの録音シーンを選択する

- 録音シーン選択中に編集ボタンを押すと、選択中の録音シーンの録音設定が確認できます。



5 ▶ボタンを押す

選択した録音シーンが設定され、基本画面に戻ります。

- 設定した録音シーンアイコンが画面に表示されます。

口述		ヘッドホン	
会議・講義		ポータブル	
音楽		コンポ	



録音シーンアイコン

- 録音シーンはお使いの環境に応じたもの（または近いもの）を選択してください。異なるシーンを選択した場合、正常に録音できない場合があります。

録音する

本機の内蔵マイクで録音します。

録音シーンセレクトで「音楽」を選択した場合や、ALCを「OFF」に設定している場合は、録音する内容や音の大きさに合わせて、手動で録音レベルを調節して録音します。

1 本機の電源を入れる

➡ 電源を入れる (42 ページ)



2 SD モードに切り換える

➡ 動作モードについて (32 ページ)




3 録音シーンを選択する

➡ 録音シーンを選択する (81 ページ)

- ・「音楽」を選択、または ALC を「OFF」に設定している場合は手順④に進み、録音レベルの調整を行なってください。

(画面右下に数字が表示されている場合は、ALC がオフに設定されています。)

- ・「音楽」以外を選択、または ALC を「ON」に設定している場合は録音レベルの調整は不要です。手順⑤に進んでください。



4 録音レベルを調整する（録音シーンの設定が「音楽」、または ALC 設定が「OFF」の場合のみ）

以下の手順で録音レベルの調整を行なってください。

①録音ボタン（○）を押す

録音スタンバイ画面が表示されます。

- この状態ではまだ録音を行っていません。
- ヘッドホンから、録音する音声をモニターすることができます。音量は VOL (+ / -) ボタンで調整できます。



②楽器演奏などを録音する場合は、マイクに向かって実際に録音する音を鳴らす

レベルメーターが左右に振れます。レベルメーターが右に振れるほど、大きな音で集音することを表します。




レベルメーター

③◀ / ▶ボタンを押して、録音レベルを調整する

- 録音レベル表示が 0 から 30 の範囲で調整できます。録音レベルはマイク感度ごとに設定できます。

マイク感度が「高」の場合、「低」の場合とともに、録音レベル 0 の場合は無音が録音されます。




(次ページにつづく)

- LED ランプが早く点滅しない範囲で、できるだけ大きく集音する（レベルメーターが右に振れる）ように▶▶ボタンを押して録音レベルを上げてください。



録音レベルが
小さすぎる場合



- LED ランプが早く点滅した場合は、LED ランプの点滅が遅くなるところまで◀◀ボタンを押して録音レベルを少し下げてください。
- 録音レベルを 1 まで下げても LED ランプが早く点滅する場合は、マイク感度を「低」に設定してください。

録音レベルを 30 まで上げてもレベルメーターが適切な録音レベルに達しない場合は、マイク感度を「高」に設定してください。

➡ マイク感度 (163 ページ)


- 適切な録音レベルは、録音したい音が最も大きくなった場合でも、レベルメーターが右に振り切れることなく LED ランプが早い点滅にならない状態です。
- 目安としてレベルの数値が -6 あたりを指すように調整することを推奨します。LED ランプが早く点滅した時は、入力レベルが高すぎて音が歪んで録音されます。

*メニュー設定で、「録音 LED」が「OFF」に設定されている場合は、LED ランプは点灯しません。

➡ 録音 LED (182 ページ)



録音レベルが
大きすぎる場合



適切な録音レベル



5

録音ボタン (○) を押す

LED ランプが点灯し、録音を開始します。


- ・録音中は、本機をさわったり、動かしたりしないでください。接触音が録音されます。



LED ランプ



フォルダ名 /
ファイル番号



録音残時間
録音経過時間



録音一時停止中



動作状態表示が II に
変わり、録音経過時間
表示が点滅します。

録音する

- ・録音中に録音ボタン (○) を押すと、録音を一時停止します。もう一度押すと、録音を再開します。
 - ・録音中にインデックスをつけることができます。
- ➡ インデックスを付ける（106 ページ）
- ・内蔵マイクで通常録音した場合は、VOICE (V) フォルダに録音ファイルが保存されます。

6

停止ボタン (□) を押す

LED ランプが消灯し、録音を終了して基本画面に戻ります。



- ・マイク ALC を「OFF」に設定している場合、録音スタンバイ状態でメニューボタンを押すと以下の設定ができます。

マイク録音時：「マイク感度」、「Low Cut フィルタ」、「録音 EQ」

録音 EQ を設定する

録音 EQ 機能を使用することにより、低音域を強調して録音したり、中音域を強調して録音するなど、お好みの音質で録音することができます。

- ・録音 EQ はマイク録音 (VOICE (V) フォルダへの録音) の場合に設定できます。
- ・録音 EQ は録音スタンバイ状態 (録音シーンセレクトで「音楽」を選択時、またはメニューで ALC を「OFF」に設定時) でのみ設定可能です。

☞ 録音する (82 ページ)

プリセット録音 EQ について

あらかじめプリセットされている「FLAT」、「SUPER BASS」、「BASS」、「MIDDLE」、「BASS&TREBLE」、「TREBLE」、「SUPER TREBLE」の 7 種類の録音 EQ と、5 バンドの録音レベルを自由に設定できる「USER」から選択することができます。

プリセット録音 EQ の特徴は、以下のとおりです。

FLAT	SUPER BASS	BASS	MIDDLE	BASS&TREBLE	TREBLE	SUPER TREBLE
特定音域の強調をせずに録音します。	低音域をより強調して録音します。	低音域をやや強調して録音します。	中音域を強調して録音します。	低音域と高音域をやや強調して録音します。	高音域をやや強調して録音します。	高音域をより強調して録音します。

- ・「USER」の出荷時の設定は、「FLAT」と同様です。
- ・プリセットされている 7 種類の録音 EQ モードは、設定内容の変更（調整）はできません。細かい設定内容の変更を行いたい場合は、「USER」を選択してください。

☞ 録音 EQ をお好みの音質に設定する (89 ページ)

プリセット録音 EQ 設定のしかた

1 本機の電源を入れる

➡ 電源を入れる (42 ページ)



2 SD モードに切り換える

➡ 動作モードについて (32 ページ)



3 マイク ALC の設定を「OFF」に切り換える、または録音シーンセレクトで「音楽」を選択する。

➡ マイク ALC 設定 (164 ページ)

4 録音ボタン (○) を押す

録音スタンバイ画面が表示されます。




5 メニューボタンを押す

録音設定画面が表示されます。



6 VOL (+ / -) ボタンを押して「録音 EQ」を選択し、▶OKボタンを押す




7

◀◀ / ▶▶ボタンを押して録音 EQ モードを選択し、▶ボタンを押す

選択した録音 EQ に設定され、録音設定画面に戻ります。

7つのプリセット録音 EQ と、自由に設定を変更できる「USER」から選択できます。

- 「USER」を選択した場合は、「録音 EQ を好みの音質に設定する」(☞ 89 ページ)を参照の上、設定してください。



8

メニュー ボタンを押す

録音スタンバイ画面に戻ります。




- 録音 EQ の設定は、本機の電源を切る、または本機の電源を切った状態で電池の交換を行っても保存されます。ただし、電源を切らずに電池の交換を行った場合は、設定は保存されません。

録音 EQ をお好みの音質に設定する (USER 選択時のみ)

録音 EQ で「USER」を選択している場合、録音 EQ の 5 バンドの各レベルを自由に設定することができます。


1 録音 EQ 設定で「USER」を選択する ☞ プリセット録音 EQ 設定のしかた(87 ページ)

2 VOL (−) ボタンを押す 150Hz 帯が反転表示になり、選択されます。



3 ◀ / ▶ボタンを押して、変更したい周波数帯を選ぶ 選択している周波数帯が反転表示になります。


- ・「150Hz」、「500Hz」、「1kHz」、「4kHz」、「12kHz」の周波数帯の調整ができます。



4 VOL (+ / −) ボタンを押して、選択した周波数帯のレベルを調整する

– 12dB ~ 12dB (25 段階) まで、1 dB ごとに調整できます。dB の数字が大きいほど強調されます。


- ・ VOL (+) ボタンを押すとレベルが大きくなります。
- ・ VOL (−) ボタンを押すとレベルが小さくなります。
- ・ 他の周波数を変更する場合は手順③と手順④の操作を繰り返してください。
- ・ 途中で設定を中止するときは、停止ボタン (□) を押してください。手順①の画面に戻ります。



5

▶ボタンを押す

「USER」の設定を完了し、「録音設定」画面に戻ります。



6

メニュー ボタンを押す

録音スタンバイ画面に戻ります。



- ・設定途中で停止ボタン（□）を3回押すと録音スタンバイ画面に戻ります。
- ・録音EQの「USER」設定は本機の電源を切ったり、電池の交換を行ったりしても保存されます。ただし、電源を切らずに電池の交換を行った場合は、設定は保存されません。

外部機器から録音する

本機をマルチクレードルにセットした状態で、マルチクレードルに外部機器を接続すると、外部機器からの音声を本機に録音することができます。

- 1 本機をマルチクレードルにセットし、本機の電源を入れる

▶ マルチクレードルにセットする (54 ページ)


- 2 SD モードに切り換える

▶ 動作モードについて (32 ページ)



- 3 マルチクレードルの外部入力 (LINE IN) 端子と外部機器の音声出力端子 (ヘッドホン出力 / ライン出力) を付属のステレオオーディオケーブルでつなぐ

- ・機器によって出力端子の形状が、付属のステレオオーディオケーブルと異なる場合があります。その場合は別途、変換アダプター・変換ケーブルをご用意ください。



- 4 録音シーンを、音声出力先の機器に合わせて「ヘッドホン」、「ポータブル」、「コンポ」のいずれかに切り換え、▶ボタンを押す

▶ 録音シーンを選択する (81 ページ)

- ・設定した録音シーンのアイコンが画面に表示されます。
- ・録音設定メニューの「外部入力設定」でも変更することができます。

▶ 外部入力設定 (168 ページ)



5 本機の録音ボタン（○）を押す

- ・録音スタンバイ画面が表示され、入力音量にあわせてレベルメーターが左右に振れます。この画面ではまだ録音は開始されていませんので、外部機器の再生を開始し、音量を調整してください。音量の調整は、録音したい音が最も大きくなつた場合でも、PEAK（ピーク）表示されない範囲でレベルメーターが中央より右に振れるよう * 調整してください。


* レベルメーターの "-6db" 付近を推奨します。



6 もう一度、本機の録音ボタン（○）を押す

録音が開始されます。

- ・自動的に LINE (L) フォルダに録音されます。



7 外部機器の再生を停止し、本機の停止ボタン（□）を押して録音を停止する

- ・マイク ALC を「OFF」に設定している場合、録音スタンバイ状態でメニューボタンを押すと以下の設定ができます。

ライン録音時：「外部入力設定」、「自動無音分割」



自動無音分割を設定する

CD や MD プレーヤーなどからライン入力で音楽を録音するときに自動無音分割を設定すると、2 秒以上の無音部分を感知して、録音を一時停止し、1 曲目をファイル 1、2 曲目をファイル 2 というように自動的にファイルを分割して録音します。

- ・ ライン入力の MP3 録音時のみ有効です。

1 本機をマルチクレードルにセットし、本機の電源を入れる


➡ マルチクレードルにセットする (54 ページ)

2 SD モードに切り換える

➡ 動作モードについて (32 ページ)


3 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。




4 VOL (+ / -) ボタンを押して [録音設定] を選択し、▶OKボタンを押す

「録音設定」画面が表示されます。



5 VOL (+ / -) ボタンを押して [自動無音分割] を選択し、▶OKボタンを押す

「自動無音分割」設定画面が表示されます。



6 VOL (+ / -) ボタンを押して [ON] または [OFF] を選択し、▶ボタンを押す

OFF：自動無音分割を設定しません。

ON（自動停止）：

2秒の無音を検知したときに自動無音分割機能が働きます。

無音状態が2秒以上続いたときは一時停止状態で待機し、音声を感知したときに録音を再開します。

無音状態が15秒以上続いたときは録音を終了します。

ON（手動停止）：

2秒の無音を検知したときに自動無音分割機能が働きます。

無音状態が2秒以上続いたときは一時停止状態で待機し、音声を感知したときに録音を再開します。

無音状態が15秒以上続いたときも一時停止状態のまま待機し、停止ボタン(□)を押すまで録音を終了しません。

- ・自動停止はCDからライン録音する場合に効果的です。手動停止は、カセットテープからライン録音するとき、A面→B面の切換時に15秒以上の無音がある場合にも一時停止のまま待機するので、効果的に使うことができます。
- ・ライブ盤CDのようにトラック間に2秒以上の無音がない場合や、ノイズ・駆動音の激しいカセットテープからの録音では、無音を検知できないため自動無音分割機能が働かない場合があります。
- ・選択した録音シーン（ヘッドホン、ポータブル、コンポ）によっては、自動無音分割が正常に働かない場合があります。その場合はシーンを変更してお試しください。

7 メニューボタンを押してメニューを終了する

- ・自動無音分割を「ON」に設定すると、画面にRECが表示されます。



自動無音分割	
OFF	ON (自動停止)
ON (手動停止)	
+:選択	OK:決定



PLAY	2/3
V	100427W1720.MP3
00:00	13:04
E	MP3 192k
M	M1

自動無音分割表示

再生する

再生の基本操作

センテンスボタン
再生中に押すと、センテンス再生を行ないます。

AB リピートボタン
再生中に押すと、A-B リピート再生の設定を行ないます。

メニュー ボタン
再生中に押すと、再生メニューを表示します。

VOL (+/-) ボタン
再生中の音量を調整します。
+: 音量が大きくなります。
-: 音量が小さくなります。

SD リストボタン
リスト画面と SD モード画面を切り換えます。

インデックスボタン
再生中にインデックスを付けます。

再生スピード (+/-) ボタン
再生中に押すと、細かくスピードを切り換えることができます。

▶ ボタン
再生を開始します。

停止 / もどるボタン
再生を停止します。

◀ / ▶ ボタン
ファイルの早送り / 早戻しやファイルの頭出しができます。

フォルダボタン
停止中に押すと、フォルダ選択画面を表示します。

知っておくと便利です

- SD モード画面 (☞ 32 ページ) で停止中、ダイレクト選局ボタン (1 ~ 5) はタイマー フォルダ (T1 ~ T5) へのダイレクト切換ボタンとして働きます。

ファイルを再生する


本機で録音したファイルを再生します。

1 本機の電源を入れる

➡ 電源を入れる (42 ページ)


2 SD リストボタンを押して、リスト画面を表示する

- SD リストボタンを押すごとに、SD モード画面 ⇄ リスト画面が切り換わります。



3 ◀ / ▶ボタン、VOL (+ / -) ボタンを押して、再生するファイルを選択する

➡ リスト画面の操作 (39 ページ)



4 ▶ボタンを押す


基本画面に戻り、選択したファイルが再生されます。

- ファイルによっては、再生経過時間と実際の経過時間が異なる場合があります。



5 停止ボタン (□) を押す

再生を停止し、SD モード画面に戻ります。



早送りをするには

再生中、▶▶ボタンを1秒以上押し続けると早送りが始まります。早送り開始後は、指を離しても早送りは継続されます。

通常の再生に戻すには◀◀ボタンを押します。

早戻しをするには

再生中、◀◀ボタンを1秒以上押し続けると早戻しが始まります。早戻し開始後は、指を離しても早戻しは継続されます。

通常の再生に戻すには▶▶ボタンを押します。

ファイルの頭出し（ファイル送り / ファイル戻し）をするには

再生中 * または停止中に▶▶ボタンをポンと1回押すごとにファイル送りします。

◀◀ボタンをポンと1回押すごとにファイル戻しします。

* タイムスキップ設定時は、タイムスキップ機能がはたらきます。

タイムスキップ（送り / 戻し）をするには

タイムスキップ機能を設定した状態で、再生中に◀◀または▶▶にポンと1回押すごとに、設定された時間の間隔だけタイムスキップします。

◀◀ タイムスキップ（170ページ）

- ・ 設定したタイムスキップより近い位置に、ファイルの頭出し位置やインデックスマークがある場合は、その位置にタイムスキップします。
- ・ タイムスキップ設定中に、ファイル送り / 戻しするには、一度ファイルの再生を停止してから◀◀ボタンまたは▶▶ボタンをポンと一回押します。

再生に関する機能と設定

本機は、語学学習や会議録音の再生などに効果的に使える様々な機能を搭載しています。詳しくは、下記ページを参照してください。

機能	効果	設定内容
早聞き、遅聞き ➡ (99 ページ)	再生スピードを早くしたり、遅くしたりすることができます。聞き取りにくい音声は遅く、早く聞きたい場合は早くすることで、便利に使うことができます。	MP3: 50 ~ 200% WMA: 50 ~ 120%
時間指定サーチ ➡ (102 ページ)	ファイルの指定した再生位置にスキップして、再生することができます。	—
A-B リピート ➡ (100 ページ)	再生中のファイルの一部分（A 点と B 点）を指定し、繰返し聞くことができます。	—
センテンス再生 ➡ (101, 170 ページ)	再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生する機能です。音楽の短いフレーズや、語学学習などで聞き逃した場合にワンボタンで戻ることができます。	1 ~ 5 秒
タイムスキップ ➡ (97, 170 ページ)	再生中のファイルをあらかじめ設定した時間だけスキップし、再生することができます。	OFF、5 秒、10 秒、30 秒、1 分、5 分、10 分、15 分
リピートモード ➡ (169 ページ)	ファイルのリピートモードを設定することができます。	OFF、1 曲、フルダ、フルダ内ランダム、全曲、全曲ランダム
サウンド EQ ➡ (171 ページ)	お好みの音質で再生することができます。サウンド EQ はステレオイヤホンでの再生時のみ有効となります。	FLAT、BASS、POP、ROCK、JAZZ、CLEAR VOICE、USER
インデックス機能 ➡ (106 ページ)	インデックスマークをつけることで、後で聞くときに素早く頭出しができます。（ミュージック（M）/ゴミ箱（廃）では使用できません。）	—

早聞き / 遅聞き機能

語学学習や楽器演奏での聞き取りにくい箇所は再生スピードを遅く、会議の内容は早くといったように、必要に応じて再生スピードを調節して聞くことができます。音声はデジタルで自動調節され、音程が変わることなく聞くことができます。

- PCM 録音ファイルは、早聞き / 遅聞き機能は使えません。

再生スピードを遅くしたいときは、再生中に、再生スピード（-）ボタンを押す
ボタンを押すごとに再生スピードが遅くなります。

再生スピードを早くしたいときは、再生中に、再生スピード（+）ボタンを押す
ボタンを押すごとに再生スピードが早くなります。

- 早聞きは 10%ごとに、遅聞きは 5%ごとに段階的に再生スピードを切り換えることができます。



① ② ③ ④ ⑤




① ② ③ ④ ⑤




① ② ③ ④ ⑤




① ② ③ ④ ⑤




再生速度表示



MP3 192k 50%



再生速度表示



MP3 192k 200%

	標準	▶▶遅聞き	▶▶早聞き
MP3	100%	50%から 100%までは 5%ごと	100%から 200%までは 10%ごと
WMA	100%	50%から 100%までは 5%ごと	100%から 120%までは 10%ごと

A-B リピート（部分リピート）再生を行う


再生中のファイルの一部分（A点からB点まで）を指定し、繰り返し再生することができます。

1 A-B リピートを行うファイルを再生する ▶ ファイルを再生する（96 ページ）

2 A-B リピート再生の開始位置で AB リピートボタンを押す 開始位置表示が点灯します。



3 A-B リピート再生の終了位置で AB リピートボタンを押す A-B リピート再生を解除するまで繰り返し再生します。



- A-B リピート再生中に次の操作を行うと A-B リピートが解除されます。
 - もう一度 AB リピートボタンを押す
 - 停止（□）ボタンを押す
 - ▲ / ▼ ボタンを押す
- A-B リピート再生中にも、再生スピードの変更（▶ 99 ページ）をしたり、インデックス（▶ 106 ページ）をつけたり、センテンス再生（▶ 101 ページ）を行ったりすることができます。
- A 点と B 点の間隔が短すぎる場合、A-B リピートの設定ができません。
- A 点を設定後、B 点を設定しなかった場合、そのファイルの末尾が B 点になります。
- ファイルをまたいでの A-B リピートはできません。

センテンス再生を行う

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生できる機能です。音楽の短いフレーズや、重要な音声を聞き逃したときなどに便利です。

再生中にセンテンスボタンを押す

あらかじめ設定した秒数の位置に戻って再生します。

◀ センテンス再生（170 ページ）

A-Bリピート C-PASS 戻る
① ② ③ ④ ⑤


- もう一度戻して聞きたい場合は、もう一度センテンス再生ボタンを押します。
- A-B リピートを行っている場合は A-B リピート設定区間内でセンテンス再生を行います。
- 最大で、再生中ファイルの先頭まで戻りますが、ファイルをまたいで(1つ前のファイルに)戻ることはできません。

時間指定サーチを行う

ファイルの再生位置を時間指定し、指定した位置から再生することができます。


1 SD モードで停止中または再生中にメニュー ボタンを押す

- 停止中にメニュー ボタンを押した場合は手順②へ、進んでください。
- 再生中にメニュー ボタンを押した場合は手順③へ進んでください。




2 VOL (+ / -) ボタンを押して [▶再生設定] を選択し、▶OKボタンを押す

「再生設定」画面が表示されます。



3 VOL (+ / -) ボタンを押して [時間指定サー チ] を選択し、▶OKボタンを押す

「時間指定サーチ」設定画面が表示されます。




4 現時間を指定する

◀◀ / ▶▶ボタンを押して変更する時間 (H)、分
(M)、秒 (S) を選択します。

VOL(+ / -)ボタンを押すごとに数値が変更します。

00:00:00 ~ 99:59:59
時 分 秒



5**▶ボタンを押す**

指定した位置にスキップし、ファイルが再生されます。



- ・時間指定サーチは選択中のファイルでのみ行なうことができます。

MUSIC (M) フォルダの再生について

MUSIC (M) フォルダはパソコンから MP3、WMA および本機で録音した WAV ファイルを取り込んで再生するフォルダです。MUSIC (M) フォルダの中にお好みのフォルダを作成し、その中にファイルを転送して再生することもできます。


▶ 本機で音楽を聞く (205 ページ)

- ・ファイルによっては登録されたアーティスト名や曲名などが表示されないことがあります。
- ・再生中、長いファイル名はスクロール表示します。

■ MYLIST1 ~ 5 ファイルについて


- ・MUSIC フォルダには、MYLIST1 ~ 5 の 5 つのプレイリスト用ファイルと、それらを格納する MYLIST フォルダがあらかじめ用意されています。MUSIC フォルダ内の音楽ファイルを各 MYLIST に登録することで、お好きな順番で再生することができます。

▶ プレイリスト機能 (MUSIC フォルダのみ) (112 ページ)



■ MUSIC フォルダのソート（並べ替え）について

MUSIC フォルダでは、フォルダ内にあるファイルのファイル名の先頭の数字によって、昇順（小さい順）に自動で並べ替えられます。先頭の数字が「001～」、「01～」、「1～」と混在している場合は、「001～」が最も優先され、次に「01～」、「1～」の順に並べ替えられます。




フォルダスキップ機能

MUSIC (M フォルダ) 内のファイルを再生中に、再生するファイルの入っているフォルダ（アルバム）を切り替えます。


- 1 MUSIC モードでファイルを再生中にシーンボタン (♪) を押す
フォルダスキップモードになります。



- 2 ◀ / ▶ボタンを押して再生したいフォルダを選択する
ボタンを押すごとに各フォルダの先頭のファイルに切り換わります。



- 3 フォルダスキップを解除して再生する場合は、シーンボタン (♪) を押す、または▶ボタンを押す



- 停止ボタン (□) を押すと、再生を停止するとともにフォルダスキップも解除されます。
- フォルダスキップ中は、再生速度変更、A-Bリピート、メニューなどの操作はできません。
- 楽曲リスト 3000 曲を越えてのフォルダスキップはできません。

編集する

インデックスを付ける / 消去する

インデックスをつけると、再生時に頭出し操作ができるため、聞きたい位置をすばやくさがすことができます。

インデックスを付ける

- MUSIC (M) フォルダ、ゴミ箱 (廃) フォルダのファイルには、インデックスを付けることはできません。

録音中、録音一時停止中または再生中に、
インデックスを付けたい位置でインデック
スボタンを押す。

「インデックス記録中」と表示され、インデック
スが記録されます。

- インデックスを付けた後も、録音または再生は続きますので、同様の操作で別の箇所にインデックスをつけることができます。
- インデックスをつけたファイルをファイル分割するとインデックスは消去されます。
- インデックスは、最大 36 個までつけることができます。



インデックス送り / インデックス戻しをするには

インデックスを付けたファイルの再生中 *1 に▶▶ボタンをポンと 1 回押すごとに次のインデックスに送ります。◀◀ボタンをポンと 1 回押すごとに前のインデックスに戻ります。

*1 タイムスキップ設定時は、タイムスキップ機能がはたらきます。


☞ タイムスキップ（送り / 戻し）をするには（97 ページ）

☞ タイムスキップ（170 ページ）

インデックスを消去する

1 本機の電源を入れる

➡ 電源を入れる (42 ページ)



2 インデックスを消去するファイルがある

フォルダを選択する

➡ フォルダを切り換える (38 ページ)

3 ◀ / ▶ボタンを押して、インデックスを 消去するファイルを選択する



4 消去ボタンを押す

消去メニューが表示されます。




5 VOL (+、-) ボタンを押してインデック スを選択し、▶OKボタンを押す



6 ◀ / ▶ボタンを押して、[実行] を選択す る

- ・ インデックスの消去を途中でやめる場合は、[取
消] を選択してください。




7

▶OKボタンを押す

「消去実行中」と表示された後、インデックスが消去され、SD モード画面に戻ります。

- ・インデックスを消去しても音声は消去されません。
- ・ファイル内に複数のインデックスが付けられている場合であっても、インデックスを個別に消去することはできません。ファイル内のインデックスはすべて一括で消去されます。



録音したファイルを分割する

本機で録音した1つのファイルを2つに分割することにより、不要部分のカットや必要部分を抜き出すことができます。

- ・ MUSIC (M) フォルダ、ゴミ箱 (廃) フォルダのファイルは、分割できません。
- ・ ファイル分割するには、microSD カードの空き容量が必要です。
- ・ フォルダがいっぱいのときは、ファイル分割できません。

1 分割したいファイルを再生します

➡ ファイルを再生する (96 ページ)




2 分割したい場所で停止ボタン (□) を押す




3 編集ボタンを押す

「編集設定」画面が表示されます。




4 VOL (+ / -) ボタンを押して [ファイル分割] を選択し、▶ OK ボタンを押す

「ファイル分割」画面が表示されます。



5 ◀◀ / ▶▶ボタンを押して、[実行] を選択する



- ・ファイルの分割を中止する場合は、「取消」を選択してください。



6 ▶ボタンを押す


「ファイル分割 実行中」→「分割ファイル以降のファイル名を更新しています」→「ファイル分割 完了!」と表示され、ファイルが分割されます。

- ・分割中は録音 LED が点滅します。
- ・ファイル分割が完了するとフォルダ内のファイルが1つ増えます。
- ・インデックスをつけたファイルを分割すると、インデックスは消去されます。
- ・ファイル分割した際、指定した場所から前後にずれが生じる場合があります。
- ・microSD カードの空き容量がない場合や、すでに 199 ファイル録音されているフォルダでは、ファイル分割できません。



■ファイル分割のしくみと分割後のファイル名の付き方

例：001_100811A1314.MP3 ファイルを分割する。



001_100811A1314.MP3 のファイルを分割すると、002_100811A1314.MP3 のファイルが作成されます。ただし、フォルダ内に同じファイル番号のファイルが存在する場合は、分割後のファイルが優先され、もともとあったファイルのファイル番号が変更になります。

例えば、ファイル名 001_100811A1314.MP3 を分割すると 001_100811A1314.MP3 と 002_100811A1314.MP3 が作成され、フォルダ内に先に存在していた 002_100811A1008.MP3 は 003_100811A1008.MP3 にファイル番号が変更されます。

- ・分割した部分が前後のファイルで重複します。重複する時間と分割に必要なファイルの録音時間は下表の通りです。

録音モード	重複する時間	ファイル録音時間
MP3	32kbps	約 8 秒
	64kbps	約 4 秒
	128kbps	約 2 秒
	192kbps	約 1 秒以下
	320kbps	
PCM	44.1kHz	約 2 秒以上

プレイリスト機能 (MUSIC フォルダのみ)

本機にはあらかじめ MUSIC (M) フォルダ内に本機で編集できる 5 つのプレイリストファイル (MYLIST1 ~ 5.M3U) が用意されています。MUSIC フォルダ内のお好みの曲を、お好みの順番で再生することができます。

- ・プレイリストに登録できるのは、MUSIC フォルダ内のファイルのみです。
- ・MYLIST1 ~ 5 は削除することはできません。
- ・MYLIST はパソコンで編集しないでください。
- ・1 つの MYLIST につき、99 ファイルが登録できます。

プレイリスト (MYLIST) にファイルやフォルダを登録する


- 1 SD モード画面で MUSIC (M) フォルダを選択する

☞ フォルダを切り換える (38 ページ)



- 2 SD リストボタンを押してリスト画面を表示する


☞ リスト画面の操作 (39 ページ)



- 3 VOL (+ / -) ボタンを押してプレイリストへ登録したいファイルまたはフォルダを選択し、メニュー ボタンを押す
「マイリストへ追加」画面が表示されます。



- 4** ◀◀ / ▶▶ボタンを押して、登録したいプレイリスト（MYLIST1～5のいずれか）を選択し、OKボタンを押す
選択したプレイリストにファイルまたはフォルダが登録されます。



プレイリスト（MYLIST）の再生順を変更する

プレイリストに登録されているファイルの再生順を変更します。


- 1** リスト画面で MYLIST フォルダを選択し、OKボタンを押す




- 2** リスト画面で再生順を変更したいプレイリスト（MYLIST1～5.M3U）を選択し、▶ボタンを押す
☞ リスト画面の操作（39 ページ）



- 3** VOL (+ / -) ボタンを押して再生順を変更したいファイルを選択し、メニュー ボタンを押す



- 4** VOL (+ / -) ボタンを押して [曲順変更] を選択し、OKボタンを押す



- 5** VOL (+ / -) ボタンを押して選択したファイルを再生したい順番の位置に移動する
選択中のファイルのアイコンが➡に変わります。



曲順変更	2/3
↑ 01 song.mp3	
↓ 03 song.mp3	
↑ 02 song.mp3	

+:選択 OK:決定

- 6** ▶OKボタンを押す
プレイリストの再生順が変更されました。



PLAY	
MYLIST1.M3U	
↑ 01 song.mp3	
↓ 03 song.mp3	
↑ 02 song.mp3	

* FOLDER OK:PLAY

プレイリスト (MYLIST) のファイルを1件消去する

プレイリストに登録されているファイルの登録を消去します。

- ・プレイリスト内のファイルを消去しても、元となるファイルは消去されません。

- 1** リスト画面で MYLIST フォルダを選択し、
▶OKボタンを押す



PLAY	
MUSIC	
MYLIST	
ARTIST1	
ARTIST2	

* FOLDER FILE*

- 2** リスト画面で消去したいファイルが入っているプレイリスト (MYLIST1 ~ 5.M3U) を選択し、▶OKボタンを押す
➡ リスト画面の操作 (39 ページ)



PLAY	
MYLIST	
MYLIST1.M3U	
MYLIST2.M3U	
MYLIST3.M3U	

* FOLDER FILE*


- 3** VOL (+ / -) ボタンを押して消去したいファイルを選択し、メニュー ボタンを押す
・ここではファイル 03 を消去します。



PLAY	2/3
↑ 01 song.mp3	
↓ 03 song.mp3	
↑ 02 song.mp3	

* FOLDER OK:PLAY


- 4 VOL (+ / -) ボタンを押して [消去] を選択し、▶OKボタンを押す



- 5 ◀◀ / ▶▶ボタンを押して [実行] を選択し、
▶OKボタンを押す

選択したファイルがプレイリストから消去されます。

- ファイル 03 が消去され、MYLIST には 01、02 のファイルのみ登録されています。



プレイリスト (MYLIST) のファイルを全件消去する


プレイリストに登録されている全てのファイルの登録を消去します。

- プレイリスト内のファイルを消去しても、元となるファイルは消去されません。


- 1 リスト画面で MYLIST フォルダを選択し、
▶OKボタンを押す




- 2 リスト画面で全件消去したいプレイリスト (MYLIST1 ~ 5.M3U) を選択し、▶OKボタンを押す



3 メニューボタンを押す



4 VOL (+ / −) ボタンを押して [一括消去] を選択し、▶OKボタンを押す



5 ◀◀ / ▶▶ボタンを押して [実行] を選択し、
▶OKボタンを押す
プレイリスト内の全てのファイルがプレイリスト
から消去され、“No File”と表示されます。



本機でファイルの名前を変更する

本機に録音済みのファイルやパソコンから取り込んだファイルの名前を、お好みのファイル名に変更することができます。


- ・入力可能な文字数は英数字で 60 文字、ひらがな、カタカナで 30 文字です。
- ・ファイルの拡張子およびファイル番号は変更することができません。

▶ 録音したファイルの名前について (35 ページ)

ファイル名変更の手順

1 本機の電源を入れる

▶ 電源を入れる (42 ページ)



2 SD モード画面を表示する

- ・リスト画面が表示されている場合は SD リストボタンを押して SD モード画面に切り換えてください。





3 編集ボタンを押す



4 VOL (+ / -) ボタンを押して [ファイル名変更] を選択し、▶OKボタンを押す

リスト画面が表示されます。




- 5** ◀◀ / ▶▶ボタン、VOL (+ / -) ボタンで変更したいファイルを選択し、▶OKボタンを押す



ファイル名変更画面が表示されます。





- 6** ファイル名を変更し、▶OKボタンを押す
・ 文字入力の方法については「文字入力のしかた」(☞ 119 ページ) を参照してください。




- 7** 変更したファイル名に間違いがないことを確認し、◀◀ / ▶▶ボタンで [実行] を選択して▶OKボタンを押す
・ ファイル名の変更を中止するときは、[取消]を選択して▶OKボタンを押してください。手順**5**の画面に戻ります。



- 8** ▶OKボタンを押す
手順**5**の画面に戻ります。
・ 引き続き、他のファイルのファイル名を変更する場合は、手順**5**から操作を行ってください。



- 9** 編集ボタンを押す
ファイル名変更を終了して、SDモード画面に戻ります。



文字入力のしかた

■文字入力時の各ボタンの役割について

文字入力は、本機の操作ボタンを使って行ないます。

- ・ 60 文字を超えて入力することはできません。(英数字のみ使用時)
- ・ 30 文字を超えて入力することはできません。(ひらがな、カタカナのみ使用時)
- ・ ファイル名が無い場合や、スペースのみのファイル名には変更できません。
- ・ ファイル番号を変更することはできません。

▶ 録音したファイルの名前について (35 ページ)

- 一度変更したファイル名は元に戻すことができません。

ボタン	役割			
	ひらがな	英字	数字	カタカナ
メニュー ボタン	あいうえお あい うえ あ	スペース	1	アイウエオ アイウエオ
VOL (+) ボタン	かきくけこ	ABC abc	2	カキクケコ
消去 ボタン	さしすせそ	DEF def	3	サシスセソ
◀◀ ボタン	たちつてと つ	GHI ghi	4	タチツテト ツ
▶▶ ボタン	なにぬねの	JKL jkl	5	ナニヌネノ
編集 ボタン	はひふへほ	MNO mno	6	ハヒフヘホ
VOL (-) ボタン	まみむめも	PQRS pqrs	7	マミムメモ
フォルダ ボタン	や ゆ よ や ゆ よ	TUV tuv	8	ヤユヨ ヤユヨ
予約 ボタン	らりるれろ	WXYZ wxyz	9	ラリルレロ
AM/FM ボタン	わをんー	スペース	0	ワヲンー
SD リスト ボタン	。 。	記号 (' , ! ; スペース ? \$ スペース & () - + = # % @)	。 。	

ボタンを押すごとに、入力する文字が切り換わります。

ボタン	役割
シーンボタン (♪)	カーソルを左に移動します。
録音ボタン (○)	入力する文字の種類を切り替えます。 ひらがな→英字→数字→カタカナ→ひらがな…
停止ボタン (□)	カーソルを右に移動します。
▶ ok ボタン	入力した内容を決定します。
再生スピード (−) ボタン	選択した文字を一文字削除します
再生スピード (+) ボタン	選択した箇所に文字入力スペースを一文字追加します

■入力モードを切り換える

入力できる文字の種類は、ひらがな、英字、数字、カタカナです。

録音ボタン (○) を押す

ボタンを押すごとに「ひらがな」→「英字」→「数字」→「カタカナ」→「ひらがな」…の順で切り換わります。

- ・ 入力モードを切り換えると画面に現在の入力モードが表示されます。



入力モード

■文字を入力する

入力したい文字のボタンを押して入力します。


例: ここでは「かいぎ 01」と入力します。

- 1 録音ボタン (○) を押して入力モードを「ひらがな」に切り換える




2 VOL (+) ボタンを押して「か」を入力する

- ボタンを押すごとに文字が切り換わります。




3 停止ボタン (□) を押してカーソルを移動する


- ボタンを押すごとにカーソルが右に移動します。
- カーソルが行き過ぎたときは、シーンボタン (♪♪) を押すと左に移動します。



4 メニューボタンを押して「い」を入力する 続いて、カーソルを移動した後、VOL (+) ボタンを押して「き」を入力し、SDリストボタンを押して「。 (濁点)」を入力してください。




5 録音ボタン (○) を押して入力モードを「数字」に切り換える



6 カーソルを移動し、AM/FM ボタンを押して「0」を入力する

同様の手順で「1」を入力してください。



編集する

■不要な文字を削除する

- 1 シーンボタン（●）または停止ボタン（□）を押して、削除したい文字の位置にカーソルを合わせる



ファイル名変更
かいぎ01副1353.MP3
ファイル名を
編集して下さい
入力:[数字]
OK:決定

- 2 再生スピード（-）ボタンを押す

選択されている文字が削除されます。

・ファイルの拡張子は削除することができません。



ファイル名変更
かいぎ01副1353.MP3
ファイル名を
編集して下さい
入力:[数字]
OK:決定

■文字を挿入する

- 1 シーンボタン（●）または停止ボタン（□）を押して、文字を挿入したい位置にカーソルを合わせる



ファイル名変更
かいぎ01.MP3
ファイル名を
編集して下さい
入力:[数字]
OK:決定

- 2 再生スピード（+）ボタンを押す

選択されている位置にスペースが追加されます。



ファイル名変更
かいぎ01.MP3
ファイル名を
編集して下さい
入力:[数字]
OK:決定

タイマー機能を使う

タイマー予約の流れ



あらかじめ設定した時間に、ラジオ放送の録音やマイク録音をしたり、ラジオ放送の受信やファイルの再生をしたりすることができます。

タイマー予約設定は、録音と再生で一部手順が異なります。

タイマー予約設定の手順	録音	再生
step1 タイマー設定の準備をする 予約設定 1～20 のいずれかを選択します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
step2 タイマーの ON/OFF を設定する タイマー設定の ON/OFF を切り替えます	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
step3 繰り返し方法を設定する 繰り返し方法を、「1回」、「毎日」、「曜日指定」、「日付指定」のいずれかから選択することができます。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
step4 曜日、日付を設定する (step3 で、「曜日指定」、「日付指定」を選択した場合のみ) タイマーを動作させる曜日、日付を指定します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
step5 開始時間を設定する タイマーが作動する時間を設定します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
step6 終了時間を設定する タイマーが終了する時間を設定します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
step7 動作を設定する 「タイマー予約録音」、「タイマー予約再生」のいずれかを選択します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
step8 再生先を設定する（タイマー予約再生のみ） タイマー再生するモードを「AM」、「FM」、「ファイル再生」のいずれかから選択します。	—	<input type="radio"/>
step9 録音元を設定する（タイマー予約録音のみ） タイマー録音するモードを「AM」、「FM」、「MIC/LINE」のいずれかから選択します。	<input type="radio"/>	—
step10 録聲音質を設定する（マイク録音のみ） 録音する音質を設定します。	<input type="radio"/>	—
step11 録音先を設定する（タイマー予約録音のみ） 録音するフォルダを「T1～T20」のいずれかに設定します。	<input type="radio"/>	—
step12 出力を設定する（タイマー予約録音のみ） 録音中の音声を出力するかどうかを設定します。	<input type="radio"/>	—
step13 タイマー設定の完了 タイマー設定を確定します。（必ず完了してください。）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

タイマー予約に関する注意事項

■タイマー設定時の注意

- 本機の電源を切っている場合も、タイマー開始時刻になると電源が入り動作します。タイマー終了時刻になると電源が切れます。
- 本機を使用中（停止中は除く）にタイマー再生開始時刻になった場合、現在の動作が優先され、タイマー再生は実行されません。
- 本機を使用中（録音時は除く）にタイマー録音開始時刻になった場合、タイマー録音が優先されます。本機で録音中にタイマー録音開始時刻になった場合は、タイマー録音は実行されません（現在の録音が優先されます）。
- 本機を使用中（録音時は除く）にタイマー録音開始時刻になった場合、タイマー待機画面が表示されます。タイマー待機画面で「停止」ボタンを押すか、電源スイッチをスライドして電源を切ると、タイマー録音のキャンセルができます。
- あるタイマー録音設定（楽曲セレクト含む）の終了時刻と他のタイマー録音設定（楽曲セレクト含む）の開始時刻が同じ場合、前のタイマー録音は終了時刻まで録音されますが、後から開始するタイマー録音は先頭が約5秒前後（タイマー設定の長さやmicroSDカードの使用状況により変わる場合があります）録音されませんのでご注意ください。
- タイマー設定を完了する際、他のタイマー設定や楽曲セレクトの設定時間と重複している場合は、「** *と設定時間が重なっています」または「設定時間が重なっています。***」といったエラーが表示され、重複先の楽曲セレクトや予約番号をお知らせします。時間が重複しないように設定してください。
- 時報設定をONにしている場合は、時報設定時刻と各タイマー設定（楽曲セレクト含む）の開始時刻／終了時刻を4分以上空けて設定してください。時報設定時刻の前後4分以内に設定しようとすると、「時報設定と設定時間が重なっています」と表示され、設定が完了できません。
- 時報設定した時間の前後4分間は、タイマー設定および楽曲セレクトの設定はできません。

- ・タイマー実行時、音を鳴らす設定にした場合の音量は、step13で完了を選択した時点で設定されている音量になります。
- ・カレンダー設定が初期化された場合、全てのタイマーの実行設定はOFFになります。
- ・タイマー再生でファイル再生を設定後に、選択したファイルを消去した場合は、タイマー設定時刻になるとファイル再生の代わりにビープ音が30秒間鳴ります。

■タイマーが正常に動作しない場合

- ・タイマー録音・再生に失敗する場合、以下の要因などが考えられます。解決方法については、228ページをご参照ください。
 - カレンダーが正しく設定されていない、またはカレンダーが初期化されている
 - microSDカードの空き容量がない
 - 電池の残量がない
 - 録音先のフォルダーがいっぱいになっている
 - 本機にmicroSDカードが入っていない
 - タイマー開始時刻にパソコンに接続中だった
- ・上記のような理由により、タイマーが正常に動作しなかった場合は、予約設定画面で動作しなかったタイマー設定の番号の先頭に（×）が表示されます。
繰り返しの設定が「1回」、「日付指定」の場合は、再度設定を行うことで（×）が消えます。
繰り返しの設定が「毎日」、「曜日指定」の場合は、次回のタイマーが正常に動作すれば、自動的に（×）アイコンが消えます。



■予約設定画面の見方

予約ボタンを押すと、予約設定の一覧が表示されます。



- ① 予約番号
- ② OFF: タイマーを実行しない
ON: タイマーを実行する
- ③ REC: タイマー予約録音
PLAY: タイマー予約再生
- ④ 開始時刻
(カレンダーの設定により24時間表示
またはAM/PM表示が異なります)

- ・開始時刻や終了時刻を設定する場合、AM（午前）とPM（午後）を間違えないようにご注意ください。

夜の12時に予約録音をする場合、開始時刻は「AM12:00」に設定してください。

タイマー予約を設定する

タイマー予約録音 / 再生の設定をします。

- ・ 設定は、20 件まで本機に登録することができます。
- ・ 設定前に電池の残量が充分にあることを確認し、カレンダーを設定してください。
- ・ 画面はカレンダーの設定が 24 時間表示の場合を例として説明しています。
▶ 電池の残量について（43 ページ）
▶ カレンダー（日時）を設定する（57 ページ）

step1 タイマー設定の準備をする

1 本機の電源を入れる

▶ 電源を入れる（42 ページ）

- ・ タイマー動作時に音を鳴らす場合は、VOL (+/-) ボタンで音量を調整してください。

2 予約ボタンを押す

予約設定画面が表示されます。

- ・ 予約設定画面では、予約設定の一覧が確認できます。

▶ 予約設定画面の見方（125 ページ）



予約設定		
1 OFF REC	0:00	
2 OFF REC	0:00	
3 OFF REC	0:00	
4 OFF REC	0:00	

+ :選択 OK:決定

3 VOL (+/-) ボタンを押して、予約設定 1 ~ 20 のいずれかを選択する

例：ここでは 1 を選択します。



予約設定		
1 OFF REC	0:00	
2 OFF REC	0:00	
3 OFF REC	0:00	
4 OFF REC	0:00	

+ :選択 OK:決定

4 ▶ ボタンを押す

選択した予約番号の設定画面が表示されます。

- ・ 必ず ▶ ボタンを押してください。

▶ 「step2 タイマーの ON/OFF を設定する」へ
すすむ



予約1		
設定	: OFF	
繰返し	: 1回	
開始	: 0:00	
終了	: 0:00	


+ :選択 OK:決定

step2 タイマーのON/OFFを設定する

- 1 VOL (+ / -) ボタンを押して、[設定] の項目を選択する



- 2 ▶OKボタンを押す
「設定」画面が表示されます。



- 3 VOL (+ / -) ボタンを押して、[ON] を選択する

OFF: タイマーを実行しません

ON: タイマーを実行します

- ・タイマー設定がOFFになっていると、タイマーレコード(再生)は動作しません。タイマーレコード(再生)する場合は、ONに設定してください。設定のみを行い、タイマーレコード(再生)しない場合は、OFFに設定してください。



- 4 ▶OKボタンを押す
タイマーON/OFFの設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。
・必ず▶OKボタンを押してください。
➡ 「step3 繰り返し方法を設定する」へすすむ



step3 繰り返し方法を設定をする

- 1 VOL (+ / -) ボタンを押して [繰返し] の項目を選択し、▶ボタンを押す




- 2 VOL (+、-) ボタンを押して、ご希望の 繰り返し設定を選択する

1回： 指定時刻になると一回だけ予約録音(再生)します

毎日： 指定時刻になると毎日予約録音(再生)します

曜日指定：指定した曜日の指定時刻に予約録音(再生)します

日付指定：指定した日付の指定時刻に予約録音(再生)します



3

▶ **OK**ボタンを押す

繰返し方法の設定を完了します。

- 必ず▶ **OK**ボタンを押してください。

②で〔1回〕または〔毎日〕を選択した場合は、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

◀ 「step5 開始時間を設定する」へすすむ

②で〔曜日指定〕を選択した場合は、曜日指定画面が表示されます。

◀ 「step4 曜日、日付を設定する」へすすむ

②で〔日付指定〕を選択した場合は、日付指定画面が表示されます。

◀ 「step4 曜日、日付を設定する」へすすむ



予約1
設定 : ON
繰返し : 1回
開始 : 0:00
終了 : 0:00
*: 選択 OK: 決定

step4 曜日、日付を設定をする(Step3で〔曜日指定〕、〔日付指定〕を選択した場合のみ)

■ [曜日指定]を選択した場合

1

VOL (+ / -) ボタン、◀ / ▶ボタンを押してご希望の曜日を選択する



曜日指定
<input type="checkbox"/> 日
<input type="checkbox"/> 月
<input type="checkbox"/> 火
<input type="checkbox"/> 水
<input type="checkbox"/> 木
<input type="checkbox"/> 金
<input type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金
<input checked="" type="checkbox"/> 土
<input checked="" type="checkbox"/> 日
<input checked="" type="checkbox"/> 月
<input checked="" type="checkbox"/> 火
<input checked="" type="checkbox"/> 水
<input checked="" type="checkbox"/> 木
<input checked="" type="checkbox"/> 金

- 3** VOL (+ / -) ボタン、◀◀ / ▶▶ボタンを押して「確定」を選択する



曜日指定	
□ 曜日	□ 木
□ 曜日	□ 金
□ 曜日	□ 土
□ 曜日	□ 日
□ 曜日	□ 火
□ 曜日	□ 水
OK:選択	OK:決定

- 4** ▶OKボタンを押す

曜日の選択を完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

☞ 「step5 開始時間を設定する」へすすむ



予約1	
設定 : ON	確認
繰返し : 月曜日	曜日指定
開始 : 0:00	終了 : 0:00
*:選択	OK:決定

- 手順③で、必ず「確定」を選んで▶OKボタンを押してください。▶OKボタンが押されていないと曜日指定が確定されず、設定が反映されません。

■ [日付指定] を選択した場合

- 1** ▶◀ / ▶▶ボタンを押して月、日を選択する



日付指定	
4月21日	
※翌月まで	予約できます
OK:選択	変更 OK:決定

- 2** VOL (+ / -) ボタンを押して、数値を変更する

・月は、現在の月および翌月のみ設定できます。



日付指定	
4月22日	
※翌月まで	予約できます
OK:選択	変更 OK:決定

3

▶ ok ボタンを押す

日付の選択を完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

◀ 「step5 開始時間を設定する」へすすむ



step5 開始時間を設定する

1

VOL (+ / -) ボタンを押して、[開始] の項目を選択する



2

▶ ok ボタンを押す

「開始時間」設定画面が表示されます。




3

VOL (+ / -) ボタン、◀ / ▶ ボタンを

押して、開始時間を設定する

- ◀ / ▶ ボタンを押すごとに“時”と“分”を移動します。
- VOL (+ / -) ボタンを押すごとに数値が変更されます。
- AM12:00 は午前 0:00、PM12:00 は正午です。



4

▶ OKボタンを押す

タイマー開始時間の設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

- 必ず▶ OKボタンを押してください。

◀ 「step6 終了時間を設定する」へすすむ



予約1	
設定 : ON	確認
繰返し: 曜日指定	
開始 : 7:30	
終了 : 0:00	
*: 選択	OK: 決定

step6 終了時間を設定する

1

VOL (+ / -) ボタンを押して、[終了] の項目を選択する



予約1	
設定 : ON	確認
繰返し: 曜日指定	
開始 : 7:30	
終了 : 0:00	
*: 選択	OK: 決定

2

▶ OKボタンを押す

「終了時間」設定画面が表示されます。




終了時間	
0:00	
*: 選択/変更	OK: 決定

3

VOL (+ / -) ボタン、◀ / ▶ボタンを押して、終了時間を設定する

- ◀ / ▶ボタンを押すごとに“時”と“分”を移動します。
- VOL (+ / -) ボタンを押すごとに数値が変更されます。
- AM12:00 は午前 0:00、PM12:00 は正午です。
- 開始時刻から終了時刻までの設定可能時間は 12 時間です。



終了時間	
8:00	
*: 選択/変更	OK: 決定

4

▶ ok ボタンを押す

タイマー終了時間の設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

- 必ず▶ ok ボタンを押してください。

▶ 「step7 動作を設定する」へすすむ



予約1
設定 : ON
繰返し : 曜日指定
開始 : 7:30
終了 : 8:30
*: 選択 OK: 決定

step7 動作を設定する

1

VOL (+ / -) ボタンを押して [動作] の項目を選択し、▶ ok ボタンを押す



予約1
繰返し : 曜日指定
開始 : 7:30
終了 : 8:30
動作 : 録音
*: 選択 OK: 決定

2

VOL (+ / -) ボタンを押して、再生または録音を選択する

再生 : タイマー設定時刻になると、自動的に AM/FM 放送の受信およびファイルの再生を開始します。

録音 : タイマー設定時刻になると、自動的に録音を開始します。



動作
再生
録音
*: 選択 OK: 決定

3

▶ **ok** ボタンを押す

タイマー動作の設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

- 必ず▶ **ok** ボタンを押してください。

②で【再生】を選択した場合は

▶ 「step8 再生先を設定する」へすすむ

②で【録音】を選択した場合は

▶ 「step9 録音元を設定する」へすすむ



予約1	
繰返し:	曜日指定
開始:	7:30
終了:	8:30
動作:	再生
+ :選択	OK:決定

予約1	
繰返し:	曜日指定
開始:	7:30
終了:	8:30
動作:	録音
+ :選択	OK:決定

step8 再生先を設定する (step7で【再生】を選択した場合のみ)

■再生先を選択する

1

VOL (+ / -) ボタンを押して、【再生先】の項目を選択し、▶ **ok** ボタンを押す



予約1	
開始:	7:30
終了:	8:30
動作:	再生
再生先:	AM CH00
+ :選択	OK:決定

2

VOL (+ / -) ボタンを押して、再生先を選択する

AM: AM 放送を受信します

FM: FM 放送を受信します

ファイル再生: 選択したファイルを再生します。



再生先	
AM	
FM	
ファイル再生	
+ :選択	OK:決定

3

▶ OKボタンを押す

・必ず▶ OKボタンを押してください。

②で [AM] または [FM] を選択した場合は、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

☛ 「放送局を選択する」へすすむ

②で [ファイル再生] を選択した場合は、リスト画面が表示されます。

☛ 「再生するファイルを選択する」へすすむ



メニューボタン
OKボタン
消去ボタン
リストボタン
音量ボタン
音量ボタン
リストボタン

予約1
開始 : 7:30
終了 : 8:30
動作 : 再生
再生先: AM CH00
+: 選択 OK:決定

再生先
VOICE
→ 100425V2012.WAV
→ XRS120.MP3
→ 100426V1353.MP3
+: 選択 OK:決定

■放送局を選択する ([AM] または [FM] を選択した場合のみ)

1

VOL (+ / -) ボタンを押して、受信したい放送局がプリセットされているチャンネル (CH) または周波数 (AM: kHz, FM: MHz) に移動する



メニューボタン
OKボタン
消去ボタン
リストボタン
音量ボタン
音量ボタン
リストボタン


チャンネル
予約1
終了 : 8:30
動作 : 再生
再生先: AM CH00
522kHz
+: 選択 OK:決定

周波数
予約1
終了 : 8:30
動作 : 再生
再生先: AM CH00
522kHz
+: 選択 OK:決定


2

▶ **OK** ボタンを押す

- ①でチャンネルを選択した場合は「プリセット設定」画面が表示されます。



- ①で周波数を選択した場合は「周波数設定」画面が表示されます。



3

VOL (+ / -) ボタンを押して、受信したいラジオ放送のチャンネル (CH) または周波数 (AM: kHz, FM: MHz) を選択する

- ボタンを押すごとにチャンネル (CH) または周波数 (AM: kHz, FM: MHz) が切り換わります。



4

▶ **OK** ボタンを押す

- 再生先の放送局の設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

- 必ず▶ **OK** ボタンを押してください。

◀ 「step12 タイマー設定の完了」へすすむ



- AM 放送をタイマー予約録音する場合は、あらかじめ録音する放送局がよく受信できることを確認し、その状態から本機（あるいはクレードルのループアンテナ）を動かさないでください。
- FM 放送をタイマー予約録音する場合は、ヘッドホン端子にステレオイヤホン（付属）を接続したままにしておいてください。ステレオイヤホンがアンテナの役目をするため、ステレオイヤホンを接続していない状態では、タイマー作動時に FM 放送を受信できません。（ただし、マルチクレードルを使用する場合は、ステレオイヤホンを接続する必要はありません。マルチクレードルの FM アンテナで受信状態を調整してください。）

■再生するファイルを選択する（[ファイル再生] を選択した場合のみ）

- 1** **◀◀ / ▶▶ボタン、VOL (+ / -) ボタンを押して、再生したい音声ファイルが格納されているフォルダから再生したいファイルを選択する**

リスト画面の操作（39 ページ）

- ゴミ箱（RECYCLE）フォルダのファイルは選択できません。
- 選択したファイルが削除された場合、指定時刻に BEEP 音が鳴ります。
- リピートモードが OFF に設定されている場合、ファイルを一回再生して停止します。タイマー設定時間中にタイマー指定した時間より短いファイルを繰返し再生したい場合は、リピートモードを OFF 以外に設定してください。





2

▶ ok ボタンを押す

再生するファイルの設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

- 必ず▶ ok ボタンを押してください。

◀ 「step13 タイマー設定の完了」へすすむ



MUSIC フォルダ
のファイルを
選択した場合

step9 録音元を設定する (step7で「録音」を選択した場合のみ)

■録音元を選択する

1

VOL (+ / -) ボタンを押して、[録音元]
の項目を選択し、▶ ok ボタンを押す



2 VOL (+ / -) ボタンを押して、録音元を選択する

AM: AM 放送を録音します

FM: FM 放送を録音します

MIC/LINE: マイク録音やライン録音*をします

* ライン録音はマルチクレードル接続時のみ



録音元	
AM	OK
FM	OK
MIC/LINE	OK
※LINEはクレードル時	OK
*:選択	OK:決定

3 OKボタンを押す

録音元の設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

- ・必ず▶ボタンを押してください。
- ②で〔AM〕または〔FM〕を選択した場合は
☞「放送局を選択する」へすすむ
- ②で〔MIC/LINE〕を選択した場合は
☞「step10 録音音質を設定する」へすすむ



予約1	
動作	:録音
録音元:	AM CH00
	52kHz
録音先:	T1
*:選択	OK:決定

予約1	
動作	:録音
録音元:	MIC/LINE
音質	:MP3 192k
録音先:	T1
*:選択	OK:決定

■放送局を選択する (〔AM〕または〔FM〕を選択した場合のみ)

1 VOL (+ / -) ボタンを押して、録音した放送局がプリセットされているチャンネル(CH)または周波数(AM: kHz, FM: MHz)を選択する



チャンネル	
予約1	
動作	:録音
録音元:	AM CH00
	52kHz
録音先:	T1
*:選択	OK:決定

周波数

予約1	
動作	:録音
録音元:	AM CH00
	52kHz
録音先:	T1
*:選択	OK:決定


2

▶ **OK** ボタンを押す

- ①でチャンネルを選択した場合は「プリセット設定」画面が表示されます。




- ①で周波数を選択した場合は「周波数設定」画面が表示されます。



3

VOL (+ / -) ボタンを押して、録音したいラジオ放送のチャンネル (CH) または周波数 (AM: kHz, FM: MHz) を選択する

- ボタンを押すごとにチャンネル (CH) または周波数 (AM: kHz, FM: MHz) が切り換わります。



4

▶ **OK** ボタンを押す

- 録音元の放送局の設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

- 必ず▶ **OK** ボタンを押してください。

☞ 「step11 録音先を設定する」へすすむ



step10 録音音質を設定する (step9で【MIC/LINE】を選択した場合のみ)

- 1 VOL (+ / -) ボタンを押して、【音質】の項目を選択する



予約1
動作 : 録音
録音元: MIC/LINE
音質: MP3 192k
録音先: T1
+: 選択 OK: 決定

- 2 ▶OKボタンを押す
「録音モード」設定画面が表示されます。



録音モード
<192kbps 44.1kHz>
MP3 PCM
320 128 32 : 44.1
192 64
+: 選択 OK: 決定

- 3 ◀◀ / ▶▶ボタン、VOL (+ / -) ボタンを押して、録音する音質を選択する



録音モード
<192kbps 44.1kHz>
MP3 PCM
320 128 32 : 44.1
192 64
+: 選択 OK: 決定

- 4 ▶OKボタンを押す
録音音質の設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。
・必ず▶OKボタンを押してください。
☞ 「step11 録音先を設定する」へすすむ



予約1
動作 : 録音
録音元: MIC/LINE
音質: MP3 192k
録音先: T1
+: 選択 OK: 決定

step11 録音先を設定する (step7で【録音】を選択した場合のみ)

- 1 VOL (+ / -) ボタンを押して、【録音先】の項目を選択する



- 2 ボタンを押す
「録音先」設定画面が表示されます。



- 3 して、録音するフォルダ (T1～T20) を選択する

・ T1～T20以外のフォルダへ録音することはできません。



- 4 録音先となるフォルダの設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。
・ 必ず を押してください。
 「step12 出力を設定する」へすすむ




step12 出力を設定する (step7で【録音】を選択した場合のみ)

- 1 VOL (+ / -) ボタンを押して、【出力】の項目を選択する



- 2 ▶OKボタンを押す


「出力」設定画面が表示されます。



- 3 VOL (+ / -) ボタンを押して、[ON]または[OFF]を選択する

OFF: 録音中に音声を出力しません。

ON: 録音中に音声を出力します。



- 4 ▶OKボタンを押す

出力の設定が完了し、選択した予約番号の設定画面に戻ります。

・必ず▶OKボタンを押してください。

☞ 「step13 タイマー設定の完了」へすすむ



step13 タイマー設定の完了

- 1 VOL (+ / -) ボタンを押して、[完了] を選択する



- 2 ▶OKボタンを押す

予約設定画面に戻ります。

- 必ず「完了」を選択し、▶OKボタンを押してください。



- 3 予約ボタンを押す

SD モード画面またはラジオ受信画面に戻ります。


- タイマー設定が ON になっている場合は、画面に が表示されます。



スリープタイマーを使う

スリープタイマーを設定すると、設定した時間が経過した後、自動的に電源を切ることができます。


- 1 本機の電源を入れ、メニュー ボタンを押す



- 2 VOL (+ / -) ボタンを押して [共通設定] を選択し、▶ ok ボタンを押す



- 3 VOL (+ / -) ボタンを押して [スリープタイマー] を選択し、▶ ok ボタンを押す




4

◀◀ / ▶▶ボタンを押してスリープタイマーが作動するまでの時間を設定し、▶OKボタンを押す

10分～120分の間で10分単位で設定できます。
0分に設定するとスリープタイマーがOFFに設定されます。

- 一度スリープタイマー設定した後に、再度スリープタイマー設定メニューに入ると残り時間を確認できます。
- スリープタイマーが設定されると、画面に🌙が表示されます。



メニュー ボタンを押してメニューを終了する

消去する

ゴミ箱機能について

ゴミ箱機能をオンに設定すると、本機で消去したファイルはゴミ箱（廻）フォルダに移動されます。ゴミ箱（廻）フォルダの中のファイルは元に戻すことができるので、間違って消去した場合でも安心です。

お買い上げ時は、ゴミ箱機能が「ON」に設定されています。ゴミ箱機能を「OFF」に設定すると、ファイル、フォルダの消去を行なった場合、データは microSD カードから消去され、元に戻すことができません。誤消去防止のため、ゴミ箱機能を「ON」にすることをおすすめします。（☞ 186 ページ）

- ・ゴミ箱（廻）フォルダの最大ファイル数は 199 ファイルです。ゴミ箱に 199 ファイルある場合は、それ以上のファイルを削除できないため、ゴミ箱（廻）フォルダ内のファイルを元のフォルダ内に戻すか、ゴミ箱フォルダを空にしてください。
☞ ゴミ箱フォルダ内のファイルを元に戻す（149 ページ）
☞ ゴミ箱内のファイルを空にする（150 ページ）参照
- ・M フォルダのファイルは、ゴミ箱機能設定が「ON」「OFF」にかかわらず、ゴミ箱（廻）フォルダに移動しません。本機から完全に消去されます。
- ・ゴミ箱（廻）フォルダにファイルが多くたまると、動作の低下をまねくおそれがあります。定期的にゴミ箱を“空”にすることをおすすめします。
- ・ゴミ箱機能が「ON」のときにファイルを削除しても、録音残時間表示は増えません。
- ・ゴミ箱（廻）フォルダにファイルを移動すると元のフォルダに作成されたインデックスは自動的に消去されます。
- ・microSD カードをフォーマットした場合は、ゴミ箱にあるファイルもすべて消去されます。
- ・ゴミ箱（廻）フォルダ選択時に録音ボタン（○）を押すと VOICE（V）フォルダへ移動して録音を開始します。
- ・ゴミ箱機能を「OFF」にしても、ゴミ箱（廻）フォルダ内のファイルは消去されません。
- ・ゴミ箱（廻）フォルダは、リスト画面では「RECYCLE」と表示されます。
- ・microSD カードの空き容量が少ないと、ファイルをゴミ箱に移動できない場合があります。

ゴミ箱機能設定時のゴミ箱フォルダの表示について

●ファイルがない時



●ファイルがある時



- ①ゴミ箱フォルダ内のファイル番号
- ②消去前に保存されていたフォルダ
- ③消去前のファイル番号

- ・ゴミ箱内のファイルは、▶OKボタンで再生することができます。

ゴミ箱に移動したファイルのファイル名について

ゴミ箱に移動したファイルのファイル名は自動的に変更されます。

- ・本機でファイル名を変更したファイルについても、ゴミ箱に移動するとファイル名が変更されます。

例: AM フォルダの "001_100420A0594.MP3" のファイルをゴミ箱に移動した場合

002_001_100420A0594AM_MP3

- ①: ゴミ箱内のファイル番号 (本機では表示されません。パソコンでのみ表示されます。)
- ②: ゴミ箱に移動する前のファイル番号
- ③: 録音年月日
- ④: 種別 (A: AM、F: FM、V: VOICE、L: LINE)
- ⑤: 周波数 (AM/FM)、録音時分 (VOICE、LINE)
- ⑥: 録音元フォルダ (AM_、FM_、T01 ~ T20、VO_、LI_)
- ⑦: 拡張子 (MP3、WAV)

ゴミ箱フォルダ内のファイルを元に戻す

1 ゴミ箱フォルダを選択する

☞ フォルダを切り換える（38 ページ）


2 ▶◀ / ▶▶ボタンで元に戻すファイルを選択する

・ SD リスト画面から選択することもできます。


☞ リスト画面について（39 ページ）

3 消去ボタンを押す

ゴミ箱メニューが表示されます。




4 VOL (+ / -) ボタンで [1 件戻す] を選択し、OKボタンを押す。




6 ▶◀ / ▶▶ボタンで [実行] を選択して、OKボタンを押す

“ゴミ箱からファイルを戻しています ...”と表示された後、“*の末尾にファイルを戻しました”と表示されます。（*はフォルダ名が入ります）



消去する

- 7** ▶ボタンを押す
SD モード画面に戻ります。




- ゴミ箱内のファイルを元に戻した場合、ファイル名が変わり、元のフォルダの最後尾に復元されます。
- 手順**7**で“*が一杯です。ファイルを戻せません”と表示された場合は元のフォルダのファイル数が制限数に達しています。ファイルを消去して空き容量を増やしてください。
(*はフォルダ名が入ります。)


ゴミ箱内のファイルを空にする

ゴミ箱を空にすると、ゴミ箱内のファイルは完全にメモリから削除されます。元に戻すことはできないので、空にする前に必要なデータはパソコンや外部機器などに保存してください。


- 1** 149 ページの手順**3**で「ゴミ箱を空にする」を選択し、▶ボタンを押す



- 2** ◀/▶ボタンで【実行】を選択し、▶ボタンを押す。
“ゴミ箱を空にしています ...”と表示され、ゴミ箱が空になります。



- SD モード画面で停止中に消去ボタンを押して、消去メニューからゴミ箱を空にすることもできます。



1 件消去する（ファイル消去）

フォルダ内のファイルを 1 つ選んで消去することができます。

- ゴミ箱機能がオフに設定されている場合（[186 ページ](#)）、一度消去した音声などは元に戻すことができません。消去する前に、必ず録音内容を確認してください。
- 操作前に電池の残量が十分にあることを確認してください。

1 本機の電源を入れる

電源を入れる（42 ページ）



2 消去したいファイルのあるフォルダを選択する



フォルダを切り換える（38 ページ）

3 ボタンを押して、消去するファイルを選択します




4 消去ボタンを押す

- 消去メニューが表示されます。



- 5** VOL (+ / -) ボタンを押して [ファイル] を選択し、▶OKボタンを押す



- 6** ◀◀ / ▶▶ボタンを押して [実行] を選択し、▶OKボタンを押す

・消去を中止する場合は、[取消] を選択してください。


●ゴミ箱機能がオンに設定されている場合

「消去実行中」の表示後、「ゴミ箱に移しました」と表示され、ファイルがゴミ箱に移動します。

もう一度▶OKボタンを押すと、SD モード画面に戻ります。

●ゴミ箱機能がオフに設定されている場合

「消去実行中」の表示後、ファイルが消去され SD モード画面に戻ります。




全件消去する（フォルダ消去）

フォルダ内の全ファイルを一括して消去することができます。

- ・ゴミ箱機能がオフに設定されている場合（ 186 ページ）、一度消去した音声などは元に戻すことができません。消去する前に、必ず録音内容を確認してください。
- ・操作前に電池の残量が十分にあることを確認してください。

1 本機の電源を入れる

 電源を入れる（42 ページ）




2 全件消去したいフォルダを選択する

 フォルダを切り換える（38 ページ）



4 消去ボタンを押す


消去メニューが表示されます。



5 VOL (+ / -) ボタンを押して「[フォルダ]」

を選択し、▶ボタンを押す

全件消去画面が表示されます。



消去する

6

- ◀ / ▶ボタンを押して〔実行〕を選択し、
▶OKボタンを押す

- 消去を中止する場合は、〔取消〕を選択してください。

●ゴミ箱機能がオンに設定されている場合

「消去実行中」の表示後、「ゴミ箱に移しました」と表示され、ファイルがゴミ箱に移動します。

もう一度▶OKボタンを押すと、SDモード画面に戻ります。

●ゴミ箱機能がオフに設定されている場合

「消去実行中」の表示後、ファイルが消去されSDモード画面に戻ります。



メニューボード

OK

✖

◀

▶

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

2 メニューボタンを押す
メニュー項目が表示されます。



■ 録音設定	
■ 録音モード	▼
■ マイク感度	▼
■ マイクALC設定	▼
■ 指向性切替	▼
+;選択	OK;決定

3 VOL (+ / -) ボタンを押して [共通設定] を選択し、▶OKボタンを押す



■ 共通設定	
■ BEEP音設定	▼
■ 録音LED	▼
■ カレンダー設定	▼
■ 時報設定	▼
+;選択	OK;決定

4 VOL (+ / -) ボタンを押して [フォーマット] を選択し、▶OKボタンを押す



■ 共通設定	
■ パックライト	▼
■ コントラスト	▼
■ アン箱機能	▼
■ フォーマット	▼
+;選択	OK;決定

5◀/▶ボタンを押して [実行] を選択し、▶OKボタンを押す

フォーマット実行中⇒フォーマット完了！と表示され、microSDカード内の全データを消去します。

- ・ 消去を実行しないときは「取消」を選択し、▶OKボタンを押します。
- ・ 消去実行中は、取り消しはできません。
- ・ フォーマット中に microSD カードや電池を抜かないでください。



■ フォーマット	
microSDカードを	▼
フォーマットします	▼
取消	▼
+;選択	OK;決定

メニュー ボタンを押してメニューを終了する

消去する

メニューについて


メニュー操作のしかた

メニュー画面で本機の設定を変更したり、本機の機能を使うことができます。


ここでは、基本的なメニュー設定の操作について説明します。

例：録音モードを変更する場合


- 1 本機の電源を入れ、SDリストボタンを押してSDモードに切り替え、メニューボタンを押す
メニュー項目が表示されます。



- 2 メニュー項目を選択する
VOL (+/-) ボタンを押してメニュー項目を選択し、▶okボタンを押します。
ここでは [録音設定] を選びます。



- 3 設定項目を選択する
VOL (+/-) ボタンを押して設定項目を選択し、▶okボタンを押します。
ここでは [録音モード] を選びます。



- 4 設定内容を変更する
設定する内容は、設定項目により異なります。
ここでは◀◀ / ▶▶ボタン、VOL (+/-) ボタンを押して「MP3:192kbps」を選択し、▶okボタンを押します。



- 5 メニューボタンを押す
メニュー操作を終了します。
これで設定は完了です。



メニュー一覧

■停止中メニュー

SD モード画面で停止中、またはラジオ受信中にメニューボタンを押す

※設定内容の太字はお買い上げ時（工場出荷時）の設定です。

【メニュー項目】

【設定項目】

【設定内容】

【参照ページ】

■ 録音設定	録音モード	PCM: 44.1kHz MP3: 320/192/128/64/32kbps	163 ページ
	マイク感度	高 / 低	163 ページ
	マイク ALC 設定	OFF/ON	164 ページ
	指向性切替	STEREO/STEREO WIDE	165 ページ
	Low Cut フィルタ	OFF/ON	166 ページ
	録音ピークリミッター	OFF/ON	166 ページ
	セルフタイマー録音	OFF/5 秒 /10 秒 /30 秒	166 ページ
	VAS 設定	OFF/ON	167 ページ
	外部入力設定 *	ヘッドホン出力 / ライン出力: ポータブル / ライン出力: コンポ	168 ページ
	自動無音分割 *	OFF/ON (自動停止) /ON (手動停止)	93 ページ


* マルチクレードル接続時のみ有効です。

※設定内容の**太字**はお買い上げ時（工場出荷時）の設定です。

【メニュー項目】




【設定項目】



【設定内容】

【参照ページ】

■ ラジオ設定



※設定内容の**太字**はお買い上げ時（工場出荷時）の設定です。

【メニュー項目】

【設定項目】

【設定内容】

【参照ページ】

 共通設定	BEEP 音設定	OFF / 音声ガイド / 警告音 (音量設定 ^{※1} : 音量大 / 音量中 / 音量小)	182 ページ
	録音 LED	OFF / ON	182 ページ
	カレンダー設定	年 / 月 / 日 / 24h または AM/PM / 時 / 分 ^{※2}	57 ページ
	時報設定	設定 : OFF/ON 受信先 : FM/AM 、CH、周波数 受信時間 : 0 時 ～23 時 完了	183 ページ
	オートパワーオフ	OFF (0) ~ 15 分	185 ページ
	スリープタイマー	OFF (0) ~ 120 分	145 ページ
	バックライト	OFF / ON (30 秒)	185 ページ
	コントラスト	(淡) 1 ~ 5 ~ 10 (濃)	186 ページ
	ゴミ箱機能	OFF / ON	186 ページ
	フォーマット	取消 / 実行	154 ページ
	メニュー初期化	取消 / 実行	186 ページ
	バージョン	バージョンの表示	186 ページ

※1 音声ガイドまたは警告音設定時のみ音量が設定できます。

※2 お買い上げ時（工場出荷時）は 2010 年 4 月 1 日 24H 0 時 00 分に設定されています。

■再生中メニュー

再生中にメニュー ボタンを押す

【ボタン操作】

メニュー ボタン

【設定項目】

時間指定サーチ

【設定内容】

現時間 : 00:00:00
総時間 : 00:00:00

【参照ページ】

102 ページ

リピート設定

OFF / 1 曲 / フォルダ /
フォルダ内ランダム /
全曲 / 全曲ランダム

169 ページ

センテンス再生

1 秒 ~ 3 秒 ~ 5 秒

170 ページ

タイムスキップ

OFF / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 /
1 分 / 5 分 / 10 分 / 15 分

170 ページ

サウンド EQ

FLAT / BASS / POP / ROCK / JAZZ /
CLEAR VOICE / USER

171 ページ

■消去メニュー

停止中に消去 ボタンを押す

【ボタン操作】

消去 ボタン

【設定項目】

ファイル

【設定内容】

取消 / 実行

【参照ページ】

151 ページ

フォルダ

取消 / 実行

153 ページ

インデックス

取消 / 実行

107 ページ

ゴミ箱を空にする

取消 / 実行

150 ページ

■ゴミ箱メニュー

ゴミ箱 フォルダで 消去 ボタンを押す

【ボタン操作】

消去 ボタン

【設定項目】

一件戻す

【設定内容】

取消 / 実行

【参照ページ】

149 ページ

ゴミ箱を空にする

取消 / 実行

150 ページ

■プレイリスト編集メニュー

プレイリスト（MYLIST）内をリスト表示中にメニューボタンを押す

【ボタン操作】

メニューボタン

【設定項目】

- 曲順変更
- 消去
- 一括消去

【設定内容】

- 取消 / 実行
- 取消 / 実行

【参照ページ】

- 113 ページ
- 114 ページ
- 115 ページ

■プリセット編集メニュー

ラジオモードで編集ボタンを押す

【ボタン操作】

編集ボタン

【設定項目】

- 取消
- 登録
- 削除
- プリセット初期化

【設定内容】

- 取消 / 実行

【参照ページ】

- 68 ページ
- 68 ページ
- 70 ページ
- 71 ページ

■録音シーンセレクト編集メニュー

録音シーンセレクト画面で編集ボタンを押す

【ボタン操作】

編集ボタン

【設定項目】

- 録音モード
- マイク感度
- ALC 設定
- 指向性切替
- LowCut
- 録音ピークリミッタ
- セルフタイマー録音
- VAS 設定
- 外部入力設定
- 自動無音分割
- 登録

【参照ページ】

- 173 ページ

■録音スタンバイ中メニュー

録音スタンバイ中にメニューボタンを押す

【ボタン操作】

●マイク録音時



●ライン録音時 *



* マルチクレードル接続時のみ有効です。

録音に関するメニュー設定（録音設定）

録音モード

マイク録音およびライン録音時の音質を変更することができます。目的に応じて最適な音質をお選びいただけます。



録音モード

PCM	44.1kHz	高音質録音
MP3	320kbps	↑
	192kbps	
	128kbps	標準音質
MP3	64kbps	↓
	32kbps	長時間録音

- PCMは音声データをすべて非圧縮で記録し、MP3は圧縮して記録します。音質を高めるとデータサイズは大きくなり録音できる時間はそれだけ短くなります。音質を優先するか、録音時間を優先するかを考え、目的に合った録音モードをお選びください。



➡ 録音モードと録音可能時間 (232 ページ)

- 選んだ録音モードが画面に表示されます。

マイク感度

録音状況に応じて、マイクの感度を切り換えることができます。

録音した音声が小さい場合や大きすぎる場合は、マイク感度を切り換えて調整してください。



マイク感度表示

高：録音した音声が小さすぎる場合は高に設定してください。

低：録音した音声が大きすぎる場合は低に設定してください。

- マイク感度の設定を切り換えると画面のアイコンが変わります。



マイク感度	STEREO	STEREO WIDE
高	↑↑	↑↑
低	↑↑	↑↑

- マイク感度は、マイク録音時のみ有効になります。

マイク ALC 設定

会議や人の声を録音するときはマイク ALC（オートレベルコントロール）を ON に、楽器演奏や自然の音など、手動で録音レベルを調整して録音するときはマイク ALC を OFF に設定してください。

マイク ALC 設定	ON	OFF
特長	大きい音は少し小さく、小さい音は少し大きく録音します。音割れや歪みを抑え、聞き取りに適した音声録音を行います。	音の大小をそのまま録音し、原音に忠実な音声録音を行います。
主な使用場面	会議や商談、講演やインタビューなど	楽器演奏など



- マイク ALC 設定を「OFF」に設定すると、マイク感度のアイコンの右側に現在の録音レベルが表示されます。「ON」に設定されているときは何も表示されません。
- マイク ALC は、マイク録音時ののみ有効になります。

マイク ALC を「OFF」に設定した状態で録音すると、録音スタンバイ画面が表示され、録音レベルの手動調整ができます。

➡ 録音レベルの調整のしかた (83 ページ)

マイク ALC を「OFF」に設定すると、録音スタンバイ状態で以下の設定ができます。

マイク録音時：「マイク感度」、「Low Cut フィルタ」、「録音 EQ」
ライン録音時：「外部入力設定」、「自動無音分割」

指向性切替

本機は、マイクの指向性を録音シーンに合わせて、切り換えて使用することができます。

	ステレオ	ステレオワイド
マイクタイプ	無指向性マイク	無指向性マイク
ステレオワイド機能	OFF	ON
特長	全方向にバランスよく録音できます。	ステレオ感を強調して録音できます。
使用用途	・口述録音 ・少人数での会議	・対談、インタビュー


- マイク指向性の設定を切り換えると画面のアイコンが変わります。



Low Cut フィルタ

録音時に低い周波数の音を減衰させ、クリアな音を録音します。会議録音で気になる空調設備の音などを低減したい時に効果的です。

Low Cut フィルタ表示




OFF: LowCut フィルタを設定しない
ON: LowCut フィルタを設定する

- Low Cut フィルタを「ON」に設定すると画面にアイコンが表示されます。

録音ピークリミッター

突然の過大入力を自動で調整し、音の歪みを抑えて録音することができます。

- マイク ALC の設定が「OFF」のときのみ有効です。



OFF: 録音ピークリミッターを設定しない
ON: 録音ピークリミッターを設定する

セルフタイマー録音


本機のマイク録音時、録音ボタン（○）を押してから録音を開始するまでの時間を好みで設定できます。楽器の練習等、録音までの準備を一定時間必要とする録音に最適です。



- OFF: セルフタイマーを設定しません。
5秒: 録音ボタン（○）を押した 5 秒後に録音を開始します。
10秒: 録音ボタン（○）を押した 10 秒後に録音を開始します。
30秒: 録音ボタン（○）を押した 30 秒後に録音を開始します。

- 録音ボタン（○）を押すと、セルフタイマー待機画面が表示され、設定した時間のカウントダウンが始まります。録音 LED の設定が「ON」に設定されているときは、LED ランプが点滅します。

- 録音シーンセレクトで音楽を選択している場合、または ALC が「OFF」に設定されている場合は、「録音スタンバイモード」になります。録音レベルを調整した後（83 ページ）、再度録音ボタン（○）を押してください。セルフタイマー待機画面で、設定時間のカウントダウンが始まります。設定した時間が経過すると、録音を開始します。



- 一度セルフタイマー録音を開始すると、セルフタイマーの設定を「OFF」にするか、メニューの初期化を行うまで、設定は保存されます。
- メニュー初期化（186 ページ）**
- カウントダウン中に停止ボタン（□）を押すと、セルフタイマー録音をキャンセルできます。キャンセルした場合は、もう一度録音ボタン（○）を押すとカウントダウンが始まります。

VAS 設定

VAS（音声起動録音）を「ON」に設定すると、録音状態で音声を感知したときに自動的に録音を開始し、音声が一定レベル以下になると録音が自動的に一時停止（録音待機）します。

- マイク ALC が「OFF」に設定されている場合、VAS 録音はできません。
- VAS 設定「ON」で録音中に、一時停止（録音待機）になつても、オートパワーオフ機能は働きません。ただし、VAS 録音中に録音ボタン（○）を押す（一時停止）と、通常の録音一時停止状態になります。（オートパワーオフを「ON」に設定しているときは、設定された時間の経過後に自動的に電源が切れます。）
- ライン録音時は、VAS は設定できません。
- 小さな音の場合は録音しないことがありますので、大切な録音をするときは、この機能を「OFF」に設定してください。
- Low Cut フィルタを「ON」に設定すると低域の音がカットされるため、正しく録音されない場合があります。そのような場合は、Low Cut フィルタを「OFF」に設定してください。

VAS 設定	
OFF	
ON	
※マイクALC設定ONのみ有効です	
左:選択	右:決定

OFF :
VAS をオフにします。
ON :
VAS をオンにします。


- VAS を「ON」に設定すると、画面にアイコンが表示されます。



- 録音ボタン（○）を押すと、音声を感知すると自動的に録音が始まります。音声を感知できない場合は、一時停止（録音待機）になり、経過時間と VAS 表示が点滅し、一時停止状態になります。
- 停止ボタン（□）を押すと録音停止状態になります。

■音声感知レベルの調整


VAS 設定 ON で録音中に◀◀ / ▶▶ボタンを押すと、音声感知レベルを調整できます。



- 1 ~ 5 段階に調整できます。（お買い上げ時は 3 に設定されています。）
- 数値が高くなるほど小さな音を感知して録音を開始しますが、雑音の多い場所では、録音が一時停止しない場合があります。

外部入力設定

マルチクレードルの外部入力（LINE IN）端子に接続する機器を選択します。



ヘッドホン出力：

外部機器のヘッドホン出力端子などと接続する場合の設定です。

ライン出力：ポータブル：

ポータブル機器のライン出力端子などと接続する場合の設定です。


ライン出力：コンポ：

コンポ、AV アンプなどのライン出力端子と接続する場合の設定です。

再生に関するメニュー設定（再生設定）

リピート設定

ファイルをリピート再生（繰り返し再生）することができます。1ファイルを何度も繰り返したり、フォルダ内のファイルを順に再生したり、ランダムに再生したり、いろいろなリピート再生を選択することができます。



OFF:

リピート再生をオフにします。

1曲:

選択中のファイルを繰り返し再生します。

フォルダ:

フォルダ内のすべてのファイルを繰り返し再生します。（フォルダをまたがっての再生はできません）

フォルダ内ランダム:

フォルダ内のすべてのファイルを順不同に並べ換えて繰り返し再生します。（フォルダをまたがっての再生はできません）

全曲:

MUSIC フォルダ内のすべてのファイルを繰り返し再生します。

全曲ランダム:

MUSIC フォルダ内にあるすべてのフォルダ内のファイルを順不同に並べ換えて繰り返し再生します。

- リピートを設定すると画面にアイコンが表示されます。

リピート表示



- 1曲
- フォルダ
- フォルダ内ランダム
- 全曲
- 全曲ランダム

ファイルを再生すると、設定されているリピートモードで再生を開始します。

- リピート再生を中止するときは、リピートモードの設定で「OFF」を選択してください。
- 全曲、全曲ランダムで認識する曲数は最大 3000 曲です。

センテンス再生

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生できる機能です。音楽の短いフレーズや、重要な音声を聞き逃したときなどに便利です。



1秒～5秒の範囲で1秒単位で設定できます。

➡ センテンス再生を行う（101ページ）

タイムスキップ

再生中のファイルをあらかじめ設定した時間だけスキップして再生することができます。

短いフレーズを繰り返したり、再生位置をすばやく移動させたりする時に便利です。



スキップ間隔は、OFF、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分から選択できます。OFFを選択すると、タイムスキップ機能はたらきません。

➡ タイムスキップ（送り／戻し）するには（97ページ）

サウンド EQ

サウンド EQ を設定することにより、お好みの音質で音楽をお楽しみいただけます。

- ・ サウンド EQ は、ステレオヘッドホン再生時のみ有効となります。

■サウンド EQ モードを選択する

あらかじめプリセットされている「FLAT」、「BASS」、「POP」、「ROCK」、「JAZZ」、「CLEAR VOICE」の 6 種類のサウンド EQ モードと、5 バンドのサウンドレベルを自由に設定できる「USER」から選択することができます。プリセットサウンドの特徴は、以下のとおりです。

FLAT	BASS	POP	ROCK	JAZZ	CLEAR VOICE
「サウンド EQ」機能を使わず、原音のまま再生します。	低音域を強調します。	高音域をより強調します。	低音域と高音域をやや強調します。	中音域を強調します。	雑音を軽減し、音声を聞きやすくします。

- ・ 「USER」の出荷時の設定は、「FLAT」と同様です。
- ・ プリセットされている 6 種類のサウンド EQ モードは、設定内容の変更（調整）はできません。
- ・ 細かい設定内容の変更を行いたい場合は、「USER」を選択してください。

☞ サウンド EQ をお好みの音質に設定する（172 ページ）

- 設定したサウンド EQ モードが画面に表示されます。

EQモード表示




■サウンド EQをお好みの音質に設定する（USER選択時のみ）

サウンド EQで「USER」を選択している場合、サウンド EQ の 5 バンドの各レベルを自由に設定することができます。

1 サウンド EQ 設定で USER を選択する

2 VOL（-）ボタンを押す


150Hz 帯が黒色バー表示になり、選択されます。



3 ▲ / ▼ボタンを押して変更したい周波数帯を選ぶ

選択している周波数帯が黒色バー表示になります。

- 「150Hz」、「500Hz」、「1kHz」、「4kHz」、「12kHz」の周波数帯の調整ができます。



4 VOL (+ / -) ボタンを押して、選択した周波数帯のレベルを調整する

-6dB ~ 6dB (13段階)まで、1dBごとに調整できます。dBの数字が大きいほど強調されます。

- VOL (+) ボタンを押すとレベルが大きくなります。
- VOL (-) ボタンを押すとレベルが小さくなります。
- 他の周波数を変更する場合は手順**3**と手順**4**の操作を繰り返してください。
- 途中で設定を中止するときは、停止ボタン(□)を押してください。手順**1**の画面に戻ります。

5 ▶ボタンを押す

メニュー ボタンを押してメニューを終了する

録音シーンセレクトの設定内容を変更する

本機にあらかじめプリセットされている録音シーンの設定をお好みで編集することができます。

設定が変更できる項目と、本機にあらかじめプリセットされている設定は、以下の通りです。

項目	マイク録音用の設定			ライン録音用の設定		
	口述	会議・講義	音楽	ヘッドホン	ポータブル	コンポ
録音モード	MP3: 64kbps	MP3: 192kbps	PCM: 44.1kHz	MP3: 192kbps	MP3: 192kbps	MP3: 192kbps
マイク感度	低	高	高	高	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
指向性切替	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO	STEREO
LowCut フィルタ	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
外部入力設定	HP: ヘッドホン	HP: ヘッドホン	HP: ヘッドホン	HP: ヘッドホン	PO: ポータブル	CO: コンポ
自動無音分割	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

録音シーンの設定内容を変更する

本機にプリセットされている録音シーンの設定を変更します。変更した設定は、そのまま保存されます。

1 本機の電源を入れ、SD モードに切り換える

- ➡ 電源を入れる（42 ページ）
- ➡ 動作モードについて（32 ページ）

2 シーンボタン（）を押す

現在、選択されている録音シーンが表示されます。

3 ▶◀ / ▶▶ボタンを押して設定を変更したい録音シーンを選択する

- ここでは「口述」を選択しています。




4 編集ボタンを押す

録音シーン設定画面が表示されます。



5 VOL (+ / -) ボタンを押して設定を変更する項目を選択する

- ここでは「録音モード」を選択しています。



6 ok ボタンを押す

選択した項目の設定画面が表示されます。




7 設定を変更する

手順⑤で選択した項目によって設定の方法がそれぞれ異なりますので、設定内容については、以下のページを参照してください。

- ➡ 録音モード（163 ページ）
- ➡ マイク感度（163 ページ）
- ➡ ALC 設定（164 ページ）
- ➡ 指向性切替（165 ページ）
- ➡ LowCut フィルタ（166 ページ）
- ➡ 録音ピークリミッター（166 ページ）
- ➡ セルフタイマー録音（166 ページ）
- ➡ VAS 設定（167 ページ）
- ➡ 外部入力設定（168 ページ）
- ➡ 自動無音分割（93 ページ）

続けて、他の項目の設定を変更する場合は、手順⑤～⑦を繰り返してください。

8 VOL (+ / -) ボタンを押して [登録] を選択し、▶OKボタンを押す



設定変更した内容が、録音シーンに上書きされ、録音シーンセレクト画面に戻ります。

- 必ず、[登録] を選択し、▶OKボタンを押してください。変更した設定が反映されません。
- 登録の操作を行わず、設定の途中で停止ボタン(□)を押した場合は、「設定した内容で登録しますか?」と表示されます。◀◀ / ▶▶ボタンを押して「はい/いいえ」を選択してください。

はい：変更した内容を登録します。
いいえ：変更した内容を登録しません。

シーンボタン (♪♪) を押して基本画面に戻る

録音シーンの設定内容を元に戻す

変更した録音シーンの設定をお買い上げ時の状態に戻す（初期化）ことができます。

1 本機の電源を入れ、SD モードに切り換える

- 電源を入れる（42 ページ）
- 動作モードについて（32 ページ）

2 シーンボタン (♪♪) を長押し（2 秒以上）する


「設定初期化」画面が表示されます。

3 □ / ▶▶ボタン、VOL (+ / -) ボタンを押して設定を元に戻したい録音シーンを選択し、▶OKボタンを押す



- すべての録音シーンの設定を元に戻したい場合は、[ALL] を選択してください。

4 □ / ▶▶ボタンを押して [実行] を選択し、▶OKボタンを押す



選択した録音シーンの設定が元に戻り（初期化）、基本画面に戻ります。

ラジオに関するメニュー設定（ラジオ設定）

オートプリセット

現在、本機で聞くことのできる電波の強い放送局を受信して、メニュー設定「エリアバンド」の「ユーザー」にプリセットします。

お使いになる地域を設定する（61ページ）

- オートプリセットを使うと、プリセットできたチャンネルを◀◀ / ▶▶で選局できます。



AM: AM 放送局をオートプリセットします。

FM: FM 放送局をオートプリセットします。

AM または FM を選択し、▶ボタンを押すと、“オートプリセット中”と表示され、周波数の下限から自動的に選局が始まり、受信した放送局が自動的にプリセットされます。


- 登録できる放送局は 20 局です。周波数の上限に達するとオートプリセットを終了し、チャンネル 1 に登録された放送局を受信します。

- 電波が弱く、受信状態が悪い場合は、オートプリセットができない場合があります。
- 周囲に妨害電波がある場合は、妨害電波を受信してプリセットすることがあります。故障ではありません。
- 本機をケーブルにセットした状態で AM 放送を受信した場合、妨害電波を受信して停止しやすくなりますので、ケーブルにセットしない状態で実行してください。
- オートプリセットを実行すると、エリアバンドの設定は自動的に [ユーザ] に切り換わります。

出力設定

FM 放送受信時に、ヘッドホンを接続している時も音声をスピーカーから出力することができます。

FM 放送受信時はヘッドホンがアンテナの役目をするため、ヘッドホンを本機に接続しておかなければなりません。通常、ヘッドホンを接続するとヘッドホンからのみ音声が output されますが、「スピーカー固定」に設定するとヘッドホンを接続した状態でもスピーカーから音声を出力することができます。



自動切換：

ヘッドホン接続時は、スピーカーから音声を出力しません。

スピーカー固定：

ヘッドホン接続時も、スピーカーから音声を出力します。

- 「スピーカー固定」は、ラジオ放送受信時のみ有効です。ファイル再生時はヘッドホンを接続すると、スピーカーから音声は出力されません。

FM モード

FM放送受信時、受信状態によって雑音で聞こえにくい場合は、モノラルに切り換えると聞きやすくなる場合があります。



ステレオ：ステレオで受信します。

モノラル：常にモノラルになります。

楽曲セレクト

FMラジオ放送を録音時に楽曲部分を抽出し、インデックスをつけたりファイル分割したりすることができます。

- 楽曲セレクトは、本機をマルチクレードルに接続しAC動作モードでのみはたらきます。設定完了後は必ず、本機をマルチクレードルにセットし、ACアダプタを接続してAC動作モードにしてください。
- 録音したファイルには音楽の開始位置と終了位置に自動的にインデックスが付加されます。
- 楽曲抽出の設定を分割に設定すると、録音ファイルされたファイルの音楽部分のみを抽出して個別のファイルを作成し、音楽以外の部分は自動的に削除されます。(ゴミ箱にも保存されません)
- 楽曲を最大50曲まで抽出することができます。
- FMラジオ録音中に抽出できる最大数(50曲)を超えてても録音は継続します。
- 楽曲部分からDJなどの音声を完全に取り除くことは出来ません。
- 楽曲によっては、曲中の一部を音声と判別してしまう場合があります。
- 番組によっては楽曲を正しく抽出できない場合があります。

1 本機の電源を入れる

■ 電源を入れる (42 ページ)

- microSD カードの空き容量を確認して下さい。
- ラジオ設定メニューの「FM モード」を「ステレオ」に設定してください。モノラルでは楽曲を正しく抽出することができません。

■ FM モード (177 ページ)

2 メニューボタンを押す

3 VOL (+ / -) ボタンを押して [ラジオ設定] を選択し、▶ ok ボタンを押す

4 VOL (+ / -) ボタンを押して [楽曲セレクト] を選択し、▶ ok ボタンを押す

楽曲セレクト設定画面が表示されます。

5 VOL (+ / -) ボタンを押して設定する項目を選択し、▶ ok ボタンを押す



選択した項目の設定画面に移ります。各項目の設定方法は 178 ページ～181 ページを参照ください。

■ 楽曲セレクト機能の ON/OFF の設定

- ① VOL (+ / -) ボタンを押して [ON] または [OFF] を選択する



OFF: 楽曲セレクトを実行しません。

ON: 楽曲セレクトを実行します。

- ② ▶ ok ボタンを押す

■ 繰返しの設定

- ① VOL (+ / -) ボタンを押して [1 回]、[毎日]、[曜日指定]、[日付指定] を選択する



1 回 : 指定時刻に一回だけ予約録音します。

毎日 : 指定時刻に毎日予約録音します

曜日指定 : 指定した曜日の指定時刻に録音します。

日付指定 : 指定した日付の指定時刻に録音します。

- ② ▶ ok ボタンを押す

■ 曜日の設定（繰り返しの設定で「曜日指定」を選択した場合のみ）

- ① VOL (+ / -) ボタン、◀◀ / ▶▶ボタンを押して希望の曜日を選択し、▶okボタンを押す

■ 曜日指定	
<input type="checkbox"/> 日	□ 木
<input type="checkbox"/> 月	□ 金
<input type="checkbox"/> 火	□ 土
<input checked="" type="checkbox"/> 水	□ 确定
◀:選択 □:変更	

- ・曜日は複数指定できます。
- ・チェックを取り消す時はもう一度▶okボタンを押します。

- ② VOL (+ / -) ボタン、◀◀ / ▶▶ボタンを押して[確定]を選択し、▶okボタンを押す

■ 曜日指定	
<input type="checkbox"/> 日	□ 木
<input type="checkbox"/> 月	□ 金
<input type="checkbox"/> 火	□ 土
<input checked="" type="checkbox"/> 水	□ 確定
◀:選択 □:決定	

■ 日付の設定（繰り返しの設定で「日付指定」を選択した場合のみ）

- ① ▶◀ / ▶▶ボタンを押して「月」、「日」を選択する
 ② VOL (+ / -) ボタンを押して数字を変更する
 ・月は翌月まで選択することができます。

■ 日付指定	
4月27日	
※翌月まで予約できます	
◀:選択/変更 □:決定	

- ③ ▶okボタンを押す

■ 開始時間の設定

- ① ▶◀ / ▶▶ボタンを押して開始時間の「時」：「分」を選択する
 ② VOL (+ / -) ボタンを押して数値を変更する

■ 開始時間	
10:00	
◀:選択/変更 □:決定	

- ・AM12:00は午前0:00、PM12:00は正午です。

③ ▶okボタンを押す

■ 終了時間の設定

- ① ▶◀ / ▶▶ボタンを押して終了時間の「時」：「分」を選択する
 ② VOL (+ / -) ボタンを押して数値を変更する

■ 終了時間	
10:00	
◀:選択/変更 □:決定	

- ・AM12:00は午前0:00、PM12:00は正午です。
- ・開始時間から終了時間までの設定可能時間は最大12時間です。

③ ▶okボタンを押す

■受信先の設定

●放送局の設定


- ① VOL (+ / -) ボタンを押して受信したい FM 放送局のプリセットチャンネルまたは周波数を選択する



② ► ok ボタンを押す

●放送局種別の設定

- ① VOL (+ / -) ボタンを押して [民放受信] または [NHK 受信] を選択する




民放受信：放送局の設定で民放（NHK 以外の民間放送局）を受信する場合に選択します。

NHK 受信：放送局の設定で NHK の放送局を受信する場合に選択します。

② ► ok ボタンを押す

■楽曲抽出の設定

- ① VOL (+ / -) ボタンを押して [インデックス] または [分割] を選択する



インデックス：

自動分割を行なわず、インデックスのみを付けます。


分割：

録音後に自動分割を行い、音楽以外の内容を削除します。

② ► ok ボタンを押す

■出力の設定

- ① VOL (+ / -) ボタンを押して [ON] または [OFF] を選択する




ON：録音時に本機から音声を出力します。

OFF：録音時に本機から音声を出力しません。

② ► ok ボタンを押す

■設定の完了


- ① VOL (+/-) ボタンを押して [完了] を選択する



必ず [完了] を選択し、確定してください。

- ② ▶ボタンを押す

- 登録した楽曲セレクトの設定内容が確定し、メッセージが表示された後「**ラジオ設定**」画面に戻ります。



- ③ メニューボタンを押す

- 基本画面に戻ります。楽曲セレクト設定が ON になっている場合は、画面にアイコン (REC) が表示されます。

楽曲セレクト表示



- ④ 本機をマルチクレードルにセットする

■マルチクレードルにセットする (54 ページ)

- 設定後は必ず本機をマルチクレードルにセットしてください。
- マルチクレードルは AC アダプターで動作させてください。

ご注意

- 設定後は必ず本機をマルチクレードルにセットしてください。楽曲セレクトの開始時間になんでも本機がマルチクレードルにセットされていない場合は、録音が開始されません。
- 録音中は、本機をマルチクレードルから取り外さないでください。本機をマルチクレードルから取り外すと録音が中止されます。
- 楽曲抽出の設定が分割に設定されている場合、録音中に microSD カードの残量が少なくなった場合、録音終了後に自動分割は行なわれません。
- 楽曲抽出の設定が分割に設定されている場合、自動分割実行後のファイル数がファイル数制限を越える場合は、録音終了後に自動分割は行なわれません。

その他のメニュー設定（共通設定）

BEEP 音設定

ボタン操作時の BEEP 音（ピッ）や音声ガイドを設定したり、鳴らないようにしたりすることができます。



OFF:

ボタン操作時に BEEP 音を鳴らしません。


音声ガイド：

ボタン操作時に音声ガイドと BEEP 音を鳴らします。

警告音：

ボタン操作時に BEEP 音を鳴らします。

- 「音声ガイド」、「警告音」を選択した場合は、VOL (+ / -) ボタンを押してお好みの音量を選択し、▶ボタンを押してください。



録音 LED

録音時、LED ランプを点灯しないように設定することができます。



OFF:

録音時、LED ランプが点灯しません。

ON:

録音時、LED ランプが点灯します。また、操作時の反応に合わせて点灯します。

時報設定

ラジオの時報情報を受信することにより、現在時刻を自動的に補正することができます。

- ・時刻自動補正機能は、電源オフ時、マルチクレードル充電時ののみ動作します。
- ・時刻自動補正機能で補正できる範囲は、時報の±2分間です。あらかじめカレンダー設定で誤差が2分以内になるように設定してください。
- ・時報設定する前に、設定する周波数の放送が正しく聞こえることをご確認ください。ノイズが入ると、正しく時報設定ができないのでご注意ください。
- ・FMを受信させる場合は、あらかじめ本機にヘッドホンを接続しておくか、本機をマルチクレードルにセットしておいてください。受信状態が悪い場合は、正しく補正できません。感度が悪くノイズが入る場合は、ラジオ設定メニューのFMモードを「モノラル」に設定するとノイズが低減する場合があります。
- ・ラジオの受信状態が悪い場合は、誤動作防止のため、時刻自動補正機能をOFFに設定してください。
- ・録音、再生時など本機の動作中に時刻自動補正の設定時間になった場合は、補正を行いません。
- ・毎時、時報が放送されるわけではありません。また、放送局によっては時報のお知らせがない場合があります。

1 本機の電源を入れ、メニューボタンを押す

2 VOL (+ / -) ボタンを押して [共通設定] を選択し、▶_{ok}ボタンを押す

3 VOL (+ / -) ボタンを押して [時報設定] を選択し、▶_{ok}ボタンを押す

時報設定画面が表示されます。



選択した項目の設定画面に移ります。各項目の設定方法は183ページ～185ページをご参照ください。

■ 時報設定の ON/OFF の設定

①VOL (+ / -) ボタンを押して「ON」または「OFF」を選択し、▶_{ok}ボタンを押す



OFF: 時刻自動補正機能を設定しません

ON: 時刻自動補正機能を設定します

②▶_{ok}ボタンを押す

■受信先（AM/FM）の設定

時報情報を受信する受信先を AM/FM から選択します。

①「AM」または「FM」を選択する。



②▶okボタンを押す

■受信先（放送局）の設定

時報情報を受信する放送局を選択します。

①VOL (+ / -) ボタンを押して受信したい放送局のプリセットチャンネルまたは周波数を選択する




②▶okボタンを押す

■受信時間の設定

時報情報を受信する時間を設定します。

①VOL (+ / -) ボタンを押して「受信時間」を選択し、▶okボタンを押す



・AM12 時は午前 0 時、PM12 時は正午です

③▶okボタンを押す

■設定の完了

①VOL (+ / -) ボタンを押して「完了」を選択する。



必ず「完了」を選択し、確定してください。

②▶okボタンを押す

メニュー ボタンを押してメニューを終了する

- 時報設定をONに設定すると、画面にアイコン(■)が表示されます。



- 設定した時間になると、ラジオの時報情報を受信し、現在時刻が自動的に補正されます。
- 時報情報受信の成功/失敗によりアイコンの表示が変わります。


受信成功	受信失敗
OK	■

設定完了後は、本機の電源を切る

- 本機の動作中は自動補正機能が働きません。

オートパワーオフ


電源オン状態で、設定した時間、本機を使用しなかった場合、自動的に電源が切れる機能です（録音中、VAS録音で一時待機中、再生中を除く）。電源を切り忘れても自動で電源が切れるので、余分な電池の消耗を防ぎます。



- 1分単位で設定できます。
- OFFに設定するとオートパワーオフ機能ははたらきません。

バックライト

操作時の画面のバックライトの設定を変更します。



OFF: バックライトを常時消灯します。

ON (30秒) :

操作中バックライトを点灯し、操作終了から30秒後に消灯します。

- お買い上げ時は、「ON (30秒)」に設定されています。

- 「ON (30秒)」に設定している場合であっても、ラジオ受信中に録音ボタンを押すと、ノイズ対策のためバックライトはすぐに消灯します。
- 電池の残量が少ない場合は、バックライトが点灯しないことがあります。

コントラスト

画面のコントラストを調節します。
調整は10段階で設定できます。



表示調整:1 (淡) ~ 10 (濃)

ゴミ箱機能


ゴミ箱機能を無効(OFF)の状態で消去したファイルは、元に戻すことができません。通常は、誤消去防止のため有効(ON)に設定しておくことをおすすめします。



メニュー初期化

本機の設定を初期化すると、メニュー設定(カレンダー設定を除く)はお買い上げ時の状態に戻ります。

- メニューを初期化しても microSD カード内のデータは消去されません。



取消: メニュー初期化を取消し前画面に戻ります。

実行: メニューを初期化します。

バージョン

本機ファームウェアのバージョンを確認することができます。



パソコンでお使いになる前に

動作環境の確認

動作環境

本機は以下のパソコン環境で動作します。

対応機種	Windows 標準搭載パソコン
対応 OS (日本語版)	Windows 7 Windows Vista Windows XP
USB 端子	本製品接続時に 1 つ必要
その他	スピーカーまたはヘッドホンが必要 サウンド再生機能を搭載のパソコン

● Windows Media Playerについて

お使いの OS に対応した、以下のいずれかの Windows Media Player をお使いください。

Windows Media Player12	Windows 7
Windows Media Player11	Windows Vista / Windows XP
Windows Media Player10	Windows XP

※上記以外の Windows Media Player での動作保証はいたしません。

※上記は 2010 年 3 月現在での動作環境です。

最新の Windows Media Player は、以下の URL から入手してください。

<http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/default.aspx>

➡ Windows Media Player のバージョンを確認する（189 ページ）

-
- Macintosh など Windows を搭載していないパソコンや、自作パソコンでは動作保証いたしません。
 - 以下の環境での動作保証はいたしません。
 - Windows 各 OS からのアップグレード環境
 - Windows95、Windows NT、Windows98、Windows98SE、Windows2000、Windows Me
 - Windows 各 OS のデュアルブート環境
 - 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
 - ご利用の環境によっては、スタンバイ、サスPEND[※]などのモードが正常に動作しない場合があります。その場合は、本機使用時にはそれらのモードを使用しないでください。
 - Windows 7/Vista/XP をお使いの場合、管理者権限 (Administrators) のユーザにてご使用ください。

※サスPEND：

CPU、LCD、HDDなどを停止し、電力消費量を極限まで減らしている状態。スリープと異なり、CPU は停止しているが ROM への電力供給はされている状態。

■パソコン接続時のご注意

- 本機で録音した MP3 または、WAV ファイルの名前をパソコンで変更すると、元のフォルダで再生できなくなります。ファイル名規則に則ったファイル名に戻すか、MUSIC フォルダに移して再生してください。( 35 ページ)
- microSD カードのフォーマットは必ず本機側で行ってください。パソコンでフォーマットを行うと、以降の録音が正常に行われなくなることがあります。
- パソコンでフォーマットしてしまった場合は、再度本機でフォーマットしてください。( 154 ページ)
- バスパワー型 USB ハブ、または USB 延長ケーブル（付属ケーブル以外）をご使用の場合は動作保証いたしません。必ず、付属の専用 USB 接続ケーブルのみで接続してください。
- パソコンとの接続時は、本機に電池がなくても動作します。

Windows Media Player のバージョンを確認する

お使いのパソコンのメーカーと OS のバージョンにより、お客さまのパソコン表示画面と本書掲載画面とが一致しない場合があります。本書の説明で使用する画面は、Windows XP/Windows Media Player 11 となります。その他のバージョンの OS/Windows Media Player をお使いの場合は、当社サポート HP をご覧ください。

<http://jp.sanyo.com/icr/support/>

1 [スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [Windows Media Player] を選択して、Windows Media player を起動する

2 メニューバーが表示されている場合は、[ヘルプ] - [バージョン情報] をクリックする メニューバーが表示されていない場合は、手順①の Windows Media Player を起動した状態で、キーボードの [Ctrl] キーを押しながら [M] を押すとメニューバーが表示されます。



3 [バージョン] の右側に表示されている数字を確認する

一番左のケタ番号が、お使いの Windows Media Player のバージョンです。


10.XX.XX ⇒ バージョン 10

11.XX.XX ⇒ バージョン 11

12.XX.XX ⇒ バージョン 12

7.XX…、8.XX…、9.XX…と表記されているバージョンは動作保証致しません。

バージョン11



パソコンでできること

パソコンを使ってこんなことができます。

■パソコンを使って充電する

本機をパソコンに接続して、充電することができます。

■録音した音声ファイルをパソコンに保存する

本機で録音した音声ファイルをパソコンにバックアップできます。

■パソコンに保存した音声ファイルを本機に転送する

パソコンにバックアップした音声ファイルをもう一度本機に戻して聞いたり、音楽 CD や語学 CD から取り込んだ音楽ファイルを本機に転送して聞くことができます。

■音声ファイルを CD-R/RW にコピーする

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD-R/RW にコピーすることができます。

■音声ファイルを作成する（CD リッピング）

音楽 CD や語学 CD などから、本機で再生可能なファイルをパソコンで作成します。

■ microSD カードリーダー / ライターとして使用する

本機を microSD カードリーダー / ライターとして使うことができます。


パソコンに接続する / 取り外す

パソコンに接続する

1 microUSB 接続ケーブルを本機の microUSB 端子に接続する

2 電源オフの状態で、microUSB 接続ケーブルのもう一方をパソコンに接続する


- ・バスパワー型 USB ハブ、または USB 延長ケーブル（付属ケーブル以外）をご使用の場合は動作保証いたしません。必ず、付属の専用の microUSB 接続ケーブルのみで接続してください。
- ・パソコンとの接続時は、本機に電池がなくても動作します。



■パソコンに接続中の画面の表示


通信中は本機をパソコンから抜かないでください。

接続画面表示中は、本機のどのボタンやスイッチを押しても動作しません。



■初めて接続した場合

図のようなメッセージが複数回表示されるので、メッセージが消えるまでは本機を取り外さないでください。



- ・パソコンに何も表示されない場合 (210 ページ)

■自動再生画面について

Windows XP または Windows Vista、Windows 7 をお使いの場合は「自動再生」画面が表示される場合があります。

「自動再生」画面で「フォルダを開いてファイルを表示する」を選択して「OK」をクリックすると、本機のフォルダが表示されます。

また、「自動再生」画面で実行する動作の種類や表記は、お使いのパソコン環境によって変わります。



パソコンから取り外す


- 1 「タスクトレイ」の をクリックし、[USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブを安全に取り外します] をクリックする

- お使いのパソコン環境により、ドライブのアルファベット表記が異なりますが、問題はありません。



- 2 下図のメッセージが表示されたら、本機をパソコンから取り外す

- 「タスクトレイ」に が表示されない場合は、 をクリックしてください。隠れているアイコンが表示されます。それでも表示されない場合は、パソコンの電源を切り、本機を取り外してください。



パソコンまたはUSB対応ACアダプターで充電する

本機をパソコンまたはUSB対応ACアダプターに接続し、リチウムイオン充電池（付属）を充電することができます。

充電する

本機をパソコンまたはUSB対応ACアダプターに接続する

➡パソコンに接続する（191ページ）

本機の画面がPC接続中の表示であることを確認してください。

LEDランプが点灯し、充電が始まります。

- 充電中は画面の電池残量の表示が図のように切り換わります。
- 途中で充電を止めるときは、本機をパソコンまたはUSB対応ACアダプターから取り外してください。

➡パソコンから取り外す（192ページ）

- 充電が完了すると、録音LEDが消灯します。
- 充電時間は約150分です。


※充電時間は、使い切った電池を満充電する場合の目安です。電池の残量や周囲温度などによって充電時間は変化します。

充電が完了したら、本機をパソコンまたはUSB対応ACアダプターから取り外す

➡パソコンから取り外す（192ページ）



USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F) を安全に取り外します 14:45



充電中表示

-
- ・マルチクレードルを使って本機を充電することもできます。
■**マルチクレードルで充電する (55 ページ)**
 - ・画面に PC 接続中の表示が出ないときは、再度、本機をパソコンまたは USB 対応 AC アダプターに接続し直してください。
■**パソコンに接続する (191 ページ)**
 - ・以下の状態のときは充電しない場合があります。
 - パソコンが休止状態のモードになったとき
 - パソコンを再起動したとき
 - ・充電表示に  が表示されると、以下のような理由により充電できません。
 - 本機に電池が入っていない
 - 本機の温度が上がっている
(パソコンから取り外し、電源オフ状態でしばらく放置してから接続してください。)
 - ・充電中に電池があたたかくなることがあります(異常ではありません)。
 - ・満充電しても、電池の使用時間が著しく短くなったときが電池の寿命です。新しいリチウムイオン充電池(専用品)をお買い求めください。
 - ・充電中は電池カバーを必ず閉めてください。
 - ・データ転送中でも充電はできますが、使用状況によっては充電完了後の使用時間が短くなることがあります。
 - ・充電は周囲の温度が 5 ~ 35°C の環境でおこなってください。

パソコンで見る本機のフォルダ / ファイルについて

本書の中では、本機に microSD カード（本機でフォーマット済み）が入っている状態の画像を使って説明しています。この場合、画面上では「XRS120M」と表示されます。

1 本機をパソコンに接続する

➡ パソコンに接続する（191 ページ）

2 マイコンピュータを開く

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] をクリックする。または、デスクトップ上の [マイコンピュータ] をダブルクリックする。



3 XRS120M を開く

[XRS120M] をダブルクリックする。


➡ XRS120M が表示されない場合（210 ページ）



本機のフォルダが表示されます。

▶ ファイル / フォルダについて (33 ページ)

- ドライブ名について
microSD カードを本機でフォーマットを行なうと「XRS120M」と表示されます。
本機でフォーマットを行っていない microSD カードが入っている場合や本機に microSD カードが入っていない場合は、「リムーバルディスク」と表示されます。
- 本機で録音した MP3 または、WAV ファイルの名前をパソコンで変更すると、元のフォルダで再生できなくなります。ファイル名規則に沿ったファイル名に戻すか、MUSIC フォルダに移して再生してください。(▶ 35 ページ)



ファイルの管理

録音した音声ファイルをパソコンに保存する

1 本機をパソコンに接続し、マイコンピューターから XRS120M を開く

【パソコンに接続する】(191 ページ)

- マイコンピューターの開き方については (【195 ページ])

2 録音した音声ファイルが入っているフォルダを開く

【XRS120M】内の [VOICE] をダブルクリックする。

- ここでは、「VOICE」フォルダを開く例です。

【ファイル / フォルダについて】(33 ページ)



3 パソコンに保存したいファイルにマウスボインタを合わせて右クリックし、メニューから [コピー] をクリックする

コピーする準備が完了しました。

- パソコンに保存するとともにそのファイルを本機から消去する場合は [切り取り] を選んでください。



4

保存先のフォルダを開く

[スタート] メニューから [マイミュージック] をクリックする。

- ここでは [マイミュージック] に保存する例です。



5

音声ファイルを転送する

[編集] をクリックし、表示されたメニューから [貼り付け] をクリックする。

保存先のフォルダに同じ名前のファイル作成されたら保存完了です。

- 転送中は絶対に本機をパソコンから取り外さないでください。



6

本機をパソコンから取り外す

◀パソコンから取り外す (192 ページ)

パソコンに保存した音声ファイルを本機に転送する

本機からパソコンにバックアップした音声ファイルをもう一度本機に戻したり、音楽 CD や語学 CD から取り込んだファイルを本機に転送する方法について説明します。

パソコンに保存されたファイルを本機で聞くときは、MUSIC フォルダに転送してください。

1 本機をパソコンに接続する

「パソコンに接続する（191 ページ）」

2 マイ ミュージックを開く


[スタート]メニューから「マイ ミュージック」をクリックする。または、デスクトップ上の「マイ ミュージック」をダブルクリックする。

- ・マイ ミュージック以外の他の場所にファイルを保存している場合は、ファイルが保存されている場所を開いてください。



3 転送したい音声ファイルにマウスポイントを合わせて右クリックし、メニューから「[コピー]」をクリックする

コピーする準備が完了しました。



4 マイコンピュータから XRS120M を開く

・マイコンピューターの開き方については (☞ 195 ページ)

5 MUSIC フォルダを開く

[MUSIC] をダブルクリックする。



6 音声ファイルを転送する

[編集] をクリックして表示されるメニューから
[貼り付け] をクリックする。

コピーが開始され、同じ名前のファイルが作成さ
れたら転送完了です。

- ・転送中は絶対に本機をパソコンから取り外さな
いでください。



7 本機をパソコンから取り外す

☞ パソコンから取り外す (192 ページ)

知っておくと便利です

■ ファイルを TUNER_AM、TUNER_FM、VOICE、LINE フォルダーに戻す場合

- ・ファイル名規則 (☞ 35 ページ) に沿ったファ
イルのみ再生できます。ファイル名を確認し、
元のフォルダへ入れてください。ファイル名の
ファイル種別から元のフォルダを調べることが
できます。

001_100420A1418.MP3

ファイル種別

A: TUNER_AM フォルダ
F: TUNER_FM フォルダ
V: VOICE フォルダ
L: LINE フォルダ

音声ファイルを CD-R/RW にコピーする

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD-R/RW にコピーすることができます。以降の手順は、本機で録音した音声ファイルを、[マイ ドキュメント] の [マイ ミュージック] に保存した状態で説明しています。

- CD-R/RW にコピー中は、他の操作をしないでください。ノイズ混入の原因になります。

1 Windows Media Player を起動する

画面左下の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] – [Windows Media Player] をクリックして、Windows Media Player11 を起動する。


2 [書き込み] をクリックする

書き込み画面が表示されます。



3 書き込み形式（作成する CD の種類）を選択する

[書き込み] ボタンの上で右クリックし、表示されるメニューから、[オーディオ CD] または [データ CD] をクリックする。



[オーディオ CD] :

CD-DA 形式に変換して CD-R/RW にコピーします。CD-R 対応のコンポやカーオーディオなどで再生できます。

[データ CD] :

本機で録音した形式（MP3、PCM）のまま CD-R/RW にコピーします。パソコン上で再生できますが、一般的のオーディオ機器では再生できません。

- ・ オーディオ CD を選択して CD-R/RW にコピーする場合、CD の容量によって最大で以下の記録時間となります。（あくまで理論値であり、保証するものではありません）

650MB…74 分

700MB…80 分

コピーしたい音声ファイルが上記時間以上のときは、あらかじめ本機でファイル分割してください。

☛ 録音したファイルを分割する（109 ページ）

4


空の CD-R を CD-R/RW ドライブに挿入する
書き込みリストの上に、挿入した CD の情報（残り記録時間など）が表示されます。



5

[スタート]メニューから[マイミュージック]を開く


- ・マイミュージック以外の他の場所に書き込む
ファイルを保存している場合は、ファイルが保存
されている場所を開いてください。



6 CD-Rにコピーしたいファイルを Windows Media Player の [書き込みリスト] にドラッグ&ドロップして追加する

[書き込みリスト] に追加されたファイルが表示されます。

- ・ ドラッグ&ドロップとは、パソコン画面上でマウスポインタがファイルのアイコンなどに重なった状態で、マウスの左ボタンをクリックしたまま移動（ドラッグ）させ、別の場所でマウスのボタンを離す（ドロップ）操作のことです。



- ・ 書き込みリスト上でファイルの再生時間が表示されていないファイルは、書き込みエラーとなります。この場合は一度そのファイルをダブルクリックして再生してください。時間が表示されるようになります、書き込みもできるようになります。



7

書き込みを開始する

[書き込みの開始] をクリックして、CD-Rへの書き込みを開始する。



8

書き込みの完了

[完了] と表示されたら、CD-R/RWへの書き込みは完了です。

- Windows Media Player の設定によっては、自動的に CD トレイが開きます。
- 書き込みリストに追加した音声ファイルの合計時間が記録可能時間を超えた場合、Windows Media Player11 は自動的に複数の CD に分けて書き込みます。また、Windows Media Player11 は書き込み時に曲の間に 2 秒間の間隔を空けるため、合計時間が CD の長さと正確に一致していても最後の曲が収まらない可能性があります。



本機で音楽を聞く

音楽 CD や語学 CD、音楽配信サービスから音楽ファイルをパソコンに取り込み、本機に転送して再生することができます。本機で再生可能な音楽ファイルは、MP3、WMA、WAV（本機で録音したファイルのみ）ファイルです。

音楽 CD を記録する場合

Windows Media Player を使って CD から音楽ファイルを作成（リッピング）します。

- ➡ 音楽ファイルを作成する（CD リッピング）（206 ページ）

音楽配信サービスを利用する場合

WMA 形式に対応している音楽配信ホームページから音楽ファイルを購入します。

本機は PD-DRM に対応しています（DRM10 には対応していません）。

エクスプローラーで音楽ファイルを転送します。

- ➡ パソコンに保存した音声ファイルを本機に転送する（199 ページ）

Windows Media Player を使って音楽ファイルを転送します。

ご注意

- ・ Windows Media Player を使った音楽ファイルの転送方法については、弊社 Web サイトをご参照ください。
<http://jp.sanyo.com/icr/support/>
- ・ 音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き WMA ファイルは、ポータブルデバイス（本機）などへの転送が制限されている場合があります。
- ・ お客様が取得した MP3・WMA・WAV 形式ファイルは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で複製や配布をしたり、インターネットへの掲載などに使用することは固く禁じられています。
- ・ 本機およびパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、または音楽ファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

音楽ファイルを作成する（CD リッピング）

音楽 CD や語学 CD などから本機で再生可能なファイル（MP3 または WMA）を作成し、パソコンに取り込む方法について説明します。


- ・ CD から音楽ファイルを取り込み中は、他の操作をしないでください。ノイズ発生の原因となります。

1 Windows Media Player を起動する

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] – [Windows Media Player] を選択して、Windows Media Player11 を起動する。


2 Windows Media Player の設定を変更する

[取り込み] の上で右クリックして表示されるメニューから、[形式] - [mp3] をクリックする。



3 [取り込み] をクリックし、音楽 CD をパソコンの CD-R/RW ドライブに挿入する

- ・ お使いのパソコンがインターネット接続環境にある場合、自動的にインターネットから音楽 CD の曲情報を入手して表示します。インターネットに接続していない場合や、CD の種類によっては曲情報を表示しない場合もあります。



4 取り込みを開始する

パソコンに取り込みたい曲にチェックをつけて
[取り込みの開始] をクリックする。

- Windows Media Player の設定によっては、CD を挿入したとき自動的に取り込みが開始されます。



5 取り込みの完了

選択した曲がすべて [ライブラリに取り込み済み] と表示されたら、取り込みは完了です。

取り込まれたファイルは、Windows Media Player の初期設定では、マイミュージックにアーティストやアルバムごとに分かれて保存されます。



- パソコンに取り込んだ音楽ファイルを本機に転送する方法については、「パソコンに保存した音声ファイル本機に転送する」を参照してください。（199 ページ）

その他の活用方法

microSD カードリーダー / ライターとして使用する

本機は、デジタルサウンドレコーダーとしての使い方のほかに、microSD カードリーダー / ライターとしてご使用いただけます。文書や画像データを microSD カードに保存することもできます。

パソコンのデータを本機にコピーする

1 パソコンを起動する

2 本機をパソコンに接続する ➡ パソコンに接続する (191 ページ)

3 エクスプローラを起動する

[スタート] メニューをクリックし、[マイコンピュータ] の上で右クリックし、表示されたメニューから [エクスプローラ] をクリックする。



- 4 コピーするファイルが入っているフォルダを開き、コピーするファイルを選択して右クリックし、[コピー]をクリックする



- 5 [XRS120M] をクリックする




- 6 [DATA] をクリックして開く



- 7 [編集] をクリックし、メニューから [貼り付け] をクリックする

DATA に同名のファイルが作成されたら、コピー完了です。



- 8 本機をパソコンから取り外す
➡パソコンから取り外す（192 ページ）

トラブルシューティング

本機が正常に認識されているか確認する

● Windows7、Windows Vista

本機をパソコンに接続した状態で、以下の確認作業を行ってください。

[スタート]メニューの「コンピュータ」アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」を選択して「システム」画面を開きます。

[デバイスマネージャ]をクリックして (Windows Vistaをお使いの場合、ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は[続行]をクリックしてください。)[デバイスマネージャ]画面を開きます。

[ディスクドライブ]及び[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]に下図のデバイスが表示されていれば正常です。




● Windows XP

本機をパソコンに接続した状態で、以下の確認作業を行ってください。

[スタート]メニュー（またはデスクトップ上）の[マイコンピュータ]アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択して[システムのプロパティ]画面を開きます。

[ハードウェア]タブ内の[デバイスマネージャ]をクリックしてデバイスマネージャ画面を開き、[ディスクドライブ]および[USB (Universal Serial Bus) コントローラ]に下図のデバイスが表示されていれば正常です。



デバイスマネージャで正しく表示されなかったら

以下の手順で確認を行ってください。

- ①起動中のアプリケーションはすべて終了させてください。
 - ②接続されている他のUSB機器（正しく動作しているマウス・キーボードは除く）はすべて取り外して、本機を単独で接続してください。
 - ③パソコンにUSB端子が複数ある場合（前面・背面など）は、別のUSB端子に本機を接続してください。
 - ④バスパワー型USBハブ（USB端子分配用周辺機器）を介して本機を接続している場合は、一旦ハブを取り外してパソコンのUSB端子に直接付属のmicroUSB接続ケーブルを使用して本機を接続してください。
- ・接続するUSBケーブルは、必ず付属のmicroUSB接続ケーブルを使用してください。

資料

エリアバンド一覧

札幌					
FM			AM		
	放送局	表示名	周波数	放送局	表示名
1	FM 北海道	AIR-G'	80.4 MHz	1	NHK 第1 札幌
2	FM ノースウェーブ	NORTH WAVE	82.5 MHz	2	NHK 第2 札幌
3	NHK FM 札幌	NHK 札幌	85.2 MHz	3	北海道放送
				4	STV ラジオ
					STV ラジオ
					1440 kHz

仙台					
FM			AM		
	放送局	表示名	周波数	放送局	表示名
1	FM 岩手	FM IWATE	76.1 MHz	1	岩手放送
2	FM 仙台	Date fm	77.1 MHz	2	NHK 第1 仙台
3	FM 青森	FM 青森	80.0 MHz	3	山形放送
4	FM 山形	BOY FM	80.4 MHz	4	秋田放送
5	ふくしま FM	ふくしま FM	81.8 MHz	5	NHK 第2 仙台
6	NHK FM 仙台	NHK 仙台	82.5 MHz	6	青森放送
7	FM 秋田	FM 秋田	82.8 MHz	7	東北放送
				8	ラジオ福島
					ラジオ福島
					1458 kHz

東京					
FM			AM		
放送局	表示名	周波数	放送局	表示名	周波数
1 Inter FM	Inter FM	76.1 MHz	1 NHK 第1東京	NHK 第1東京	594 kHz
2 FM 栃木	RADIO BERRY	76.4 MHz	2 NHK 第2東京	NHK 第2東京	693 kHz
3 bay fm	bayfm	78.0 MHz	3 山梨放送	山梨放送	765 kHz
4 NACK5	NACK5	79.5 MHz	4 TBS	TBS	954 kHz
5 TOKYO FM	TOKYO FM	80.0 MHz	5 文化放送	文化放送	1134 kHz
6 J-WAVE	J-WAVE	81.3 MHz	6 茨城放送	茨城放送	1197 kHz
7 NHK FM 東京	NHK FM 東京	82.5 MHz	7 ニッポン放送	ニッポン放送	1242 kHz
8 FM 富士	FM-FUJI	83.0 MHz	8 ラジオ日本	ラジオ日本	1422 kHz
9 FM ヨコハマ	FM ヨコハマ	84.7 MHz	9 栃木放送	栃木放送	1530 kHz
10 FM 群馬	FM GUNMA	86.3 MHz			

名古屋					
FM			AM		
放送局	表示名	周波数	放送局	表示名	周波数
1 FM 福井	FMFUKUI	76.1 MHz	1 NHK 第1名古屋	NHK 第1名古屋	729 kHz
2 FM-NIIGATA	FM-NIIGATA	77.5 MHz	2 北日本放送	KNB ラジオ	738 kHz
3 ZIP FM	ZIP-FM	77.8 MHz	3 福井放送	FBC ラジオ	864 kHz
4 FM 三重	RADIO3 FM 三重	78.9 MHz	4 NHK 第2名古屋	NHK 第2名古屋	909 kHz
5 FM PORT	FM PORT	79.0 MHz	5 CBC ラジオ	CBC ラジオ	1053 kHz
6 K-MIX	K-MIX	79.2 MHz	6 信越放送	信越放送	1098 kHz
7 RADIOi	RADIO-i	79.5 MHz	7 北陸放送	北陸放送	1107 kHz
8 FM 長野	FM NAGANO	79.7 MHz	8 新潟放送	新潟放送	1116 kHz
9 Radio 80	Radio 80	80.0 MHz	9 東海ラジオ	東海ラジオ	1332 kHz
10 FM 石川	FM ISHIKAWA	80.5 MHz	10 SBS	SBS	1404 kHz
11 FM 愛知	FM AICHI	80.7 MHz	11 岐阜放送	岐阜放送	1431 kHz
12 NHK FM 名古屋	NHK 名古屋	82.5 MHz			
13 FM とやま	FM とやま	82.7 MHz			

大阪					
FM			AM		
	放送局	表示名	周波数	放送局	表示名
1	FM COCOLO	FM CO・CO・LO	76.5 MHz	1	ラジオ関西
2	FM 滋賀	e-radio	77.0 MHz	2	NHK 第1大阪
3	FM802	FM802	80.2 MHz	3	NHK 第2大阪
4	NHK FM 京都	NHK FM 京都	82.8 MHz	4	ABC
5	FM 大阪	fm osaka	85.1 MHz	5	KBS 京都
6	NHK FM 神戸	NHK FM 神戸	86.5 MHz	6	毎日放送
7	NHK FM 大阪	NHK FM 大阪	88.1 MHz	7	ラジオ大阪
8	α -station	α -station	89.4 MHz	8	和歌山放送
9	Kiss FM	Kiss-FM	89.9 MHz		

広島					
FM			AM		
	放送局	表示名	周波数	放送局	表示名
1	FM 岡山	FM 岡山	76.8 MHz	1	NHK 第2広島
2	FM 山陰	fm-sanin	77.4 MHz	2	山口放送
3	HFM	広島 FM	78.2 MHz	3	高知放送
4	FM 香川	FM 香川	78.6 MHz	4	NHK 第1広島
5	FM 山口	FM 山口	79.2 MHz	5	南海放送
6	FM 愛媛	FM 愛媛	79.7 MHz	6	四国放送
7	FM 徳島	FM 徳島	80.7 MHz	7	中国放送
8	FM 高知	FM KOCHI	81.6 MHz	8	山陰放送
9	NHK FM 広島	NHK FM 広島	88.3 MHz	9	西日本放送
				10	山陽放送
					RSK
					1494 kHz


福岡					
FM			AM		
放送局	表示名	周波数	放送局	表示名	周波数
1 LOVE FM	LOVE FM	76.1 MHz	1 NHK 第1福岡	NHK 第1福岡	612 kHz
2 フレンズ FM	フレンズ FM	76.2 MHz	2 琉球放送	琉球放送	738 kHz
3 FM 熊本	FMK	77.4 MHz	3 ラジオ沖縄	ラジオ沖縄	864 kHz
4 FM 佐賀	FM 佐賀	77.9 MHz	4 宮崎放送	宮崎放送	936 kHz
5 CROSS FM	CROSS FM	78.7 MHz	5 NHK 第2福岡	NHK 第2福岡	1017 kHz
6 FM 長崎	fmnagasaki	79.5 MHz	6 大分放送	大分放送	1098 kHz
7 FM 鹿児島	μ FM	79.8 MHz	7 南日本放送	南日本放送	1107 kHz
8 FM 福岡	fm fukuoka	80.7 MHz	8 熊本放送	熊本放送	1197 kHz
9 FM 宮崎	JOY FM	83.2 MHz	9 長崎放送	長崎放送	1233 kHz
10 NHK FM 福岡	NHK FM 福岡	84.8 MHz	10 RKB 毎日放送	RKB 毎日	1278 kHz
11 FM 沖縄	FM Okinawa	87.3 MHz	11 九州朝日放送	九州朝日	1413 kHz
12 FM 大分	FM 大分	88.0 MHz	12 NBC ラジオ佐賀	ラジオ佐賀	1458 kHz

関連商品について

デジタルサウンドレコーダーをより便利にご使用いただくための別売品のご紹介です。

三脚穴付きクリップスタンド


KA-ICRST1



カメラ用三脚（市販品）に装着したり、クリップで楽譜スタンドに挟んだりできます。また、机上に置けばそのままスタンドとしても使えます。

USB 対応 AC アダプター

D-5V-USB2



AC 駆動が可能になります。
安全保護回路搭載で簡単充電。

- USB 対応 AC アダプターを使用して、本機でラジオ放送を受信する場合、ノイズが発生することがあります。

エラーメッセージ

本機の各操作中にエラーメッセージが表示されることがあります。
エラーメッセージの内容は、下記のとおりです。

本機の状態（機能）	エラーメッセージ	説明	参照ページ
バッテリー低下	電池切れです 電池を充電して下さい	電池切れになった場合に表示されます。	43 ページ
再生	再生するファイルがありません	フォルダ内に再生ファイルがない場合で、  ボタンを押した場合に表示されます。	96 ページ
	このファイルは可変速再生できません	PCM 録音再生時に、再生スピードの変更操作をした場合に表示されます。	99 ページ
録音	容量が一杯です	microSD カードに空き容量がない時に録音した場合に表示されます。	232 ページ
	ファイルが一杯です	各フォルダの録音可能なファイル数を超えて録音した場合に表示されます。	34 ページ 36 ページ
編集（インデックス）	インデックスが一杯です	インデックスが最大数（1 ファイルあたり 36）を超えた場合に表示されます。	106 ページ
	インデックス記録できません	録音中または再生中に連続してインデックスをつけようとした時に表示されます。	106 ページ
編集（ファイル分割）	このフォルダにこれ以上のファイルを作成できません	フォルダ内に再生可能なファイル数が最大である状態で、ファイル分割操作をした場合に表示されます。	109 ページ
	ファイル分割に必要な空き容量が足りません	ファイル分割するために必要な microSD カードの空き容量がない場合に表示されます。	109 ページ

本機の状態（機能）	エラーメッセージ	説明	参照ページ
編集（ファイル分割）	録音時間が短いので分割できません	ファイル分割可能な録音時間よりも短いファイルを分割操作した場合に表示されます。	109 ページ
	現在の停止位置ではファイルを分割できません	ファイル分割できない位置で分割操作した場合に表示されます。	109 ページ
編集（ファイル名変更）	ファイル名が長すぎます	ファイルの名前が全角（漢字やひらがななど）で 32 文字 / 半角で 64 文字を超えるファイルを選択した場合に表示されます。	117 ページ
	このファイル名には変更できません	ファイル名を削除およびスペースだけのファイル名に変更した場合に表示されます。	117 ページ
編集（全般）	MUSIC フォルダでは編集できません	MUSIC ファイルを選択時にファイル分割操作をした場合に表示されます。	36 ページ 109 ページ
リスト表示	再生するファイルがありません	フォルダ内に本機で再生できるファイルがない場合に表示されます。	39 ページ
ゴミ箱	ゴミ箱フォルダでは編集できません	ゴミ箱フォルダ内のファイルを選択時にファイル分割操作をした場合に表示されます。	37 ページ 109 ページ
	ゴミ箱が一杯です 空にして下さい	ゴミ箱設定「ON」で、ゴミ箱フォルダ内のファイルが最大（199）まである状態でファイルを削除し、これ以上ゴミ箱へ移せない場合に表示されます。	151 ページ 153 ページ
	*が一杯です ファイルを戻せません	ゴミ箱からファイルを戻した際に、戻し先のフォルダに録音可能な最大数のファイルが存在している場合に表示されます。（*は戻し先のフォルダ名）	149 ページ
	ファイルをゴミ箱に移せません 空にして下さい	microSD カードに空容量がないため、ファイル削除やフォルダ削除ができない場合に表示されます。	147 ページ

本機の状態（機能）	エラーメッセージ	説明	参照ページ
microSD カード関連	フォーマット出来ませんでした	microSD カードが壊れている場合などにフォーマットを実行した場合に表示されます。	154 ページ
	microSD カードが正しく認識しません 再挿入下さい	microSD カードの挿入で認識に失敗した場合や、microSD カードが壊れている場合などに表示されます。	48 ページ
	microSD カード書き込み速度が遅いです	PCM 録音時などに録音の書き込みが正しくできない状態が発生した際に表示されます。	49 ページ
ラジオ	プリセットモードでチャンネル選択し削除して下さい	周波数選択モードでプリセット削除を実行したときに表示されます。	70 ページ
プレイリスト編集	このプレイリストにこれ以上ファイルを登録できません	1 つのプレイリスト (MYLIST) に 100 ファイル目を登録しようとした場合に表示されます。	112 ページ
	MUSIC フォルダ以外ではプレイリスト操作できません	MUSIC (M) フォルダ以外のフォルダ内のファイルを選択して、プレイリスト (MYLIST) に登録しようとした場合に表示されます。	112 ページ
	全てのファイルをプレイリストへ追加できませんでした	1 つのプレイリスト (MYLIST) に 100 ファイル以上のファイルを登録しようとした場合に表示されます。	112 ページ
	ファイルがない為プレイリスト操作できません	プレイリストに登録されている元のファイルが削除されている場合に表示されます。	112 ページ
	プレイリストファイルは選択できません	リスト表示中にプレイリストファイルを選択してメニュー ボタンを押したときに表示されます。	112 ページ

本機の状態（機能）	エラーメッセージ	説明	参照ページ
プレイリスト編集	プレイリストファイル 再生中は フォルダスキップ できません	プレイリスト（P1～P5）再生中に、フォルダスキップしようとしたときに表示されます。	105 ページ
	ファイル名を 更新しています。	ファイルやフォルダの削除中に電源が切れた場合、次回、電源を入れた時やmicroSDカードにアクセスした際、ファイル名を更新するときに表示されます。	147 ページ
	MYLIST以外の プレイリストファイルは 編集できません	パソコンなどで作成したプレイリストを編集しようとした場合に表示されます。	112 ページ
	MYLIST以外の プレイリスト内の ファイルは 削除できません	パソコンなどで作成したプレイリストのファイルを削除しようとした場合に表示されます。	112 ページ
全曲モード	全曲モードの 再生範囲外の ファイルです 選択できません (最大 3000 曲)	全曲リピート／ランダム設定中に 3000 曲以上のファイルを選択した場合に表示されます。	169 ページ
	全曲モードの 再生範囲外です 設定できません	ファイルの無いフォルダ選択後に全曲以外のリピート設定から全曲リピート／ランダム設定に変更した時に表示。	169 ページ
	空き容量がない為 楽曲リストを作成 できません 不要なファイルを 削除してください	microSDカードのメモリ容量が一杯で、楽曲情報管理ファイルが作成できない場合に表示されます。	169 ページ

本機の状態（機能）	エラーメッセージ	説明	参照ページ
タイマー（予約設定）	設定時間が重なっています No * *… 時報設定 楽曲セレクト	他のタイマーおよび時報、楽曲セレクトの設定時間と重なっている場合に表示されます。	123 ページ
タイマー（時報設定）	タイマー設定と設定時間が重なっています No * *…	時報設定を完了した時にタイマーの設定時間と重なっている場合に表示されます。	183 ページ
	楽曲セレクトと設定時間が重なっています	楽曲セレクトの設定時間と重なっている場合に表示されます。	183 ページ
	タイマー設定と楽曲セレクトの設定時間が重なっています No * *…	タイマー 及び 楽曲セレクトの設定時間と重なっている場合に表示されます。	183 ページ
タイマー（楽曲セレクト）	タイマー設定と設定時間が重なっています No * *…	楽曲セレクトの設定を完了した時にタイマーの設定時間と重なっている場合に表示されます。	179 ページ
	時報設定と設定時間が重なっています	時報の設定時間と重なっているときに重なっている場合に表示されます。	179 ページ
	タイマー設定と時報設定の設定時間が重なっています No * *…	タイマーおよび時報の設定時間と重なっている場合に表示されます。	179 ページ

本機の状態（機能）	エラーメッセージ	説明	参照ページ
タイマー (楽曲セレクト)	ファイルが 一杯です 自動分割 できません	楽曲セレクトで ファイル数がフォルダ上限数(199 ファイル)を超えるためにファイルを分割できない場合に表示されます。 (楽曲抽出設定の「分割」選択時)	179 ページ
	容量が 一杯です 自動分割 できません	楽曲セレクトで microSD カードの残り容量が不足しているためにファイルを分割できない場合に表示されます。 (楽曲抽出設定の「分割」選択時)	179 ページ
タイマー（共通）	開始時間と 終了時間が 同じです 確認して下さい	タイマー予約 及び楽曲セレクトの設定を完了した時に 開始時間と終了時間が同じ場合に表示されます。	123 ページ
	設定時間は 最大 12 時間です 開始 / 終了時間を 確認して下さい	タイマー予約 及び楽曲セレクトの設定を完了した時に 12 時間を超える時間を設定している場合に表示されます。	123 ページ
	設定できない 日時です 確認して下さい	「繰返し→日付指定」で現日時設定から不可能な日時設定を行なおうとした時に表示。	123 ページ
	タイマー動作が 実行できません でした	タイマー動作時に microSD カードが挿入されていない / 録音中などタイマー失敗した場合に表示されます。	123 ページ
	曜日を選択して 下さい	「繰返し→曜日指定」で指定せずに確定しようとした時に表示。	123 ページ

故障かな？と思ったら

販売店にご相談になる前に、下記をお確かめください。
直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

本機が動作しない

原 因	電池が正しく入っていないか、電池切れである
解 決 方 法	電池が正しく入っていることを確認してください。 一度電池を完全に抜いてから、電池を正常に入れ直してください。または、充電するか新しい電池に交換してください。 41ページ「電池を入れる」参照

ボタンまたはスイッチを押しても反応しない

原 因	誤動作防止機能(ホールド機能)が設定されている
解 決 方 法	誤動作防止機能(ホールド機能)を解除してください。 47ページ「誤動作を防止する(ホールド機能)」参照

原 因	USB接続したままである
解 決 方 法	本機をパソコンから取り外してください。 192ページ「パソコンから取り外す」参照

microSD カードが認識されない

原 因	microSDカードが正しく挿入されていない
解 決 方 法	本機の電源をオフにし、再度microSDカードを挿入し直してください。

音声が聞こえない

原 因	音量が小さい
解 決 方 法	音量を調節してください。 95ページ「再生の基本操作」参照

フォルダ（VOICE、LINE、TUNER_AM、TUNER_FM、）内のファイルが再生できない

原 因	ファイル名が異なる
解 決 方 法	上記フォルダ内のファイルは、パソコンでファイル番号を削除すると元のフォルダに戻しても再生できなくなりますが、MUSIC(M) フォルダに転送すると、本機で再生できるようになります。
原 因	本機で録音したWAV形式の音声ファイルではない
解 決 方 法	本機以外で録音したWAV形式の音声ファイルの再生はできません。

MUSIC(M) フォルダ内のファイルが再生できない、または正しく再生できない

原 因	再生できるファイル形式ではない
解 決 方 法	正常に再生できるWMA形式またはMP3形式のファイルをご使用ください。
原 因	本機で録音したWAV形式の音声ファイルではない
解 決 方 法	本機以外で録音したWAV形式の音声ファイルの再生はできません。
原 因	転送先が異なる
解 決 方 法	パソコンからファイルを転送するときに、MUSIC(M) フォルダ以外のフォルダに入れても、本機で再生できません。必ずXRS120M内のMUSIC(M) フォルダ内に転送してください。 205ページ「本機で音楽を聞く」参照
原 因	本機で再生できないファイルとなっている
解 決 方 法	エンコーダー（MP3・WMA変換）ソフトを別のものに変えてファイルを作成してください。
原 因	プレイリストに書かれているファイルがMUSIC(M) フォルダ内にない
解 決 方 法	プレイリストからそのファイル名を削除するか、MUSIC(M) フォルダ内にそのファイルを転送してください。
原 因	転送方法が異なる
解 決 方 法	著作権保護されているファイルは、エクスプローラで転送しても再生できません。Windows Media Playerで転送してください。 205ページ「本機で音楽を聞く」参照
原 因	再生可能なファイル数を超える
解 決 方 法	1つのフォルダにつき最大199ファイルのみ再生可能です。サブフォルダがある場合は、サブフォルダの数だけ、再生できるファイル数が減ります。別のフォルダに保存してください。

ファイル分割ができない

原 因	microSDカードの空き容量が足りない
解 決 方 法	不要なファイルを消去してください。 151ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照
原 因	ファイルの録音時間が短すぎる
解 決 方 法	ファイル分割は録音時間の長いファイルでおこなってください。 PCM44.1…約2秒以上、MP3:320…約2秒以上、MP3:192…約2秒以上、MP3:128…約4秒以上、 MP3:64…約8秒以上、MP3:32…約16秒以上
原 因	フォルダ内の最大ファイル数(199)を超えている
解 決 方 法	不要なファイルを消去してください。 151ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照

ファイルが消去できない

原 因	ファイルの属性が読み取り専用に設定されている
解 決 方 法	本機をパソコンに接続して、ファイルの属性を変更するか、ファイルを消去してください。または、microSDカードのフォーマット(初期化)をおこなってください。
	154ページ「microSDカードを初期化する(フォーマット)」参照

PC 接続時に、XRS120M が表示されない

原 因	パソコンと本機が正しく接続されていない
解 決 方 法	microUSB接続ケーブルが本機側、パソコン側共に最後まで正しく差し込まれていることを確認の上、再度接続してください。 191ページ「パソコンに接続する」参照
原 因	Windows 98, 98SE, 2000, MeのPCおよびMacintoshに接続している
解 決 方 法	Windows 98, 98SE, 2000, Me及びMacintoshはサポートしていません。
原 因	パソコンからの電源供給が不十分
解 決 方 法	バスパワー型USBハブを利用している場合は、パソコン本体のUSB端子と本機を直接接続するか、またはセルフパワー型(電源アダプター付)のUSBハブを使用してください。または、パソコン本体に複数USB端子がある場合は、他のUSB端子に接続してください。 191ページ「パソコンに接続する」参照

原 因	ネットワークドライブが割り当てられている
解 決 方 法	ネットワークドライブが割り当てられていると、ドライブレター（ドライブ名を表すアルファベット）がぶつかり、XRS120Mが作成されないので、ネットワークドライブの割り当てを変更してから再度接続してください。 ネットワークドライブの割り当てについてはネットワーク管理者などにお聞きください。

録音した音声に音の歪み（音割れ）が発生している

原 因	マイク感度が適切でない
解 決 方 法	・マイク感度を「低」に切り換えてください。それでも音割れする場合は「LowCutフィルタ」をON、マイクALCをOFFにし、録音レベルを調整して録音してください。 163ページ「マイク感度」参照 166ページ「LowCutフィルタ」参照

録音したファイルに音とびが発生する

原 因	推奨品以外のmicroSDカードを使っている
解 決 方 法	推奨品のmicroSDカードをご使用ください。 49ページ「本機で使用可能なmicroSDカード」参照
原 因	・microSDカードを本機以外（パソコンなど）でフォーマットした ・メモリの断片化が進んでいる
解 決 方 法	microSDカードを本機でフォーマットしてください。 154ページ「microSDカードを初期化する（フォーマット）」参照

PC接続時に、本機の画面に接続アイコン表示がない

解 決 方 法	パソコンによっては、パソコンに接続した時に、本機の画面に接続アイコン表示がない場合や、パソコン側で本機が認識されない場合があります。その時は本機をパソコンより抜いて再度接続してください。
---------	---

カレンダーが正しく表示されない

解 決 方 法	日時を再設定してください。 57ページ「カレンダー(日時)を設定する」参照
---------	--

ファイルを削除したのに空き領域が増えない

原 因	ゴミ箱の設定がONになっている
解 決 方 法	ゴミ箱の中身を消去してください。 150ページ「ゴミ箱内のファイルを空にする」参照

タイマーが正常に動作しない（予約録音ができていなかった）

原 因	カレンダーが正しく設定されていない カレンダーが初期化されている
解 決 方 法	カレンダーの設定を行なってください。 57ページ「カレンダー(日時)を設定する」参照
原 因	microSDカードの空き容量がない

解 決 方 法	不要なファイルを消去してください。 151ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照 150ページ「ゴミ箱内のファイルを空にする」参照
---------	---

原 因	電池の残量がない
解 決 方 法	電池を充電してください。 43ページ「電池の残量について」参照
原 因	録音先のフォルダーがいっぱいになっている

解 決 方 法	不要なファイルを消去してください。 151ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照 録音先を変更してください。
---------	--

原 因	本機にmicroSDカードが入っていない
解 決 方 法	microSDカードを取り付けてください。 48ページ「microSDカードを取り付ける/取り外す」参照

録音するとノイズが聞こえる

原 因	録音モードやマイク感度が適切でない(マイク録音の場合)
解 決 方 法	<p>録音モードやマイク感度を切り換えてためし録音しながら、最適な録音環境に設定してください。</p> <p>163ページ「録音モード」参照</p> <p>163ページ「マイク感度」参照</p>


よくあるご質問

Q：マイク録音した音声にガサガサ雑音が入るのはなぜ？

A：マイク録音中に本機や本機を握っている手や指を動かすと、その音が録音されてしまいます。マイク録音中はできるだけ本機を動かさないようにしてください。

Q：録音内容をテープ・MDなどに保存するには？

A：オーディオケーブルを使用し、本機のヘッドホン端子と録音する外部機器（カセットレコーダーなど）の外部入力端子を接続してください。



使用するオーディオケーブル

録音する外部機器側の入力端子に合わせて、以下のオーディオケーブルをご使用ください。

外部機器側	オーディオケーブル
マイク入力	ミニプラグ:3.5φ、抵抗入り(市販品)
音声ライン入力	ミニプラグ:3.5φ、抵抗なし(付属品)

- ステレオのオーディオケーブルをご使用ください。
- ダビングする時は、事前にためし録音をし、本機で音量の調節を行ってください。
- テープレコーダーやMDプレーヤーから本機への録音も可能です。 91ページ

Q：うまく録音するコツは？

A：録音場所や周囲の状況により録音状態が異なりますので、事前に試し録音をして適切な録音モードやマイク感度を選択してください。163 ページを参考に、本機の設定を行ってください。

Q：パソコンにいったん保存した録音ファイルを、本機に再び戻したら再生できなくなりました。

A：パソコンでファイル名を変更していませんか？ファイル名を変更すると、VOICE フォルダや LINE フォルダなどに戻しても再生できません。ファイル名を変更した場合は、MUSIC フォルダに転送すると再生できるようになります。

その他のよくあるご質問ならびに本機ファームウェアのバージョンアップ情報については、当社ホームページのサポートページ <http://jp.sanyo.com/icr/support/> にて随時更新しています。そちらも併せてご覧ください。

お手入れについて

柔らかい布でふいてください。

- ・ベンジンやアルコール、シンナーなどでふいたりしますと、変質、変色することがありますので使用しないでください。また、殺虫剤もからないようにご注意ください。

■温度上昇について

本機を長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがあります。故障ではありません。

主な仕様

ポータブルラジオレコーダー本体の仕様

対応 OS	:	Windows 7/Vista/XP
付属 microSD カード	:	2GB
対応メディア	:	microSD カード、microSDHC カード
※当社推奨 microSD カード以外での動作保証はいたしません。当社基準において動作確認済みのカードについては、当社サポートホームページを確認ください。		
http://jp.sanyo.com/icr/support/		

録音モードと録音可能時間	microSD カード /microSDHC カードのサイズ			
	1GB	2GB	4GB	8GB
PCM44.1kHz (ステレオ)	約 1 時間 20 分	約 3 時間	約 6 時間	約 12 時間
MP3 320kbps (ステレオ)	約 7 時間	約 13 時間 30 分	約 27 時間	約 54 時間
MP3 192kbps (ステレオ)	約 11 時間	約 22 時間 30 分	約 45 時間	約 90 時間
MP3 128kbps (ステレオ)	約 16 時間 30 分	約 34 時間	約 68 時間	約 136 時間
MP3 64kbps (ステレオ)	約 33 時間	約 68 時間	約 136 時間 30 分	約 272 時間
MP3 32kbps (モノラル)	約 66 時間	約 136 時間	約 273 時間	約 544 時間

- 表記の録音時間は目安です。microSD カードのメーカー、仕様により変わることがあります。
 - 録音されたファイルが複数あるときは、合計の録音時間はこれより短くなります。
 - 録音可能時間とは、microSD カードに何も録音データなどが入っていない状態で、途中で録音モードを変更せずに最初から最後まで録音した場合のすべてのフォルダの最大合計時間です。
- ※1 ファイルあたりの最長録音時間（連続録音時間）は 2GB までです。
ただし、電池の持続時間を超えて連続録音することはできません。

録音周波数特性 (内蔵マイク録音時)	： 60～20,000Hz (PCM 44.1kHz 16bit 時) ： 60～20,000Hz (MP3 320kbps 時) ： 60～20,000Hz (MP3 192kbps 時) ： 60～15,000Hz (MP3 128kbps 時) ： 60～7,500Hz (MP3 64kbps 時) ： 60～6,500Hz (MP3 32kbps 時)
録音フォーマット	： MP3、PCM (WAV)
再生フォーマット	： MP3 (MPEG1 LAYER3、MPEG2 LAYER3、MPEG2.5 LAYER3)、WMA、PCM (本機で録音したファイルのみ)
再生周波数特性	： 20～21,000Hz (44.1kHz サンプリング周波数時)
サンプリング周波数	： 16～44.1kHz
再生対応ビットレート	： 16～320kbps (MP3) 32～192kbps (WMA) ※ファイルによっては正常に再生されない場合があります。
ラジオ受信周波数	： [AM] 522～1629kHz [FM] 76～90MHz
入・出力端子	： microUSB、ステレオヘッドホン 3.5Ø ミニ、microSD カードスロット、専用 I/O 端子
動作温度	： +5°C～+35°C
定格出力(ヘッドホン) (スピーカー)：	： 10mW + 10mW (16 Ø 負荷時、JEITA/DC) 50mW (170 Ø 負荷時、JEITA/DC)
電源	： 専用リチウムイオン充電池×1、AC 電源 (USB、専用 I/O 端子)
充電時間	： 150 分
電池持続時間 (連続録音時間)	： [MP3] 32kbps モノラルモード 約 35 時間 [MP3] 64kbps ステレオモード 約 32 時間 [PCM] 44.1kHz 16bit 約 20 時間
(ラジオ録音時間)	： [MP3] 128kbps 約 15 時間 (AM) 約 13 時間 (FM)
(録音環境) (再生時間 / イヤホン)	： バックライト OFF、録音 LED OFF、録音モニターなし、ALCON 時 ： [MP3] 32kbps モノラルモード 約 40 時間 [MP3] 64kbps ステレオモード 約 37 時間 [PCM] 44.1kHz 16bit 約 22 時間

(再生時間 / スピーカー)	:	[MP3] 32kbps モノラルモード 約 25 時間 [MP3] 64kbps ステレオモード 約 24 時間 [PCM] 44.1kHz 16bit 約 17 時間
(ラジオ受信 / イヤホン)		約 21 時間 (AM) 約 17 時間 (FM)
(再生環境)		バックライト OFF、録音 LED OFF、サウンド EQ FLAT 時 ※電池持続時間は、保管状態、使用条件、使用周囲温度、使用する microSD カードなどによって変わります。上記の時間はあくまで目安であり、保証するものではありません。付属のリチウムイオン充電池以外での動作保証はいたしません。
最大外形寸法	:	約 幅 42.6 × 高さ 112.3 × 奥行き 11.0(mm)
質量	:	AM アンテナ部 奥行き 16.1 mm
付属品	:	約 66g (リチウムイオン充電池含む)
	:	ステレオイヤホン (1)
		microUSB 接続ケーブル (1)
		ステレオオーディオケーブル (1)
		リチウムイオン充電池 (1)
		マルチクレードル (ASX-SP120R) (1)
		マルチクレードル用 AC アダプター (1)
		microSD カード (2GB) (1)
		AM ループアンテナ (1)
		本書 (保証書付) (1)
		かんたん操作ガイド (1)

付属マルチクレードルの仕様

(品番 : ASX-SP120R)

最大外形寸法	: 幅 180.9 × 高さ 127.5 × 奥行き 30.9 (mm)
質量	: 約 338g
入・出力端子	: AM ループアンテナ 3.5ø ミニ、ライン入力 3.5ø ミニ、専用 I/O 端子
出力	: 1.0W + 1.0W (AC 動作時) 0.2W + 0.2W (ポータブルラジオレコーダー本体リチウムイオン充電池駆動時)
スピーカー	: フルレンジ 36mm 4 スピーカー
電源	: AC アダプター DC5V (AC100V,50/60Hz) ポータブルラジオレコーダー本体リチウムイオン充電池 DC3.7V
消費電力	: 9W

付属のリチウムイオン充電池の仕様

(品番 : DB-L80)

電圧	: 3.7V
容量	: 700mAh
使用環境	: (温度) 5 ~ 35°C (機器使用時) -10 ~ 30°C (保管時) (湿度) 10 ~ 90% (非結晶)
最大外形寸法	: 約 幅 39.2 × 高さ 31.4 × 奥行き 5.9(mm)
質量	: 約 15g

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

■この商品には保証書がついています。

保証書の所定事項の記入および記載内容を確認いただき、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です

- 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他の詳細は裏表紙と244ページ「無料修理規定」をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。
- 当社は、このポータブルラジオレコーダーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後、6年保有しています。
- なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お客様ご相談窓口（237ページ）」にお問い合わせください

修理を依頼される時は…

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡ください。

- 1 故障の状況（できるだけくわしく）
- 2 品番（ICR-XRS120MF）
- 3 お買い上げ年月日（保証書に記入）
- 4 おなまえ、おところ、電話番号

お客さまご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げ販売店へお申し出ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口：家電製品についての全般的なご相談

修理相談窓口：修理サービスについてのご相談

総合相談窓口（全般的なご相談）

三洋電機（株） お客さまセンター

相談受付時間 9:00～18:30（365日）

☎ 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)6994-9570 におかけください。

※郵便・FAX でご相談される場合

三洋電機（株） お客さまセンター

FAX (06)6994-9510

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間 月曜日～金曜日 [9:00～18:30] (7月～8月は[8:45～19:30])
土曜・日曜・祝日・当社休日 [9:00～17:30]

東京コールセンター (050- がご利用できない場合は、東京 03-5302-3401 へおかけください)

関東・甲信越地区	050-3116-2222
北海道地区	050-3116-2333
東北地区	050-3116-2444

大阪コールセンター (050- がご利用できない場合は、大阪 06-4250-8400 へおかけください)

近畿地区	050-3116-2555
中部・北陸地区	北陸 050-3116-2555
	中部 050-3116-2666 沼津地区は050-3116-2222
中国・四国地区	中国 050-3116-2777
	四国 050-3116-2555
九州地区	050-3116-2888
沖縄地区※	098-944-5018

※受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更する事がありますので、ご了承ください。

お客さまご相談窓口における お客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理致します。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示はおこないません。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ

<http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間 月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜、祝日及び、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。<http://jp.sanyo.com>

北海道地区

札幌	(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
旭川	(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
函館	(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
釧路	(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
北見	(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14

東北地区

青森	(017)729-3401	〒030-0141	青森県青森市大字上野字山辺29-5
盛岡	(019)623-1600	〒020-0824	岩手県盛岡市東安庭2-10-6
仙台	(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
秋田	(018)862-6551	〒011-0901	秋田県秋田市寺内イサノ93-1
山形	(023)641-1769	〒990-2331	山形県山形市飯田西4-5-35
郡山	(024)945-6793	〒963-0107	福島県郡山市安積3-120

関東・甲信越地区

水戸	(029)251-4125	〒311-4152	茨城県水戸市河和田3-2386-1
つくば	(029)864-4751	〒300-3261	茨城県つくば市花畠2-15-3
宇都宮	(028)684-2576	〒321-0151	栃木県宇都宮市西川田町53-1
高崎	(027)362-1151	〒370-0004	高崎市井野町338-1
大泉	(0276)63-4401	〒370-0524	邑楽郡大泉町古海541-9
さいたま	(048)778-3095	〒362-0025	埼玉県上尾市上尾下780-1
坂戸	(049)284-8900	〒350-0214	埼玉県坂戸市千代田5-3-17
千葉	(043)208-3800	〒260-0842	千葉県千葉市中央区南町3-7-15
鎌ヶ谷	(047)441-0111	〒273-0105	千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59
武藏野	(042)364-7721	〒183-0033	東京都府中市分梅町5-9-1
城東	(03)5697-8160	〒120-0005	東京都足立区綾瀬7-22-15綾瀬7丁目ビル

城 北	(03) 5914-3413	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢1-23-10
城 西	(03) 5347-0761	〒167-0032	東京都杉並区天沼3-12-12テック杉並
相 模 原	(042) 788-2760	〒194-0012	東京都町田市金森851-3
横 浜	(045) 827-2831	〒224-0806	神奈川県横浜市戸塚区上品濃9-14
京 浜	(044) 740-3530	〒221-0041	川崎市中原区下小田中5-11-21
平 塚	(0463) 55-3926	〒254-0014	平塚市四之宮3-20-60
新 潟	(025) 285-2431	〒950-0951	新潟県新潟市中央区鳥屋野187-19
長 岡	(028) 46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
甲 府	(055) 226-2561	〒400-0035	山梨県甲府市飯田4-8-23

中部・北陸地区

富 山	(076) 422-7020	〒939-8211	富山県富山市二口町1-13-8
金 沢	(076) 235-3310	〒920-0025	金沢市駅西本町6-6-13
福 井	(0776) 53-7134	〒910-0834	福井県福井市丸山1-1002
松 本	(0263) 40-3411	〒390-0852	長野県松本市島立1064-1
岐 阜	(058) 246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
静 岡	(054) 236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
沼 津	(055) 935-0501	〒410-0822	静岡県沼津市下香貫七面1152-2
浜 松	(053) 461-8685	〒430-0812	静岡県浜松市南区本郷町123
名 古 屋	(052) 485-3620	〒453-0816	愛知県名古屋市中村区京田町2-1
岡 崎	(0564) 23-3418	〒444-0009	岡崎市小呂町字2-30
津	(059) 236-5195	〒514-0111	三重県津市一身田平野285-2

近畿 地 区

滋 賀	(077) 514-2221	〒524-0021	滋賀県守山市吉身4-1-24南井産業第3ビルB棟
京 都	(075) 672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都南ビル
福 知 山	(0773) 24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290和久市岩堀ビル2階
大 阪	(06) 6992-6235	〒570-0086	大阪府守口市竹町4-13
大 阪 南	(06) 6761-4600	〒543-0001	大阪府大阪市天王寺区上本町5-1-14三洋ビル2F
大 阪 東	(072) 965-1811	〒578-0903	東大阪市今米2-3-29
阪 和	(072) 258-5001	〒591-8025	大阪府堺市北区長曾根町3068-5
神 戸	(078) 651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
阪 神	(06) 6432-3401	〒661-0026	兵庫県尼崎市水堂町4-17-6
姫 路	(079) 282-7892	〒670-0943	兵庫県姫路市市之郷町1-9

淡 路	(0799) 22-2702	〒656-0055	兵庫県洲本市大野746-1
奈 良	(0744) 22-7888	〒634-0817	奈良県橿原市寺田町113-1
和 歌 山	(073) 473-7112	〒640-8301	和歌山県和歌山市岩橋1636-1

中 国 地 区

鳥 取	(0857) 24-2930	〒680-0843	鳥取県鳥取市南吉方3-107
松 江	(0852) 23-1183	〒690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-3
岡 山	(086) 245-1634	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野703-101
広 島	(082) 279-0170	〒733-0833	広島県広島市西区商工センター4-9-9協和ビル
福 山	(084) 954-4101	〒721-0952	広島県福山市曙町4-22-10
山 口	(083) 973-3391	〒754-0024	山口県山口市小郡若草町2-6

四 国 地 区

徳 島	(088) 699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
高 松	(087) 843-1840	〒761-0101	香川県高松市春日町片田1657-1
松 山	(089) 979-3486	〒799-2655	愛媛県松山市馬木町2057
四 国 中 央	(0896) 23-3416	〒799-0404	四国中央市三島宮川12-732-4
高 知	(088) 885-3411	〒781-8121	高知県高知市葛島2-8-9

九 州 地 区

福 岡	(092) 441-2541	〒812-0016	博多区博多駅南4-6-23
北 九 州	(093) 521-5286	〒802-0004	福岡県北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
久 留 米	(0942) 37-3934	〒830-0038	久留米市西町105-18
長 崎	(095) 813-3545	〒851-0101	長崎県長崎市古賀町1006-5
佐 世 保	(0956) 31-7635	〒857-1162	佐世保市卸本町17-1
熊 本	(096) 388-3434	〒861-8045	熊本県熊本市小山3-2-11熊本トラックターミナル内
大 分	(097) 543-3454	〒870-0829	大分県大分市椎迫5-6
宮 崎	(0985) 29-3441	〒880-0022	宮崎県宮崎市大橋3-224
鹿 児 島	(099) 251-4615	〒890-0068	鹿児島県鹿児島市東郡元町12-14

沖 縄 地 区

沖 縄	(098) 944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株) サービス部
-----	----------------	-----------	-------------------------------------

(230310T)

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することができますので、ご了承ください。

さくいん

A	A-B リピート 100 AC 動作モード 45,46 ALC (オートレベル コントロール) 164	→ CD-R 作成 201 → CD リッピング 206
B	BEEP 音 182	あ 頭出し 97
C	CLEAR VOICE 171	い インデックス 106 一括消去 153 イヤホン (ヘッドホン) 25
L	LED ランプ 84,182 Low Cut フィルタ 166	え エラーメッセージ 217 エリアバンド 61,212 液晶パネル 30
M	microSD カード 48,49 microSDHC カード 49 MUSIC フォルダ 36 microUSB 端子 191 MYLIST 112	お オートスキャン 65 オートパワーオフ 185 オートプリセット 176 オートレベル コントロール 164 音声起動録音 167
R	RECYCLE 37,147	か 外部機器 78,91 楽曲セレクト 75,177 カレンダー設定 57 関連商品 216
S	SD モード 32 STEREO 165 STEREO WIDE 165	き 基本画面 30 共通設定 182
T	TIMER 123	く 繰返し設定 169 クリアボイス 171 クレードル 52
V	VAS 167	
W	Windows Media Player 189	
		こ ゴミ箱機能 147,186 コントラスト 186
		さ 再生 95 再生スピード 99 再生設定 169 サウンド EQ 171
		し シーンセレクト 79,173 時間指定サーチ 102 指向性切替 165 自動無音分割 93 時報設定 183 充電 44,55,193 周波数選局 67 出力設定 176 消去 147 初期化 →プリセット 71 →microSD カード 154 →録音シーンセレクト 175 →メニュー 186
		す ステレオ 165 ステレオワイド 165 スリープタイマー 145
		せ セルフタイマー 166 センテンス再生 101,170 専用 I/O 端子 26,53

た	タイマー 123	タイムスキップ 97,170
て	電池残量表示 43	
と	動作モード 32	
	トラブルシューティング 210	
は	パソコン 187	
	→パソコンに接続する 191	
	→音声を保存する 197	
	バックライト設定 185	
	早送り 97	
	早戻し 97	
	早聞き、遅聞き 99	
	バージョン 186	
ひ	表示情報 59	
ふ	ファイル 33	
	ファイル消去 151	
	ファイル分割 109	
	ファイル名規則 35	
	ファイル名変更 117	
	フォーマット 154	
	フォルダ 33	
	フォルダ構成 34,36	
	フォルダ消去 153	
	フォルダスキップ機能 105	
れ	フォルダ選択 38	
	プリセット 68	
	プリセット選局 66	
	プレイリスト機能 112	
れ	レジューム機能 44	
ろ	録音 76	
	録音 EQ 86	
	録音 LED 84,182	
	録音可能時間 77,232	
	録音シーン	
	セレクト 79,173	
	録音設定 163	
	録音ピークリミッター 166	
	録音モード 163	
	録音モニター 56,83	
	録音レベル 82,164	
へ	ヘッドホン端子 25	
ほ	ホールド機能 47	
ま	マイク ALC 164	
	マイク感度 163	
	マイク録音 82	
	マイリスト (MYLIST) 112	
	マルチクレードル 52	
め	メニュー 156	
	メニュー初期化 186	
も	文字入力 119	
	モニター 56,83	
ゆ	ユーザープリセット 176	
ら	ライン録音 78,91	
	ラジオ設定 176	
	ラジオモード 32	
り	リスト画面 31	
	リチウムイオン充電池 41	
	リピート設定 169	

無料修理規定

裏表紙の保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証書の★印欄に記載のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

●品番は色記号を省略しています。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ．使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または破損。
 - ロ．お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または破損。
 - ハ．火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
 - ニ．業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ．保証書の提示がないとき。
 - ヘ．保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト．消耗部品（例えば電池など）の交換。
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料はお客様の負担となります。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、三洋電機お客様ご相談窓口（237 ページ）をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
6. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 裏表紙の保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または三洋電機お客様ご相談窓口（237 ページ）にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくは 236 ページをご覧ください。

修理メモ

三洋電機株式会社

デジタルシステムカンパニー 国内販売担当

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号

URL: <http://jp.sanyo.com/icr/>